

INSTRUKCJA OBSŁUGI PATPET 400



FUNKCJONOWAĆ: odbiornik • Zasięg do 400 m • Szybkie ładowanie - 2 godziny do

pełnego naładowania baterii • Możliwość rozbudowy nawet o 2 psy • Podświetlany wyświetlacz LCD - wskaźnik siły korekty, stanu baterii i wskaźnika wybranego psa

ZAWARTOŚĆ PACZKI:

- Odbiornik •
- Nadajnik •
- Podwójna ładowarka USB •
- Regulowany kołnierz • Lampa testowa • Długie i krótkie elektrody + gumowa osłona • Instrukcje

PORADY:

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je całkowicie naładować i sprawdzić działanie obroży
- Zawsze rozpoczynaj trening od najniższego poziomu wyładowania elektrycznego i zawsze monitoruj zachowanie swojego psa

- Przed użyciem impulsu, spróbuj najpierw zaalarmować psa dźwiękiem lub wibracjami
- Zawsze wymagaj od psa wykonania tylko jednej komendy, aby pies nie był zdezorientowany. Podczas treningu bądź konsekwentny i jednocześnie cierpliwy
- Każda obroża treningowa musi dobrze przylegać do skóry. Elektrody muszą dotykać skóry ale nie wolno mu się uduścić pod płaszczem. Jeżeli obroża jest za długa, dopasuj ją tak, aby pies czuł się komfortowo.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

-
- Naładuj całkowicie nadajnik i odbiornik za pomocą dołączonego podwójnego kabla USB - podczas ładowania kontrolka akumulatora na wyświetlaczu radia miga i świeci się czerwona kontrolka nad wyświetlaczem. Jeśli bateria nie miga, radio jest w pełni naładowane (ok. 2-3 godziny).
Przy pierwszym ładowaniu czas ten jest o połowę krótszy.

PAROWANIE URZĄDZEŃ:

-
- Na odbiorniku naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, aż do odbiornik nie wydaje sygnału dźwiękowego, a zielone światło nie miga. Przytrzymaj prawy przycisk w 'ad^u, po pomyślnym sparowaniu usłyszysz sygnał audio
 - Jeśli chcesz sparować drugi odbiornik, postępuj tylko zgodnie z tymi samymi instrukcjami muszę przełączyć się na kanał dla 2 psów
 - Po zakończeniu parowania sprawdź, czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. Aby przetestować el. wyładowań, należy podłączyć do elektrod dołączoną diodę testową. Po naciśnięciu przycisku wyładowania dioda zaczyna świecić. Aby przetestować światło w radiu, należy na krótko zwolnić przycisk, aby przetestować odbiornik, naciśnij przycisk przez dłuższą chwilę.



MAKSYMALIZACJA ZASIĘGU

Dzięki obroży Patpet 400 masz kontrolę nad swoim psem na odległość do 400 m. Zakres funkcji różni się w zależności od sposobu trzymania nadajnika. Aby uzyskać maksymalny zasięg należy przytrzymać nadajnik, co najdalej od ciała. Maksymalny zasięg zapewnisz także utrzymując nadajnik w pełni naładowany.



BEZPIECZEŃSTWO:

- Aby zapewnić swojemu psu maksymalny efekt i bezpieczeństwo, sprawdź jego umiejscowienie kołnierza, jego wystarczającego dokręcenia i prawidłowego ułożenia elektrod. Sprawdź także, czy na skórze w miejscu styku elektrod nie występuje wysypka lub podrażnienie. W takim przypadku należy używać obroży krócej lub skonsultować się z lekarzem weterynarii. Obroży nie należy nosić nieprzerwanie dłużej niż 12 godzin (jest to zalecenie dla wszystkich obroży, nawet nieelektrycznych).

AWARIA URZĄDZENIA:

Wygląda na to, że obroża nie działa prawidłowo:

- upewnij się, że nadajnik i odbiornik są w pełni naładowane
- zgodnie z instrukcją sparuj odbiornik z radiem
- upewnij się, że intensywność korekcji nie jest zerowa
- upewnij się, że w radiu wybrano właściwy kanał (1 lub 2).
- sparuj obrożę, dostosuj intensywność i spróbuj ponownie uruchomić urządzenie

ODBIORNIK LUB NADAJNIK NIE BĘDZIE ŁADOWAĆ:

- upewnij się, że złącza sieciowe i urządzenia są prawidłowo podłączone
- przetestuj oba urządzenia pod kątem usterek w ładowarce lub sieci

MÓJ PIES NIE REAGUJE NA KOREKTY:

- przetestuj odbiornik zgodnie z powyższymi instrukcjami
- upewnij się, że elektrody dotykają skóry
- zwiększyć intensywność korekt

SPECYFIKACJE

NADAJNIK

Zasięg - 400 m

Zasilanie - akumulator

Czas ładowania - 2 godziny

Wyświetlacz - podświetlany wyświetlacz LCD

Antena - zintegrowana

Zasięg - IPX1 (najbardziej podstawowa ochrona przed wodą)

Waga - 56 g

Wymiary - 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

ODBIORCA

Zasilanie - akumulator

Zasięg - IPX5 (wodoodporny odbiornik)

Regulowany obwód kołnierza - 20-64 cm

Waga - 56 g

Wymiary - 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl