

BEDIENUNGSANLEITUNG

Patpet T600



Packungsinhalt:

- 1 X Walkie-Talkie
- 1 X Empfänger mit Nylonhalsband
- 1x USB-Ladekabel
- 2 x kurze Elektroden
- 2 x lange Elektroden
- 1 X Testdiode
- 1x Anleitung
- 1 x Kordel zum Aufhängen des Radios



Hauptfunktion:

1. Akkulaufzeit bis zu 90 Tage
2. Einstellbare Tonbenachrichtigungsstufe
3. Sicherheit - der Impuls wird vom Gerät für maximal 5 .
gesendet
Sekunden
4. 3 Korrekturarten: Ton, Vibration, elektrostatischer Impuls.
5. Wasserdichter Empfänger mit Regenschutz.
6. Reichweite 600m unter idealen Bedingungen
7. Option zum Hinzufügen eines zweiten Empfängers für die
Option
Ausbildung von bis zu 2 Hunden
8. Ladeempfänger und Walkie-Talkie



- ① LCD-Anzeige
- ② Elektrostatischer Impuls
- ③ Vibrationen
- ④ Ton
- ⑤ Einstellungstasten
- Korrekturintensität
- ⑥ Hundekanalauswahl
- ⑦ Steckplatz zum Laden des Radios
- ⑧ Ein / Aus-Taste
- ⑨ Empfänger-Ladeanschluss

L.LCD-Anzeige:

Das Display zeigt die Auswahl des Hundekanals,
Korrekturstufe, Modi,
Batteriestatus

②.Elektrostatische Pulstaste: Drücken Sie die Pulstaste,
das Halsband sendet einen elektrostatischen Impuls aus. Wenn
die Intensität auf 0 eingestellt ist,
Der Empfänger gibt keine Impulse.

③.Vibrationstaste: Drücken Sie die Vibrationstaste, Empfänger
vibriert wird. Wenn die Intensität auf 0 eingestellt ist, wird der
Empfänger
vibriert nicht.

④.Tontaste: Drücken Sie die Tontaste, der Empfänger ertönt
akustische Benachrichtigung.

⑤.Schmiedestufen-Einstelltasten: Auswählen
geeignetes Niveau von el. Impuls oder Vibration, je nach
Reaktion
Dein Hund.

⑥.Hundehundeauswahl: Drücken Sie diese Taste "A B"
Sie schalten den Kanal zwischen dem Empfänger des ersten
und zweiten Hundes um.

⑦. Radio-Ladesteckplatz: Um das Radio aufzuladen, stecken
Sie

Ladekabel in den Ladeschacht stecken und an das Stromnetz
anschließen.

. Ein-/Aus-Taste: Um den Receiver ein- oder auszuschalten,
einmal den Power-Button drücken.

. Ladeschacht des Empfängers: Zum Laden des Empfängers
einsetzen

Ladekabel in den Ladeschacht stecken und an das Stromnetz
anschließen.

VERWENDEN:

Achtung: Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf!

1. Laden des Radios:

- 1) Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss des Senders
- 2) Stecken Sie das Ladegerät ein
- 3) Die Batteriestatusanzeige blinkt
- 4) Laden Sie das Radio für mindestens 2 Stunden oder bis das Licht aufhört nicht auf zu blinken

2. Radio einschalten:

- 1) Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Radio zu aktivieren und das Display wird beleuchtet.
- 2) Die Hintergrundbeleuchtung ist 5 Sekunden lang aktiv. Wenn es keine gibt Aktivität, die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich aus
- 3) Das LCD-Display ist 50 Sekunden lang aktiv. Wenn keine Aktivität stattfindet, die Anzeige erlischt.

3. Aufladen des Empfängers:

- 1) Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss
- 2) Stecken Sie das Ladegerät ein
- 3) Das rote Licht am Empfänger blinkt
(Wenn nicht oder grün leuchtet, schließen Sie das Kabel wieder an).
- 4) Laden Sie den Empfänger mindestens 2 Stunden lang auf oder bis die Anzeige leuchtet
hört nicht auf zu blinken

4. Schalten Sie den Empfänger ein:

Drücken Sie einmal den Netzschalter des Empfängers, das Licht blinkt blau

5. Schalten Sie den Empfänger aus:

Halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis die Kontrollleuchte erlischt

6. Sender und Empfänger koppeln

1) Schalten Sie den Empfänger ein

2) Drücken Sie die Power-Taste erneut, die rote LED leuchtet immer noch.

3) Drücken Sie Ton, Vibration oder Puls am Sender. Blau das Licht blinkt, das Pairing ist erfolgreich abgeschlossen

4) Wenn das Pairing nicht erfolgreich war, wiederholen Sie die vorherigen Schritte

5) Um den zweiten Empfänger anzuschließen, wählen Sie den freien Kanal A oder B und folgen Sie dem gleichen Verfahren

7. Verwendung der Testdiode (Test der Pulsfunktionalität)

1) Schalten Sie den Empfänger ein

2) Platzieren Sie die Testdiode auf den Elektroden

3) Drücken Sie die Impulstaste am Sender (es darf kein Wert vorhanden sein auf 0 setzen!)

4) Die Test-LED leuchtet

Hinweis: Je höher der Pulspegel, desto stärker leuchtet die LED.

5) Schalten Sie den Empfänger aus

So koppeln Sie ein Walkie-Talkie mit einem Empfänger:

1. Schalten Sie das Radio ein
2. Schalten Sie den Empfänger ein



3. Drücken Sie erneut die for-Taste
Einschalten, rotes Licht
wird aufleuchten



Notiz:

1) Wenn das Pairing nicht erfolgreich war, wiederholen Sie die Schritte 1-4.

2) Um den zweiten Empfänger zu koppeln, drücken Sie die Taste "A B",

Wählen Sie den zweiten Empfänger aus und gehen Sie genauso vor.

4. Drücken Sie Ton, Vibration oder Puls (entweder) auf Fernbedienung, das blaue Licht am Empfänger blinkt und verursacht es

bedeutet, dass die Kopplung abgeschlossen ist.



Wichtige Informationen:

1. Das Display des Senders bleibt für ca. 6 Sekunden eingeschaltet, nachdem Sie gedrückt haben

Tasten. Nach 6 Sekunden ohne Tastendruck schaltet es sich zuerst aus

blaue Hintergrundbeleuchtung und wenn keine andere Taste gedrückt wird

50 Sekunden schaltet sich das Display aus und der Sender geht in den Schlafmodus.

Sie wird durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert

2. Der Empfänger wechselt in den flachen Schlafmodus, wenn dies nicht der Fall ist

länger als 5 Sekunden aktiviert und wenn keine Bedienung erfolgt länger als 50 Sekunden, befindet sich im Tiefschlafmodus, beliebig Befehle vom Radio aktivieren den Empfänger.

3. Drücken Sie die Taste „A B“, um eine Auswahl zu treffen.

Bedienelemente für Kanal A

der erste Empfänger und Kanal B steuern den zweiten Empfänger.

Kanal A B

steuert beide Empfänger.

4. Der Empfänger ist wasserdicht gegen leichten Regen und Schnee. Es darf nicht passieren

zum Eintauchen oder längeren Aufenthalt bei starkem Regen

6. Wie findet man die richtige Korrekturstufe?

Die richtige Korrekturstufe hängt von der Empfindlichkeit und Temperament Hund.

Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und steigern Sie sie allmählich,

bis du die Reaktion des Hundes bemerkst

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbänder.de