

Gard fără fir Patpet F200C



Vă rugăm să utilizați într-o zonă deschisă fără bariere, deoarece barierele vor afecta utilizarea produsului.

Conținutul pachetului:



:

Specificații:

Gardul fără fir pentru animale de companie este fiabil și sigur pentru a proteja animalul de companie care rulează în jur. evită sârmă enervant și ușor de stabilit zona de activitate de siguranță.

animal de companie , centrul emițătorului , raza unei linii drepte de 300 de metri , în timpul acestei zone câinele dvs. poate funcționa în condiții de siguranță , acest dispozitiv poate fi utilizat pentru formarea animalelor de companie în interior sau în exterior.

Principiul de funcționare:

Receptorul va funcționa atunci când semnalul wireless este în afara intervalului setat , receptorul nu va funcționa atunci când distanța de siguranță este setată.

Modul de lucru:

Afișajul emițătorului 30 înseamnă că receptorul nu va funcționa în limita a 30 de metri de distanță directă fără obstrucție , receptorul va funcționa atunci când emițătorul se stinge.

Setarea colierei:

- Sunet 5s+ puls 5s+ pulsul și sunetul funcționează simultan timp de 6 secunde
- Sunet 5s+ impuls 5s+ impulsul și sunetul funcționează simultan timp de 6 secunde
- După 2 cicluri complete ale modului de funcționare, sunetul dî se aude și este transmis până la revenirea în zona definită, receptorul nu va funcționa.
- După 5 minute de inactivitate, dispozitivul trece în modul de așteptare

Caracteristici principale:

- Afișaj LED, poate fi utilizat în interior sau în exterior
- Raza de semnal poate fi setată de la 30m la 300m
- Dacă câinele depășește distanța setată, sunetul de alarmă și modul de șoc static vor fi declanșate automat
- 5 semnale diferite ale emițătorului înseamnă diferite distanțe de utilizare
- Nu este nevoie să împerecheați codul emițătorului și al receptorului
- Bandă TPU fluorescentă reflectorizantă, crește siguranța pe timp de noapte
- Cablul USB dublu vă permite să încărcați transmițătorul și receptorul în același timp
- Gardul este rezistent la apă și reîncărcabil

Porniți sau opriți alimentarea:

Apăsăți butonul ON/OFF , deschideți transmițătorul de alimentare , LED-ul de alimentare se aprinde. Lumina va străluci roșu și ecranul va afișa distanța semnalului. Apăsăți butonul ON/OFF pentru a opri .

Setarea razei de acțiune a telecomenzii

Raza de acțiune a telecomenzii înseamnă distanța directă dintre emițător și receptor, cu cât este mai mare valoarea semnalului emițătorului, cu atât este mai mare raza de acțiune a semnalului, raza maximă de acțiune a telecomenzii poate fi de 300 de metri (numărul LED înseamnă metri, 30 de metri - 98 picioare), apăsați butonul "+" sau "-" de pe buton de pe transmițător, distanța poate fi mărită de la 30 de metri sau micșorată.

Numerele de pe transmițător= distanța telecomenzii

30=30 metri, 60=60 metri, 90=90 metri, 150=150 metri, 300=300 metri

Atenție:

Distanța fără fir înseamnă distanța directă în spațiu deschis, va fi afectată de undele electromagnetice sau de barierele din jur.

Transmițătorul are nevoie de o baterie de litiu de 3,7V, 2500 ma pentru alimentarea cu energie: tensiune mai mică de 3 volți, afișaj LED 000, vă rugăm să încărcați la timp, când se încarcă, indicatorul luminos va clipi roșu, când este complet încărcat, indicatorul luminos va fi roșu. receptor: baterie de litiu de 3,7V tensiune, 400mAh

1. Puneți accesoriile pe receptor, puneți 2 puncte de contact pe șurubul de recepție. (Există 2 tipuri de puncte de contact, punctele de contact scurte sunt potrivite pentru câini mici, punctele de contact lungi sunt potrivite pentru câini medii și mari), apoi reglați zgarda TPU.
2. Porniți / opriți receptorul, apăsați butonul ON / OFF, veți auzi un sunet scurt "di", LED-ul roșu se va aprinde. Dacă transmițătorul este oprit, receptorul va scoate un sunet "di...di", porniți transmițătorul, LED-ul roșu al receptorului se va aprinde și acesta va fi în stare de așteptare.
3. Încărcarea receptorului: când tensiunea receptorului scade cu 3 volți, indicatorul de alimentare va deveni roșu și va clipi, ceea ce înseamnă că receptorul are o putere scăzută și vă rugăm să-l încărcați la timp, va dura 2-3 ore pentru a se încărca complet, iar când este complet încărcat, indicatorul va deveni verde
4. Receptorul are tratament rezistent la apă și material luminos reflectorizant, poate fi folosit noaptea și ușor de găsit animalul de companie.

Utilizarea produsului:

1. Puneți receptorul pe gâtul câinelui, nu atât de strâns.
2. Conectați alimentarea, apăsați butonul ON / OFF de pe emițător: utilizați butonul+ / -, setați distanța de transmisie, ecranul va afișa numărul dvs. de setare.
Notă: Distanța fără fir înseamnă distanța directă în spațiu deschis, aceasta va fi afectată de undele electromagnetice sau de obstacolele din jur.
3. Vă rugăm să plasați transmițătorul într-un loc la mai mult de 15 metri deasupra solului, fără pereți sau obstacole, pentru a opera dispozitivul printre cele mai bune distanțe.

Notificare importantă:

Gardul electric fără fir pentru animale de companie este potrivit numai pentru împrejmuirea animalelor de

companie. Puterea scăzută va afecta distanța, vă rugăm să încărcați în timp.

Vă rugăm să nu puneți receptorul pe câine pentru mai mult de 10 ore în fiecare zi, animalul de companie nu se va adapta la început, ci se va adapta după mai multe ori.

Vă rugăm să plasați receptorul departe de copii pentru a evita rănile. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza dispozitivul.

Transmițător: 3.7V 2500mAh LiP

Receptor: 3.7V 400mAh LiP

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

