

MANUAL DE UTILIZARE PATPET 776



Caracteristici:


- 1) Reîncărcabil - atât emițător cât și receptor
- 2) Receptor submersibil
- 3) Nivel de vibrație reglabil și el. (interval 1-99)
- 4) Alegerea a 4 moduri - lumină, sunet, vibrații și electric. descărcare
- 5) Extensibil pentru până la 3 câini
- 6) Mod stand-by pentru economisirea bateriei (după 5 minute de inactivitate)

Vă rugăm să rețineți: walkie-talkie-ul are un mod de așteptare și, de asemenea, o siguranță împotriva transmiterii impulsurilor nedorite. Prin urmare, vă recomandăm să exersați utilizarea receptorului în cadrul unui test simulat: așezați receptorul în fața dvs. și încercați să apăsați butoanele funcțiilor. Atunci când treceți de la funcția de sunet, de exemplu, trebuie să apăsați butonul de impulsuri de două ori pentru a trimite o comandă.

Sfaturi:

- 1) Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, încărcați complet dispozitivul și testați funcționalitatea zgarda
- 2) Întotdeauna începeți antrenamentul la cea mai mică el. și observați întotdeauna comportamentul câinelui dvs.
- 3) Înainte de a utiliza el. încercați să vă alertați câinele mai întâi cu un sunet sau o vibrație
- 4) Cereți întotdeauna executarea unei singure comenzi, astfel încât câinele să nu fie derutat. Fiți consecvent și răbdător în același timp în dresaj

5) Verificați dacă pielea de pe gâtul câinelui este iritată



Înainte de prima utilizare:

- 1) Încărcați complet radioul folosind cablul inclus - mai mult de 5 ore (prima dată). Pictograma bateriei clipește pe ecran în timpul încărcării. Dacă nu mai clipește, radioul este complet încărcat
- 2) Încărcați complet receptorul utilizând cablul inclus. Indicatorul luminos va clipi în timpul perioadei de încărcare - nu va mai clipi atunci când este complet încărcat
- 3) **MOD STAND-BY:** Dacă radioul nu este utilizat (mai mult de 30sec), acesta trece în modul de economisire a energiei - pentru a vă trezi, trebuie doar să apăsați orice buton. Dacă niciun semnal nu este trimis către receptor în decurs de cinci minute, acesta va trece în modul de economisire a energiei - pentru a vă trezi, apăsați butonul de vibrație de pe emițător sau pe el. Descărcare. Apăsați butonul OFF pentru a opri complet receptorul.
- 4) **ÎMPERECHEREA DISPOZITIVULUI:**
 - Apăsați butonul on/off de pe emițător. Utilizați butonul CH pentru a selecta canalul (dacă aveți un singur receptor = CH1). Utilizați butoanele "+" și "-" pentru a regla nivelul.
 - Apoi apăsați butonul de alimentare de pe receptor timp de 3sec lumina trebuie să clipească = modul de împerechere.
 - Apăsați butonul de pe emițător pentru a trimite vibrații sau el. descărcare (în termen de 10sec după activarea modului de împerechere)
 - După împerecherea cu succes, veți auzi o alertă sonoră
 - Dacă aveți mai multe receptoare, repetați procedura - selectați canalul CH2 sau CH3
- 5) După finalizarea asocierii, testați dacă toate funcțiile funcționează corect. Pentru a testa el. Conectați dioda de testare furnizată la electrozi. După apăsarea butonului de trimitere a el. LED-ul se va aprinde. Apăsați butonul scurt pentru a testa lumina pe emițător, apăsați lung pentru a testa pe receptor.
- 6) Treceți zgarda prin receptor (treceți șnurul prin emițător dacă doriți)
- 7) Acum zgarda de antrenament este gata de utilizare

Siguranță:

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgarda, strângerea suficientă a acesteia și plasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea în locul în care se ating electrozii pentru a vedea dacă există erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar

Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgărzile, chiar și pentru zgărzile neelectrice).

Nefuncționarea dispozitivului:

Zgarda nu pare să funcționeze corespunzător:

- Asigurați-vă că emițătorul și receptorul sunt încărcate complet.
- Împerecheați receptorul cu emițătorul conform instrucțiunilor
- asigurați-vă că intensitatea corecțiilor nu este la zero
- asigurați-vă că canalul corect (1 sau 2) este selectat pe emițător
- Împerecheați colierul, reglați intensitatea și testați din nou dispozitivul

Receptorul sau emițătorul nu se încarcă:

- asigurați-vă că aveți conectorii de rețea și de dispozitiv corecți
- testați ambele dispozitive pentru a depista eventuale defecțiuni ale încărcătorului sau ale rețelei

Câinele meu nu răspunde la corecții:

- Testați receptorul conform instrucțiunilor de mai sus
- asigurați-vă că electrozii ating pielea
- creșteți intensitatea corecțiilor

Date tehnice:

Transmițător

- Raza de acțiune - aprox. 800 de metri în aer liber
- Timp de încărcare - 2 ore
- Afișaj - LCD retroiluminat
- Antenă - integrată
- Frecvență - 433 MHz
- Acoperire - IPX 1 (cea mai de bază protecție împotriva apei)
- Greutate - 65g
- Dimensiuni - l.4,3 x h.8,5 x d.1,5 cm

Receptor

- Antenă - integrată
- Acoperire - IPX 5 (receptor rezistent la apă)
- Circumferință reglabilă a gulerului - de la 26 la 65 cm
- Greutate - 35 g
- Dimensiuni - L.4.8 x A.3.2 x P.2.4 cm

Pe canalul nostru **YouTube** puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinilor sau pentru utilizarea și instalarea mijloacelor electronice de dresaj: **[www.Youtube.com/Zgarzi Electro](https://www.youtube.com/Zgarzi-Electro)**

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului. Adresa la care pot fi găsite declarația de conformitate și instrucțiunile **actuale**: <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-dresaj/patpet-776>

Modificările aduse parametrilor tehnici, caracteristicilor și erorilor tipografice pot face obiectul unor modificări.

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@zgarzi-electro.ro

