

MANUAL UTILIZATOR

PATPET F300

GARD ȘI ZGARDĂ DE ANTRENAMENT



ÎNCEPUT

- Porniți telecomanda și apăsați butonul pentru a selecta modul
- Selectați dacă doriți să utilizați modul gard sau modul antrenament
Dacă pe afișaj apar numerele 30,60,90,150,300, ați setat modul gard. Dacă afișajul indică 001,002,003 modul de antrenament este activ

MODUL GARD

- 5 moduri de setare a distanței: 30= 33 metri, 60=66 metri, 90=99 metri,
- 150=150 metri, 300=300 metri
- Receptorul răspunde la gard fără a fi nevoie de împerechere
- Dacă câinele intră în zona de avertizare, receptorul emite un semnal sonor și lumina roșie clipește rapid. Dacă câinele se deplasează mai departe de zona de avertizare, receptorul trimite un impuls de corecție.
- Atunci când câinele revine în zona de avertizare, impulsurile se opresc și lumina roșie clipește rapid. Atunci când se întoarce în zona de siguranță, receptorul nu emite niciun sunet sau corecție, iar lumina nu clipește
- **Un număr nelimitat de receptoare poate fi utilizat pentru fiecare mod de gard**

CUPLAREA UNUI ALT RECEPTOR

- Porniți receptorul - lumina roșie se va aprinde
- Porniți transmițătorul și setați 001, 002 sau 003
- Apăsați simultan butonul on/off de pe receptor și butonul de selectare a modului de pe bază
- Baza și receptorul vor clipi în roșu în același timp
- Procedați la fel pentru gulerul 002, 003

TESTAREA FUNCȚIONALITĂȚII

- Porniți receptorul
- Porniți baza/transmițătorul
- Utilizați butonul de selectare a modului pentru a seta modul de împrejmuire (30,60,90,150,300)
- Setați lungimea zonei permise cu butoanele "+" sau "-"
- Atașați dioda de testare la electrozii receptorului și testați funcționalitatea (becul se aprinde când sunt trase impulsurile)
- Dacă reacțiile receptorului sunt OK, puneți receptorul pe gâtul câinelui

NOTĂ DE SIGURANȚĂ

- Baza trebuie amplasată la mai mult de 1 m deasupra solului și într-o zonă deschisă, deoarece orice structuri/obstacole/bariere, cum ar fi ziduri, copaci și magazine de grădină, pot interfera cu transmiterea semnalului radio
- Dispozitivul nu este potrivit pentru câinii agresivi sau predispuși la comportament agresiv
- Dacă nu sunteți sigur dacă utilizarea dispozitivului este potrivită pentru câinele dumneavoastră, contactați medicul veterinar sau dresorul
- Unitatea/baza de transmisie trebuie să fie utilizată **numai** în interior sau plasată într-un loc uscat. Aceasta nu trebuie să intre în contact cu apa!
- Pentru a preveni iritarea sau rănirea pielii de pe gâtul câinelui, zgarda **nu trebuie purtată niciodată mai mult de 8 ore pe zi**. Verificați periodic pielea de pe gâtul câinelui. O dată observați semne de iritație, nu mai utilizați dispozitivul.
- Așezați întotdeauna receptorul pe gâtul unui câine uscat și curat

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI ȘI A ACCESORIILOR



CHARGE

Receptor

Baterie litiu DC 5V 3,7V 400mAh. Rezistă 2-3 ore la o încărcare completă (luminează verde). Dacă receptorul nu este utilizat timp de 5 minute, acesta va intra în modul de așteptare și va fi în standby. Scuturarea ușoară sau mișcările pot activa instantaneu zgarda.

Transmițător

Baterie cu litiu DC 5V 3,7V 2500mah. Dacă bateria este aproape goală, încărcați-o. Este nevoie de aproximativ 4 până la 5 ore pentru încărcarea completă a bateriei (lumină LED roșie).

SETAREA ȘI POZIȚIONAREA ZGARDEI

Este foarte important ca zgarda să fie așezată corect pe gâtul câinelui. Poziția acesteia permite zgarda să trimită funcțiile zgardei, și anume sunet, vibrații și puls. Poziționarea zgarde pe gâtul câinelui trebuie să se facă întotdeauna în felul următor: așezați zgarda pe gâtul câinelui astfel încât punctele de contact să fie sub gâtul câinelui și să atingă pielea câinelui. Verificați etanșeitarea zgardei prin introducerea unui deget între capătul punctului de contact și gâtul câinelui. Colierul trebuie să se potrivească perfect, dar nu prea strâns. Lăsați câinele să poarte zgarda timp de câteva minute și apoi verificați din nou potrivirea. Verificați dacă câinele se simte confortabil cu zgarda.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Transmițător

Rezistent la apă: Fără protecție

Dimensiuni: L 8 x H 12 x P 3 cm

Greutate: 130 g

Receptor

Rezistent la apă: Submersibil pe termen scurt

Dimensiuni: L 4 x H 7 x P 3 cm

Greutate: 63 g

Corecție: puls, sunet, vibrații

Nivel de corecție: 6

Lungimea gulerului: până la 72 cm

GARANȚIE ȘI SERVICII POST-

GARANȚIE

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului.

Adresa la care puteți găsi instrucțiunile actuale pentru descărcare:

<https://www.elektro-objky.cz/bezdratove-ohradniky/patpet-f300-ohradnik-a-vycvikovy-objek>

Modificări ale parametrilor tehnici, ale caracteristicilor și erori tipografice rezervate

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog Ltd.

Sedmidomky 459/8 Praga

101 00

Tel: + 4 031 229 5337

Email: info@zgarzi-electro.ro