

PACKUNGSINHALT:

HAUPTFUNKTIONEN 2 .2
FENDER-SENDER 3
EMPFANGSKRAGEN 4
ZAUN UND STOP SYSTEM INSTALLATION AR ..5
SCHULUNGSHANDBUCH FENDERSYSTEM 6 .6
FEHLERBEHEBUNG 7

Seite 2**HAUPTFUNKTION:**

1. Akustische Warnung mit 3 Stufen von Stromschlägen
2. Wasserdichtes Empfangshalsband
3. Akustischer Alarm bei Kabelschaden
4. 100m Kabel, 50 Flaggen + 1 Adapter
5. Robustes Nylonband zur Aufnahme des Halsbandes
6. 10-Sekunden-Sicherheitstimer. Das Halsband stoppt automatisch die Abgabe nach 10 Sekunden Elektroschock, falls das Tier länger als 10 Sekunden in der Zone bleibt.
7. 2 Jahre Garantie
8. Wahl zwischen Kontaktpunkten, passend zu jedem Hundemantel
9. Warnung bei schwacher Batterie - 1 Piepton pro Sekunde

ZAUN-SENDER

Kontrollleuchte
an aus

Kontrollleuchte Vollständigkeit
Schleifen

Stromanschluss

Kontrolle der Rahmenbreite

Anschlüsse

Randbreitensteuerung : Einstellung der Randbreite --- Kombination aus Warnzone und Zone
statische Korrektur.

Klemmen : Klemmen zum Anschließen von Begrenzungskabeln, um die Schleife zu vervollständigen.

Ein-/Aus- Kontrollleuchte : Kontrollleuchte, die anzeigt, ob das Gerät ein- / ausgeschaltet ist

Schleifen-Vollständigkeits- LED : Eine Leuchte, die anzeigt, ob die Drahtschleife vollständig ist
das Signal konnte übertragen werden.

Power Jack: Anschluss zum Anschluss des Netzteils an den Plattensender. Der Sender ist
mit 18V Gleichspannung betrieben.

**Hinweis: 1. Wenn Sie das Halsband nicht verwenden, entfernen Sie bitte die 6-Volt-Batterie dafür
Ermittlung.**

HINWEIS: LADEN SIE DAS HALSBAND VOR DEM ERSTEN AUF
BENUTZEN

Kontaktstellen aus Metall
Wählen Sie lang oder kurz
Kontaktstellen, nach Typ
Hundefell

Sicherheitsschleifen
zur Zuteilung
Kragenriemen
(Schleifen)

Batterieabdeckung
Öffnen Sie die Abdeckung, um die 6-Volt-Batterie ("+"
sollte nach außen zeigen)

**Hinweis: Wenn Sie das Halsband in Wasser legen, stellen Sie bitte sicher, dass die Batterieabdeckung sicher ist
geschlossen. Andernfalls kann Wasser die Innenseite des Halsbandes beschädigen.**

Schlüssel

Es dient zum Austausch von Kontaktpunkten bei einer anderen Hundefellart.

Zum Festziehen den Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn drehen

Kontaktstellen. Zum Lösen den Schlüssel in die entgegengesetzte Richtung drehen
im Uhrzeigersinn.

**Hinweis: Wenn die Kontaktpunkte zu eng sind,
Drehen Sie ein wenig im Uhrzeigersinn, um zu machen
Kontaktstellen nicht zerstört. Nie zu fest anziehen.**

- 4 -

Seite 5

ZAUNMONTAGE UND STOPPSYSTEM

Bitte befolgen Sie diese Punkte, um den Zaun richtig zu installieren.

i. Finden Sie den richtigen Platz für den Plattensender : Platzieren Sie den Sender im Gebäude, finden Sie ihn trocken
ein Ort, an dem die Temperatur nicht unter den Gefrierpunkt sinkt, mindestens einen Meter von anderen Geräten entfernt.

ii . Verlegen Sie das System und platzieren Sie die Begrenzungskabel : Legen Sie die Begrenzungskabel aus, um es zu machen
passen sich der Form Ihres Gartens an. Der Draht muss im Zaunsender beginnen und hier nach der Formation enden

endlose Schleifen.

Hinweis: Versuchen Sie, den Zaun parallel und mindestens 1,5 m von den anderen Drähten entfernt zu platzieren

könnte das Signal des Receivers stören = Fernseh- und Satellitensender, Telefonkabel usw. Wenn ja

Unvermeidlich und einige dieser Hindernisse, denen Sie sich stellen müssen, versuchen Sie, einen Winkel von mindestens 90 Grad einzuhalten weg vom Hindernis.

III . Verbinden Sie die Kabel mit dem Plattensender: Verbinden Sie die Enden des Begrenzungskabels so mit dem Plattensender, dass um eine Endlosschleife zu erstellen. Verbinden Sie das Netzteil mit der Power Jack des Kochfeldsystems a das andere Ende in die Steckdose.

Hinweis : Wenn die Begrenzungskabel richtig angeschlossen sind, leuchtet das Licht nach Stromanschluss. Andernfalls ertönt eine akustische Warnung.

IV . . Bereiten Sie ein Empfangshalsband vor: Ihr Halsband wird mit kurzen Kontaktpunkten geliefert, die gehen lange ändern. Verwenden Sie sie, wenn Ihr Hund langes oder dickes Haar hat. Sei sicher, dass Sie legen die 6-Volt-Batterie richtig ein (das "+"-Zeichen sollte sichtbar sein).

V. Passen Sie die Grenzbreite an und testen Sie das Halsband: Drehen Sie den Einstellknopf für die Wambreite Zonen und statische Korrekturzonen. Stellen Sie die größtmögliche Breite ein, um das Set zu testen Warn- und Korrekturzonen Ihres Hundes.

Collar - Test : Stellen Sie sicher , dass der Kragen auf. Halten Sie das Halsband auf Höhe des Halses Ihres Hundes und Nähern Sie sich dem Zaun, bis Sie einen Piepton hören.

Wenn im erforderlichen Abstand zum Zaun kein Geräusch zu hören ist, drehen Sie den Endschalter im Uhrzeigersinn für die breitere Grenzzone, gegen den Uhrzeigersinn für die schmalere Grenzzone. Wiederholen, bis die akustische Warningschwelle ausreichend eingestellt ist in der Nähe der Grenzdrähte.

Das Halsband gibt einen hörbaren Piepton und Zittern als Warnsignal ab, wenn es sich einem statischen nähert Korrekturzone. Nähern Sie sich nach diesem Ton weiter dem Begrenzungskabel. Er wird das Halsband ausstellen Elektroschock beim Betreten der Korrekturzone.

Das Halsband hat 3 Stufen von Elektroschocks. Je näher das Drahhalsband ist, desto intensiver ist der Schock am Halsband Übertragung. Daher erhöht sich die Stufe automatisch schrittweise von 1 auf 3.

Ein akustisches Signal und ein Warnschock sind ein Zeichen dafür, dass das Halsband und das System ordnungsgemäß funktionieren und Sie es sind daher einbaufertige Anschläge zur Befestigung von Begrenzungskabeln.

VI . Installieren Sie die Begrenzungskabel:

Sichern Sie die Begrenzungskabel mit den Anschlägen . Dieser Aufsatz wird zum Schutz empfohlen und Blockadesystem verhindern.

Machen Sie einen Trog 1-3 Zoll tief entlang der geplanten Grenze des Zauns.

Legen Sie das Begrenzungskabel in diese Rille, berücksichtigen Sie die Temperaturänderungen und versuchen Sie dann, der Draht war nicht vollständig fixiert.

Verwenden Sie einen stumpfen Gegenstand (zB einen Holzspatel), um das Begrenzungskabel in die Rille zu drücken. Sein Achten Sie darauf, den Draht nicht zu beschädigen.

VII. Setzen Sie Flags ein, um Grenzen zu markieren: Border Flags dienen als visuelles

- 5 -

Erinnerung, wo sich die Warnzone befindet.

Halten Sie das Halsband in Höhe des Halses des Hundes.

Nähern Sie sich der Warnzone, bis ein akustisches Signal ertönt.

Platzieren Sie hier die erste Flagge.

Kehren Sie in die sichere Zone zurück, bis der Ton aufhört.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Flaggen etwa 10 Fuß voneinander entfernt sind.

VIII. Halsbandeinstellung: Legen Sie das Halsband in die Mitte des Halses des Hundes. Der Empfänger sollte an der Unterseite des Halses, obwohl es bei einigen Hunden natürlich etwas außermittig platziert wird, je nach bestimmten Hund. Das Gummiband sollte nach hinten zeigen (zur Brust des Hundes).

Ziehen Sie den Riemen so fest, dass zwischen Halsband und Hundehaut ein Abstand von zwei Fingern bleibt.

Das Halsband muss bequem, aber eng genug anliegen, damit sich die Kontaktpunkte berühren

Hals des Hundes. Sobald der Riemen ausreichend festgezogen und eingestellt ist, legen Sie Ihre Finger nicht mehr in Position Kontaktstellen.

HANDBUCH DES ZAUNSYSTEMS

Seien Sie geduldig mit Ihrem Hund. Richtiges Tiertraining ist für den Erfolg des DF-112L essential unerlässlich Zaunsystem. Denken Sie daran, dass dieses Plattensystem keine solide Barriere darstellt. Lesen Sie diesen Hinweis sorgfältig, bevor Sie mit dem Training Ihres Hundes beginnen.

Versuchen Sie, beim Training Spaß zu haben

Trainiere ununterbrochen für etwa 10-15 Minuten

Wenn der Hund Anzeichen von Stress zeigt, reduzieren Sie das Trainingsprogramm.

Ihr Hund muss sich am Ende jeder Trainingseinheit in der Nähe der Grenzflaggen ruhig fühlen. Passt auf

d.h. weitere 5 Minuten nach Training, Spiel und Spaß an den Fahnen.

Beende jedes Training mit Lob und Spiel.

Entfernen Sie das Halsband des Hundes nach jeder Trainingseinheit.

Wenn Sie während des Trainings mit dem Hund außerhalb des Trainingsbereichs gehen müssen, auf dem er sich befindet Dieses Plattensystem, nehmen Sie das Halsband ab, während Sie Zeit außerhalb dieses Aufsichtshundes verbringen.

Bitte befolgen Sie diese Punkte für eine ordnungsgemäße und vollständige Ausbildung.

Grenzflaggen warnen : Versuchen Sie, Ihren Hund zu führen, um zu verstehen, dass die Flaggen aufgestellt sind um sie zu warnen und eine sichere Zone zu definieren, in der sie sich bewegen können. Sowie Ton Signal.

In der sicheren Zone bleiben: Bringen Sie dem Hund bei, hauptsächlich in der sicheren Zone zu bleiben. wenn sich der statischen Korrekturzone nähert, einen elektrischen Schlag erhält.

Bleiben Sie ohne Halsband in einer sicheren Zone . Wenn Ihr Hund die Fallstricke der statischen Korrekturzone versteht und Wenn er erkennt, dass er nur in der sicheren Zone bleiben sollte, versuchen Sie, ihn ohne in diesen Bereich zu lassen Halsband. Das Tier sollte die Grenze nicht ohne Halsband überschreiten.

- 6 -

PROBLEME LÖSEN

Problem Nr. 1: Das Empfangshalsband macht keine Geräusche oder Signale.

Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig eingelegt und nicht leer ist.

Problem Nr. 2: Stimulation scheint nicht genug zu sein oder fühlt sich überhaupt nicht an.

Stellen Sie sicher, dass der Gurt fest genug ist und die Kontaktpunkte die Haut des Hundes berühren.

Die Batterien sind erschöpft. Sie ersetzen.

Problem Nr. 3: Das Empfangshalsband muss nahe am Begrenzungskabel gehalten werden, damit es funktioniert.

Die Batterien sind erschöpft. Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.

Drehen Sie den Randkontrollknopf im Uhrzeigersinn, um den Rand zu vergrößern.

Problem Nr. 4: Das Empfangshalsband wird im Haus aktiviert.

Drehen Sie den Einstellknopf für die Randbreite gegen den Uhrzeigersinn, um den Rand zu verkleinern.

Stellen Sie sicher, dass die Begrenzungskabel nicht zu nah am Haus verlegt werden.

Problem Nr. 5: Ich habe kein sehr gutes Signal für das Empfangshalsband.

Stellen Sie sicher, dass der Zaunsender mindestens 3 Fuß von größeren Metallgegenständen oder Geräten entfernt ist.

Stellen Sie sicher, dass der Draht intakt ist.

Stellen Sie sicher, dass sich die Sitze nicht mit Stromleitungen, Telefonkabeln und Fernsehkabeln kreuzen

Satelliten-Empfänger.

Problem Nr. 6: Die Schleife an/aus und das Licht für Schleife voll ist aus.

Stellen Sie sicher, dass der Adapter in den Sender eingesteckt ist.

Versuchen Sie, eine andere Steckdose anzuschließen.

Problem Nr. 7: Das Gerät ist eingeschaltet, aber das Loop-Licht ist aus.

Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Kabels richtig mit der Messumformerklemme verbunden sind.

Verwenden Sie ein kurzes Begrenzungskabel, um eine Verbindung zum Terminalsystemterminal herzustellen. Hör zu Sender funktionsfähig. Wenn ja, besteht die Möglichkeit, dass der Draht irgendwann gerissen ist.