

INSTRUKCJA OBSŁUGI

REEDOG DT-4200



Funkcje:

- 1) Zasilane na ładowarkę - nadajnik i odbiornik
- 2) Krótkotrwałe zanurzenie na 30 minut do głębokości 1m
- 3) Regulowany poziom impulsu (zakres 1-99)
- 4) Wybierz jedną z 3 korekt - dźwiękowa, wibracyjna i impuls
- 5) Możliwość rozbudowy do 2 psów (po dokupieniu kolejnego odbiornika)
- 6) Możliwość wyłączenia nadajnika i odbiornika w celu oszczędzania baterii
- 7) Zasięg 2000m
- 8) Oświetlenie LED odbiornika z widocznością w nocy 200-300 m

Wskazówki:

- 1) Całkowicie naładuj urządzenie i przetestuj działanie obroży przed pierwszym użyciem
- 2) Zawsze zaczynaj szkolenie od najniższego poziomu korekty i zawsze obserwuj zachowanie swojego psa.
- 3) Przed użyciem el. 2. spróbuj najpierw ostrzec psa za pomocą dźwięku lub wibracji.
- 4) Zawsze ucz tylko o jednej komendy, aby pies nie był dezorientowany. Bądź konsekwentny i cierpliwy w szkoleniu
- 5) Sprawdzaj regularnie szyję psa, czy nie ma żadnych podrażnień



Włączanie i parowanie

- 1) Na odbiorniku, przytrzymaj przycisk do momentu usłyszenia dwukrotnego sygnału dźwiękowego. Jeśli zielona dioda miga szybko, odbiornik musi być sparowany. Jeśli miga powoli, oznacza to, że urządzenie jest sparowane z nadajnikiem
- 2) Przytrzymaj przycisk zasilania na nadajniku do momentu, aż wyświetlacz się zaświeci
- 3) Wybierz kanał, który chcesz sparować, naciskając przycisk wyboru psa
- 4) Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk wibracji i światła, aż na wyświetlaczu pojawi się litera "P" i podłącz odkurzacz do odbiornika
- 5) Usłysz Państwo 5-krotny sygnał dźwiękowy, a zielona dioda na odbiorniku będzie migać co 4-5 sekund
- 6) Zwolnij przyciski na nadajniku i przetestuj wszystkie funkcje
- 7) Jeśli odbiornik odpowie, oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie sparowane

Rozłączanie odbiornika:

- 1) Włącz odbiornik, przytrzymując przycisk zasilania, aż usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy. Zielona dioda LED będzie migać raz na 5 sekund.
- 2) Włączyć nadajnik przytrzymując przycisk zasilania do momentu zaświecenia się wyświetlacza
- 3) Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk dźwięku i światła, aż na wyświetlaczu pojawi się litera "U" i podłącz nadajnik do odbiornika.
- 4) Usłyszysz 5 sygnałów dźwiękowych i zielona dioda LED zacznie szybko migać..
- 5) Zwolnić przyciski odbiornika, teraz odbiornik jest rozłączony

Ładowanie:

- 1) Jeśli świeci się czerwona kontrolka na odbiorniku należy do naładować
- 2) Podłącz przewód ładowania do odbiornika
- 3) Ładowanie trwa ok. 2 godzin
- 4) Po pełnym naładowaniu zapali się zielona kontrolka LED na odbiorniku
- 5) Jeśli świeci się czerwona kontrolka LED na nadajniku trzeba go naładować
- 6) Podłącz kabel do ładowania do wejścia ładowania na pilocie
- 7) Po pełnym naładowaniu zapali się zielona kontrolka.

Testowanie urządzenia:

- 1) Włącz odbiornik
- 2) Przyłóż lampkę testową do styków na odbiorniku
- 3) Wybierz na pilocie poziom impulsu (poziom nie może być ustawiony na 0!)
- 4) Lampka testowa powinna się zapalić oznaczając, że impuls działa prawidłowo

Bezpieczeństwo:

Aby zapewnić maksymalny efekt i bezpieczeństwo Twojego psa, sprawdź umiejscowienie obroży, jej odpowiednie dopasowanie i prawidłowe umieszczenie elektrod. Należy również sprawdzić skórę w miejscach styku elektrod, czy nie jest ona uniesiona lub podrażniona. W takim przypadku należy zakładać obrożę na krótkie okresy czasu lub skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Obroża nie powinna być noszona bez przerwy dłużej niż 12 godzin (jest to ogólne zalecenie dotyczące wszystkich obroży, nawet tych nieelektrycznych) i nie powinna być stosowana u psów poniżej 6 miesięcy życia

Brak działania urządzenia:

Wydaje ci się, że obroża nie działa poprawnie:

- Upewnij się, że odbiornik i pilot są naładowane
- Sparuj odbiornik z nadajnikiem według instrukcji
- Upewnij się, że poziom impulsu nie jest na poziomie 0
- Upewnij się, że na pilocie ma wybrany odpowiedni kanał (A lub B)
- Sprauj obrożę, ustaw poziom impulsu i przetestuj ponownie

Odbiornik lub pilot nie ładują się:

- Upewnij się, że końcówka ładowarki jest prawidłowo włożona do portu ładowania
- Przetestuj oba urządzenia, jeśli wada nie jest w sieci

Mój pies nie reaguje na korekty:

- Przetestuj odbiornik
- Upewnij się, że styki są w bezpośrednim kontakcie ze skórą psa
- Zwiększ poziom korekty

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl