

Sytem ogrodzeniowy

Dla zwierzaków

Instrukcja obsługi



UWAGA:

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Przed użyciem należy prawidłowo ułożyć przewód i w pełni naładować odbiornik obroży przed rozpoczęciem treningu.

Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, porozmawiaj z weterynarzem lub certyfikowanym trenerem.

Unikaj pozostawiania obroży na psach dłużej niż 12 godzin dziennie.

Co tydzień należy czyścić szyję psa i obszar styku obroży wilgotną szmatką.

W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać używania obroży do czasu zagojenia się skóry.

Zawartość opakowania



Nadajnik-1	Obroża -1
Obroża	12V ładowarka1
Styki-4	Nasadki silikonowe-4
Śruby-2 + 2	Lampka testowa-1
Instrukcja-1	Flagi graniczne-20
Przewód-200M	

Uwaga:

Długość przewodu: 200 metrów dla dużego przewodu, średnica przewodu 1,1 MM; 300 metrów dla małego przewodu, średnica przewodu 0,6 MM;



Aby pokryć większy teren dokup przewód.

Wprowadzenie:

Przynosząc nowego psa do domu, poinformowanie go o jego bezpiecznym obszarze aktywności jest kluczowe. Ten system ogrodzeń dla zwierząt zapewnia łatwy i szybki sposób na połączenie zaawansowanej technologii i trwałości. Sygnał jest wysyłany przez nadajnik, który jest ograniczony za pomocą przewodu. Gdy pies zbliży się do granicy ustawionego zasięgu, obroża odbiornika na szyi psa wyemituje dźwięk i elektryczność statyczną. Sygnał dźwiękowy i elektryczność statyczna stają się coraz silniejsze, dopóki pies nie powróci do ustawionego bezpiecznego obszaru.

Charakterystyka:

- Ekran LED wskazuje, że sygnał 100-poziomowy jest regulowany; Przycisk na nadajniku reguluje siłę sygnału nadajnika, naciskając przycisk "plus", aby zwiększyć sygnał nadawania, a przycisk "-", aby zmniejszyć sygnał.
- Nadajnik jest zasilany napięciem 12V; Odbiornik zasilany jest przez ładowarkę;
- Obroża pokryta jest materiałem odblaskowym.
- Silikonowe nasadki zapewniają większy komfort dla zwierzaka.

Tryb działania:

- Brak konieczności parownia nadajnika z odbiornikiem, gotowe do użycia
- Bliżej granicy, to silniejszy sygnał, tym silniejszy dźwięk, tym silniejsza funkcja wysyłania impulsu. Jeden nadajnik może być używany z wieloma odbiornikami.

Jak przetestować

Przed użyciem należy w pełni naładować urządzenie i potwierdzić za pomocą poniższych metod:

Do sprawdzenia impulsu potrzebna jest lampka testowa

1. Po włączeniu zasilania nadajnika i odbiornika, w pobliżu obszaru granicznego (przewód), odbiornik aktywuje dźwięk i impuls statyczny;
2. Gdy odbiornik działa, połóż lampkę testową na stykach, żarówka wewnątrz powinna się zaświecić podczas wysyłania impulsu.

Porównaj poziom sygnału z zasięgiem w metrach.

Poziom sygnału na nadajniku	Zasięg w metrach
10	0.5M
20	1.0M
30	1.5M
40	2.0M
50	3.0M
60	4.0M
70	4.5M
80	5.0M
90	5.5M
100	6.0M

Zasada działania:

Odbiornik nie działa w ustawionej bezpiecznej odległości. Gdy znajdzie się poza ustawionym zasięgiem (bliżej granicy przewodu elektronicznego), będzie działać w następujący sposób.


1. Poza ustawionym zakresem odbiornik aktywuje dźwięk i funkcję elektrostatyczną, aby zachęcić psa do powrotu do ustawionego zakresu odległości.
2. Po 5 minutach bezczynności przejdzie w tryb oszczędzania energii w trybie gotowości.

Działanie:

1. Włącz przełącznik zasilania, kontrolka "POWER" jest włączona, a na ekranie domyślnie wyświetlane jest "33". Można ją dostosować, naciskając przyciski "+" i;
2. Podłącz dwa końce załączonej przewodu do nadajnika (jeśli nie zostanie ona podłączona prawidłowo, kontrolka "BREAK" będzie wyświetlana na czerwono i zawsze włączona oraz będzie emitowany dźwięk alarmu). Lampka "OK" często wskazuje, że linia została pomyślnie podłączona.
3. Gdy pies przekroczy ustawiony zakres bezpieczeństwa, odbiornik automatycznie uruchomi tryb pracy. Podczas pracy wskaźnik zasilania odbiornika będzie migać.

Używanie odbiornika

1. Odbiornik jest wodoodporny i ładowalny, a metalowe styki można wymieniać w zależności od długości sierści psa.
Jeśli odbiornik nie zadziała w ciągu 5 minut, przejdzie w stan uśpienia i dotknięcie odbiornika spowoduje jego wybudzenie.



2. Naciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę, odbiornik włączy się, wskaźnik zasilania zaświeci się, naciśnij lekko przycisk zasilania, odbiornik wyłączy się.
3. Lampka testowa służy do testowania działania impulsu. Jeśli lampka się włączy impuls działa prawidłowo
Wnętrze lampki możesz wykorzystać do dokręcania / odkręcania styków.

Ładowanie:

1. Nadajnik wykorzystuje zasilanie 12V, należy używać oryginalnej ładowarki.
2. Odbiornik wykorzystuje baterię litową 5V, 400mah, wskaźnik ładowania miga na zielono, a ładowanie trwa 1-2 godziny. Po całkowitym naładowaniu baterii, zielona dioda będzie świecić przez około 500 razy. Należy używać oryginalnej ładowarki.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania:

Czerwona migająca kontrolka mówi o konieczności ładowania baterii.

Instalacja:

Nadajnik należy przymocować do ściany lub stabilnego miejsca, najlepiej za drzwiami lub oknem, za pomocą dostarczonych gumowych śrub. Nie umieszczaj w miejscu narażonym na opady, zapobiegaj przedostawaniu się nadajnika do wody, podłącz przewód zasilania, koniec przewodu do czerwonego zacisku przewodu, jeden koniec czarnego zacisku przewodu, zgodnie z sytuacją w miejscu otoczonym okręgiem, Linia umieszczona pod ogrodzeniem lub zakopana pod ziemią (z linią pokrywy gleby jest dobra, zakopana zbyt głęboko wpłynie na sygnał) linia ułożona w zamknięty okrąg, mała flaga w pewnej odległości od wyznaczonej granicy, odbiornik noszony na szyi zwierzęcia, włącz zasilanie, produkt wejdzie w tryb pracy.



Uwaga: Niski poziom naładowania może wpływać na zasięg działania, produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z dziećmi

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl