

Bezprzewodowe ogrodzenie dla psów

Instrukcja obsługi



Należy używać na otwartej przestrzeni bez barier, ponieważ bariery wpłyną na działanie produktu. Optymalne, stabilne wyniki uzyskasz na terenie bez budynków

Zawartość opakowania:



Zawartość :

Nadajnik - 1

Odbiornik - 1

Pasek - 1

Lampka testowa - 1

Kabel USB - 1

Wkręty - 2

Elektrody - 4

Nasadki - 4

5V Zasilacz - 1

Instrukcja - 1

Opis:

Bezprzewodowe ogrodzenie jest niezawodne i bezpieczne dla ochrony biegającego zwierzaka. Unika kłopotliwego i łatwego do ustawienia obszaru bezpieczeństwa aktywności zwierząt domowych, środka nadajnika, promienia linii prostej 300 metrów, podczas tej przestrzeni pies może działać bezpiecznie, to urządzenie może być używane do szkolenia zwierząt domowych wewnątrz lub na zewnątrz .

Zasada działania:

Odbiornik będzie działał, gdy przekroczy ustawiony zasięg, odbiornik nie będzie działał podczas ustawiania bezpiecznej odległości.

Tryb pracy:

Wyświetlacz nadajnika 30 oznacza, że odbiornik nie będzie działał w odległości 30 metrów w linii prostej bez bariery, odbiornik będzie działał, gdy nadajnik znajdzie się poza zakresem ustawień, jak poniżej:

1) Dźwięk 5 sek. impuls 5 sek. Dźwięk i wstrząs działają jednocześnie przez 6 sek. wskaźnik świetlny miga podczas pracy.

2) dźwięk 5 sekund wstrząs 5 sekund dźwięk i wstrząs działają w tym samym czasie przez 6 sekund, lampka kontrolna miga podczas pracy.

Po 2 cyklach trybów pracy, będzie emitowany dźwięk di-di, emitowany do momentu powrotu do ustawionego zakresu odległości, odbiornik nie będzie działał.

Po 5 minutach bezruchu przejdzie w tryb czuwania.

Charakterystyka:

- 1 . Może być używany na zewnątrz;
2. Urządzenie wysyła sygnał w kształcie okręgu na 300 metrów
3. Po przekroczeniu granicy pies usłyszy dźwięk oraz poczuje impuls.
4. 5 różnych sygnałów nadajnika oznacza inną odległość użytkowania.
5. Nie ma konieczności parowania urządzeń, jest gotowe do pracy po włączeniu.

6. W ramach jednego ogrodzenia może działać kilka obrożi ;

7. Wodoodporne i na ładowarkę

8. Wzmocniony pasek z tworzywa

9. Podwójny kabel umożliwia ładowanie odbiornika i nadajnika

Działanie nadajnika:

1. Włącz lub wyłącz zasilanie

Naciśnij przycisk ON/OFF, otwórz nadajnik, wskaźnik zasilania LED zaświeci się na czerwono, a odległość sygnału zostanie wyświetlona na ekranie. Naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie nadajnika.

2. Ustawianie zasięgu działania

Zasięg zdalnego sterowania oznacza odległość w linii prostej między nadajnikiem a odbiornikiem, im większa wartość sygnału nadajnika, tym większy zasięg sygnału, maksymalny zasięg zdalnego sterowania może wynosić 300 metrów (liczba diod LED oznacza metry, 30 metrów ~ 98 stóp), naciśnij przycisk "+" lub "-" na nadajniku, odległość można zwiększyć z 30 metrów lub zmniejszyć.

Liczba na nadajniku = zasięg działania

30=30 metrów~98 stóp

60=60 metrów ~ 196 stóp

90=90 metrów ~295 stóp

150=150 metrów~492 stóp

300=300 metrów~1000 stóp

Uwaga:

Odległość bezprzewodowa oznacza odległość w linii prostej w otwartej przestrzeni, będzie miała na nią wpływ fala elektromagnetyczna lub otaczające bariery. Nadajnik wymaga baterii litowej 3,7 V, 2500 mA do zasilania: napięcie niższe niż 3 V, wyświetlacz pokazuje 000, że należy naładować urządzenie, czerwona lampka kontrolna będzie migać podczas ładowania, po pełnym naładowaniu lampka kontrolna będzie świecić na czerwono.

Odbiornik: bateria litowa 3,7 V, 400mAh

1. Zamontuj elektrody na odbiornik, w zależności od rasy psa lub sierści dobierz odpowiednie elektrody.
2. Włącz / wyłącz zasilanie odbiornika, naciśnij przycisk ON / OFF, włącz odbiornik, usłyszysz krótki dźwięk "di", czerwona dioda LED zaświeci się. Jeśli nadajnik jest wyłączony, odbiornik wyda dźwięk "di...di", włącz nadajnik, czerwona dioda odbiornika zaświeci się i przejdzie w stan gotowości.

3. Ładowanie odbiornika:

Gdy napięcie odbiornika jest niższe niż 3 V, wskaźnik zasilania świeci na czerwono i miga, co oznacza, że odbiornik ma niską moc i należy go naładować na czas, pełne naładowanie zajmie 2-3 godziny, a po pełnym naładowaniu wskaźnik zaświeci się na zielono uwaga: należy ładować co najmniej 3 godziny przy pierwszym ładowaniu

4. Odbiornik jest wodoodporny, dzięki czemu może być używany w delikatnym deszczu, obroża dla psa z odblaskowym materiałem TPU może być używana w nocy, ułatwia zlokalizowanie zwierzaka.

3. PRZYPOMNIENIE: Odbiornik przejdzie w tryb uśpienia i oszczędzania energii, gdy zostanie uruchomiony, zostanie automatycznie wybudzony.

UŻYWANIE:

1. Załóż poprawnie obroże na szyję psa.
2. odłącz zasilanie, naciśnij przycisk ON/OFF na nadajniku: użyj przycisku + / -, ustaw

zasięg, zasięg będzie wyświetlony na ekranie.

Uwaga: Odległość bezprzewodowa oznacza odległość w linii prostej w otwartej przestrzeni, będzie miała na nią wpływ fala elektromagnetyczna lub otaczające bariery, budynki.

3. Należy umieścić nadajnik w miejscu znajdującym się ponad 15 metrów nad ziemią, bez ścian lub barier, aby urządzenie mogło działać w najlepszym zasięgu..

Ważne:

1. Używaj tylko względem zwierząt domowych
2. Niski poziom naładowania wpływa na zasięg, ładuj regularnie urządzenie.
3. Nie należy umieszczać odbiornika na psie dłużej niż 10 godzin dziennie, zwierzę nie dostosuje się na początku, ale dostosuje się po kilku razach.
4. Nie pozwól dziecku bawić się urządzeniem.
5. Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Nadajnik: 3.7V 2500mAh LiP

Odbiornik 3.7V 400mAh LiP



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl