

BEDIENUNGSANLEITUNG PATPET 400



FUNKTIONEN:

- Akku für Sender und Empfänger
- Kurzzeitig tauchfähiger und wasserdichter Empfänger
- Reichweite bis 400 m
- Schnelles aufladen - 2 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen
- Erweiterungsmöglichkeit für bis zu 2 Hunde
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display - Anzeige der Korrekturstärke, Batteriestatus und Anzeige des ausgewählten Hundes

PACKUNGSGEHALT:

- Empfänger
- Sender
- Dual USB-Ladegerät
- Verstellbares Halsband
- Prüflampe
- Lange und kurze Elektroden + Gummischutz Kappe
- Manual

TIPS:

- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, laden Sie das Gerät vollständig auf und testen Sie die Funktionalität des Halsbands
- Beginnen Sie das Training immer auf der niedrigsten Stufe der elektrostatischen Entladung und beobachten Sie immer das Verhalten Ihres Hundes
- Bevor Sie eine elektrostatische Entladung verwenden, versuchen Sie, den Hund zuerst mit einem Ton oder einer Vibration zu warnen
- Bitten Sie ihn immer, nur ein Kommando auszuführen, damit der Hund nicht verwirrt wird. Sei im Training konsequent und geduldig zugleich
- Jedes Trainingshalsband muss eng an der Haut anliegen. Die Elektroden müssen unter dem Fell hautnah anliegen, dürfen aber nicht einschnüren. Wenn das Halsband zu lang ist, stellen Sie es für den Komfort Ihres Hundes ein.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:

- Laden Sie Sender und Empfänger mit dem mitgelieferten Dual-USB-Kabel vollständig auf - während des Ladevorgangs blinkt die Batterieanzeige auf dem Senderdisplay und die rote Kontrollleuchte über dem Display leuchtet auf. Wenn der Akku nicht blinkt, ist der Sender vollständig geladen (ca. 2-3 Stunden). Beim ersten Aufladen ist diese Zeit halb so lang.

GERÄTE KOPPLEN:

- Drücken Sie an den Empfängern die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, bis der Empfänger piept und das grüne Licht blinkt. Halten Sie die rechte Taste am Sender gedrückt, Sie hören einen Piepton, wenn die Kopplung erfolgreich ist
- Wenn Sie einen zweiten Empfänger koppeln müssen, folgen Sie den gleichen Anweisungen, nur müssen Sie auf Kanal 2 des Hundes umschalten
- Testen Sie nach Abschluss der Kopplung, ob alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren. Um auf elektrostatische Entladung zu testen, bringen Sie die mitgelieferte Testdiode an den Elektroden an. Nach Drücken der Taste für elektrische Entladung beginnt die Diode zu leuchten. Zum Testen des Lichts am Sender lassen Sie die Taste kurz los, zum Testen am Empfänger drücken Sie die Taste lange.



REICHWEITE MAXIMIEREN

Mit dem Halsband Patpet 400 haben Sie die Kontrolle über Ihren Hund bis zu einer Entfernung von 400 m. Der Funktionsumfang variiert je nachdem, wie der Sender gehalten wird. Um die maximale Reichweite zu erhalten, halten Sie den Sender, was am weitesten vom Körper entfernt. Sie stellen auch eine maximale Reichweite sicher, indem Sie den Sender voll aufgeladen halten.



SICHERHEIT:

- Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, dessen ausreichende Straffung und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, wo sich die Elektroden berühren, auf Ausschlag oder Reizung. Verwenden Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeiträume oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt. Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrische).

DEFEKTES GERÄT:

Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren:

- Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger vollständig aufgeladen sind
- Koppeln Sie den Empfänger gemäß den Anweisungen mit dem Radio Koppeln Sie den Empfänger gemäß den Anweisungen mit dem Sender
- Stellen Sie sicher, dass die Korrekturintensität nicht auf Null steht
- Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Sender der richtige Kanal (1 oder 2) ausgewählt ist
- Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie das Gerät erneut Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie das Gerät erneut

EMPFÄNGER ODER SENDER LÄDT NICHT AUF:

- Stellen Sie sicher, dass die Netzwerk- und Geräteanschlüsse richtig angeschlossen sind
- Testen Sie beide Geräte auf einen Lade- oder Netzwerkfehler

MEIN HUND REAGIERT NICHT AUF KORREKTION:

- Testen Sie den Empfänger gemäß den obigen Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- die Intensität der Korrekturen erhöhen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SENDER

Reichweite - 400 m
Stromversorgung - wiederaufladbarer Akku
Ladezeit - 2 Stunden
Antenne - Integriert
Schutz - IPX1 (der einfachste Schutz gegen Wasser)
Gewicht - 56 g
Abmassen - 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

EMPFÄNGER

Stromversorgung - wiederaufladbarer Akku
Schutz - IPX5 (wasserdichter Empfänger)
Verstellbarer Halsbandumfang - 20-64 cm
Gewicht - 56 g
Abmassen - 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de