

Sprejový výcvikový obojek Patpet T400

Uživatelský manuál



Bezpečnostní upozornění

Pozor	1. Tento produkt je vhodný pro všechny velikosti psů (od 7 Kg do 40 Kg). 2. Nepoužívejte zařízení na lidech. 3. 4. Před hraním se psem prosím vypněte nebo sundejte zařízení. 5. Nenechávejte zařízení psovi na krku déle než 8 hodin denně!
Varování	1. Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením 2. Udržujte zařízení a spreje vždy v dostatečné vzdálenosti od zdrojů ohně a tepla (sporák, mikrovlnná trouba atd.) 3. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevřít / rozebrat. 4. Při použití postupujte vždy podle návodu.

Popis zařízení



1

Tlačítko "POWER"

Zapnutí/vypnutí zařízení, přepínání mezi automatickým a manuálním režimem

2

Tlačítko "ADJUST" - nastavení

nastavení objemu spreje, párování s dálkovým ovladačem nebo zrušení aktuálního párování.

3

LED 1

světelná kontrolka

4

LED 2

světelná kontrolka

5

Rozprašovací tryska

místo výstřiku spreje

6

Plnicí otvor

Otvor pro dolnění spreje

7

Nabíjení

připojte USB kabel pro nabíjení

8

Mikrofon

Snímá štěkot psa

9

Tlačítko CH

Přepínání mezi obojky A a B

10 11

Tlačítko Zvuk

zvukové upozornění

12 13

Tlačítko Sprej

Korekce sprejem

14

Kontrolka dálkového ovládání

Stisknutím tlačítka CH vyberte kanál červeného světla (pro přijímač A) nebo kanálu zeleného světla (pro přijímač B)



LED kontrolka

Na zařízení jsou 2 LED indikátory, které indikují různé pracovní stavy. Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Stav	LED1/2	Light	Flashing mode
On/OFF	LED 1	Zelená	Každé 3 vteřiny
Zapnuto	LED 1	Zelená	každých 7 vteřin
Slabá baterie	LED 1	Červená	nepřetržitě
Nabíjení	LED 1	Červená Zelená	Červené světlo při nabíjení, zelená plně nabitá
Párování	LED 2	Modrá	párování
Spray volume	LED 2	Modrá Oranžová	modrá pro velký objem, žlutá pro malý objem
Low spray supply	LED 2	Modrá Oranžová	Každé 2 vteřiny



Začínáme



Zapnutí přijímače

Podržte tlačítko POWER déle než 3 vteřiny dokud dioda LED 1 nezačne zeleně blikat a uslyšíte tón



Testování ovladače

Když je obojek zapnutý, vyzkoušejte dálkový ovladač: zvuky vysokého / nízkého signálu a velkým / středním objemem spreje



Aktivace automatického režimu Stiskněte 3x rychle tlačítko zapnutí a LED 2 bliká modře a červeně. Obojek je nyní v automatickém režimu.

Když senzor detekuje štěkání, obojek automaticky vystříkne.



Sprejová korekce

Když je zařízení v automatickém režimu, zmáčkněte tlačítko pro nastavení ADJUST.

Když LED 2 bliká modře, je nastavena vysoká intenzita, když LED 2 bliká oranžově, nastavení nízké intenzity



Aktivace ovládání vysílačem

Stiskněte třikrát rychle tlačítko napájení a dvakrát uslyšíte zvuk. Obojek je nyní zpět na dálkové ovládání.



Vypnutí přijímače

Podržte tlačítko POWER déle než 3 vteřiny, dokud dioda LED 1 3x nezabliká. Zařízení je vypnuté.



7

Spárování přijímače

Krok 1: Odpárujte přijímač od ovladače:

Podržte tlačítko zapnutí (POWER) po dobu delší než 10 vteřin, dokud neuslyšíte pípnutí – přijímač je odpárován



Krok 2: Spárování přijímače

Stiskněte 3x za sebou tlačítko POWER na prvním obojku, dokud neuslyšíte pípnutí

Na vysílači stiskněte tlačítko CH a vyberte kanál pro párování (červená/zelená).

Pokud chcete spárovat kanál zelený s přijímačem 1, stiskněte „CH“, dokud LED na dálkovém ovladači nezelená. Poté stiskněte a podržte tlačítko „Upravit“, dokud LED 2 bliká modře. Stiskněte všechna tlačítka signálu a spreje na dálkovém ovladači pro otestování funkčnosti.

Počkejte déle než 30 sekund aby se nastavení uložilo.



Krok 3: Spárování druhého obojku:

Stiskněte na vysílači tlačítko CH a přepněte na červený kanál. Zapněte druhý obojek.

Stiskněte 3x rychle zapínací tlačítko POWER, dokud neuslyšíte pípnutí. Poté stiskněte tlačítko ADJUST, dokud se kontrolka LED 2 nerozbliká modře.

Otestujte všechny funkce přijímače.

Funkce

- **Dosah 80m**

Flexibilní a kompaktní dálkový ovladač má dosah ovládání do vzdálenosti 80 metrů

- **Žádné náhodné spuštění**

Obojek je vybaven mikrofonom s nejvyšší citlivostí a nevystříkne náhodně.

- **Voděodolný**

Přijímač má ochranu do deště, takže jej můžete použít i ve špatném počasí

- **Možnost volby ovládání**

Přepínání mezi dvěma režimy: dálkovým ovládáním a automatickým režimem. Dálkový ovladač je velmi vhodný pro venkovní trénink jako výcvikový obojek. Automatický režim lze zapnout pro vnitřní použití jako protištěkáci obojek

- **Použití až pro 2 psy**

Dálkový ovladač může ovládat 2 obojky a lze jej přepínat mezi psem A a B.

- **Zvukové upozornění**

Zvukové upozornění pro zdůraznění Vašeho povelu

- **Pohodlné doplňování spreje**

Kapalina ve spreji: sprej je zcela bez CFC a obsahuje přírodní éterický olej. Jedná se o akreditovaný ekologický výrobek, bezpečný pro člověka i psa.

Velká kapacita: obojek má větší kapacitu než jakékoli jiné produkty na trhu.

Jednorázová náplň vydrží až 44 stříknutí

- **Nabíjení**

Obojek má vestavěnou lithiovou baterii, kterou lze dobít více než 1000krát

Typy pro uživatele



Pokud přijímač po dobu 5 minut nepřijímá žádný signál dálkového ovládání, automaticky přejde do režimu spánku. Chcete-li jej restartovat, podržte po dobu 3 sekund buď stříkácí tlačítko nebo zvukového upozornění na dálkovém ovladači.

Doplnění spreje

LED 2 bude blikat modře, když jje objem spreje nízký

Před doplňováním kapaliny vypněte zařízení. Přiložte trysku spreje vodorovně k otvoru pro dolnění spreje a zatlačte na dobu 10 vteřin



Nasazení obojku

Správné nasazení obojku je klíčové pro správné fungování zařízení. Nasadte si obojek a ujistěte se, že lze mezi obojek a krk psa vložit jeden prst, poté nastavte stříkácí trysku do středu (přímo pod nos psa).

Upozornění: Pokud má váš pes dlouhé chlupy, je nutné je před použitím ostříhat, aby se zajistilo účinné rozprašování spreje



Specifications

Charger: USB charger for mobile phone or Charge Pal

Lithium battery: DC3.7V

Working power: DC3.1V-4.2V

Standby current: 240uA

Spray current: 10-25mA

Remote-controller battery: Model 12V 27A



Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk.
Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk