



Solární panel Goodlife

pro Dog Silencer® nebo Dog Silencer® MAX



## Obsah balení



1. Solární panel
2. Pohyblivé rameno s maticemi 10 mm
3. Kovová pojistná matice s gumovou podložkou
4. Kruhovú základnu s montážními otvory
5. Montážní šrouby a plastové hmoždinky
6. Nylonový řemínek s přezkou
7. 3m dlouhý stejnosměrný kabel: od solárního panelu k jednotce
8. Kabel síťového adaptéru: solární panel do zásuvky ve zdi

Důležité! Před prvním použitím nabíjejte solární panel uvnitř alespoň 4 hodiny. Viz část „NABÍJENÍ SOLÁRNÍHO PANELU V INTERIÉRU“ v kapitole 3.

## 1 SESTAVENÍ ZÁKLADNY

### MONTÁŽ RAMENE K ZÁKLADNĚ

- 1 Na jeden ze závitových šroubů na kovovém pohyblivém rameni připevněte jednu 10mm matici a prostrčte šroub kruhovou základnou.
- 2 Nasadte druhou 10mm matici na stejný závitový šroub na vnitřní straně kruhového kroužku a utáhněte 10mm klíčem (10mm klíč není součástí balení).

### MONTÁŽ ZÁKLADNY

- 1 Namontujte kruhovou základní desku na slunném místě - ne dále než 3 metry od zařízení Good Life, které používáte. (Propojovací kabel mezi solárním panelem a jednotkou má délku 3 metry).
- 2 Pro bezpečnou instalaci do pevných povrchů použijte 3 dodané montážní šrouby (díl č. 5 výše) nebo dodané plastové hmoždinky pro instalaci do nepevných povrchů.



## 2 Zajištění solárního panelu

- 1 Utáhněte dva šrouby na pohyblivém rameni otáčením plastových křídlových matic.
2. Na horní část pohyblivého ramene našroubujte kovovou pojistnou matici a pryžovou podložku. (Tyto součásti již mohou být připevněny k horní části ramene.)



3. Nasadte zadní část solárního panelu na závitový šroub ramene a utáhněte kovovou pojistnou matici a pryžovou podložku, abyste solární panel zajistili.

VÁŠ SOLÁRNÍ PANEL JE  
NYNÍ ŘÁDNĚ NAMONTOVÁN.

Důležité! Elektrické konektory solárního panelu udržujte směrem dolů, abyste zabránili poškození vodou v důsledku deště.



Poznámka: Umístěte solární panel tak, aby byl vystaven plnému odpolednímu slunečnímu záření.

### 3 PŘIPOJENÍ K SÍTI

#### PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU 9V-DC K ZAŘÍZENÍ

1 Zasuňte 9V DC napájecí konektor (č. dílu 7) ze zařízení Good Life do DC zdířky na pravé straně solárního panelu.

#### POZNÁMKY:

- Nylonový popruh lze použít buď k upevnění solárního panelu, nebo k upevnění zařízení Good Life při nabíjení
- K nabití solárního panelu po delší době nečinnosti použijte dodaný síťový adaptér.

#### Pozor:

Pro toto solární panelové příslušenství používejte pouze dodanou 9voltovou nabíječku. Není vhodná pro žádná jiná zařízení může způsobit trvalé poškození.

#### LED INDIKÁTOR Dvoubarevný LED

Indikátor umístěný na základně solárního panelu indikuje aktuální stav jednotky. ZELENÁ kontrolka LED indikuje, že je jednotka nabitá; CERVENÁ indikuje, že se baterie nabíjí.

#### NABÍJENÍ SOLÁRNÍHO PANELU V INTERIÉRU

Pro nabíjení v interiéru použijte dodaný nabíjecí kabel DC do zásuvky (č. dílu 8). Zapojte nabíjecí kabel (označený žlutým hrotem) do zásuvky DC na levé straně solárního panelu s označením 9-12V „IN“ a žlutým kruhem.

#### SPECIFIKACE NAPÁJENÍ

- Výstupní napětí: 9V
- Maximální výstupní proud: 800 mA
- Napájecí adaptér: Vstup: AC110-220; Výstup: 9V 1000mA



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: [www.elektro-objky.cz](http://www.elektro-objky.cz) Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce  
 Reedog, s.r.o.  
 Sedmidomky 459/8  
 101 00 Praha 10  
 Tel: +420 216 216 106  
 Email: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)