



PANEL SŁONECZNY GOODLIFE
dla Dog Silencer® lub Dog Silencer®
MAX

r



W zestawie:



Dołączone części

1. Panel słoneczny
2. Ramię posuwisto-zwrotne z nakrętkami 10 mm
3. Metalowa nakrętka blokująca z podkładką gumową
4. Podstawa okrągła z otworami montażowymi
5. Śruby montażowe i kołki plastikowe
6. Pasek nylonowy z kłamrą
7. 10-stopowy kabel DC: Panel słoneczny do jednostki
8. Kabel adaptera ściennego AC: Panel słoneczny do ściany

Ważne! Ważne! Naładuj panel słoneczny w pomieszczeniu przez co najmniej 4 godziny przed pierwszym użyciem. Zobacz „ŁADOWANIE PANELU SŁONECZNEGO W POMIESZCZENIU” w sekcji 3

1 Zespół podstawy

ZMONTUJ RAMIĘ DO PODSTAWY

- 1 Przykręć jedną nakrętkę 10 mm do jednej z gwintowanych śrub na metalowym ramieniu posuwisto-zwrotnym i przesun śrubę przez okrągłą podstawę.
- 2 Nałóż drugą nakrętkę 10 mm na tę samą śrubę gwintowaną po wewnętrznej stronie pierścienia okrągłego i dokręć ją kluczem 10 mm (klucz 10 mm nie jest dołączony).

ZAMONTUJ PODSTAWĘ

- 1 Zamontuj okrągłą płytę bazową w nasłonecznionym miejscu, nie dalej niż 10 stóp od używanego urządzenia Good Life Device. (Kabel łączący panel słoneczny DC z urządzeniem ma długość 10 stóp).
- 2 Do bezpiecznego montażu na twardych powierzchniach należy użyć 3 dołączonych śrub montażowych (część nr 5 powyżej), a do montażu na powierzchniach nietwardych — dołączonych plastikowych kotew.



2 Zabezpiecz panel słoneczny

- 1 Dokręć dwie śruby na ramieniu posuwisto-zwrotnym, obracając plastikowe nakrętki skrzydełkowe.
- 2 Nakręć metalową nakrętkę zabezpieczającą i gumową podkładkę na górną część ramienia posuwisto-zwrotnego. (Te elementy mogą być już przymocowane do górnego ramienia.)
Uwaga: Umieść panel słoneczny tak, aby był skierowany na pełne południowe światło słoneczne.



3. Przykręć tylną część panelu słonecznego do gwintowanej śruby ramienia posuwisto-zwrotnego i dokręć metalową nakrętkę zabezpieczającą oraz gumową podkładkę, aby zabezpieczyć panel słoneczny.

TWÓJ PANEL SŁONECZNY POWINIEN BYĆ TERAZ PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANY.

Ważne! Trzymaj złącza elektryczne panelu słonecznego skierowane w dół, aby uniknąć uszkodzenia wodą z deszczu.



Instrukcja obsługi akcesoriów do paneli słonecznych

Połączenia zasilania



PODŁĄCZ KABEL ZASILAJĄCY DC-DC DO URZĄDZENIA

1 Włóż wtyczkę zasilania 9 V DC (nr części 7) z urządzenia Good Life do gniazda DC po prawej stronie panelu słonecznego. Widok (9-woltowe wyjście) jest pokazany po prawej stronie z panelem słonecznym skierowanym do góry.

UWAGI:

- Nylonowy pasek można wykorzystać do zamocowania do odpowiedniej konstrukcji panelu słonecznego lub urządzenia Good Life, które ma być ładowane.
- Do ładowania panelu słonecznego po dłuższym okresie braku światła słonecznego użyj dołączonego adaptera ściennego AC.

Ostrożność:

Do tego akcesorium do panelu słonecznego należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki ściennej 9 V. Nie nadaje się ona do żadnych innych urządzeń i spowoduje trwałe uszkodzenie.

KONTROLKA LED

Dwukolorowa dioda LED umieszczona u podstawy panelu słonecznego wskazuje aktualny stan urządzenia. **ZIELONA** dioda LED wskazuje, że urządzenie jest naładowane; **CZERWONA** wskazuje, że akumulator jest ładowany.

ŁADOWANIE PANELU SŁONECZNEGO W POMIESZCZENIU

Do ładowania w pomieszczeniu należy użyć dostarczonego kabla do ładowania DC (nr części 8). Podłącz kabel do ładowania (oznaczony żółtą końcówką) do gniazda DC po lewej stronie panelu słonecznego oznaczonego 9-12V"IN" i oznaczonego żółtym kółkiem.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie wyjściowe: 9V
- Maksymalny prąd wyjściowy: 800mA
- Zasilacz: Wejście: AC110-220; Wyjście: 9 V 1000 mA



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 443 444 443
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog