



Fig. A

**NABÍJECÍ SVĚTLOMET LED 20 W
POWLI236****1 OBLAST POUŽITÍ**

Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovně a dílně.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A)

1. Křídlová matice
2. Základna tvaru H
3. Křídlové šrouby
4. Držadlo
5. Zdíčka nabíječky
6. Knoflík režimu výběru

3 SYMBOLY

V tuto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Před použitím stroje si přečtěte návod
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic

4 VAROVÁNÍ

- Světlo LED se nesmí upevňovat na stožár (sloupek). Nejvhodnější instalace je na plot nebo stěnu, ve skladu, v dílně nebo na podobném místě.
- Jestliže se ochranné sklo poškodí, ihned je vyměňte.

5 MONTÁŽ LAMPY NA STOJAN (OBR. 1)

- Nejprve odšroubujte černou křídlovou matici (1).
- Položte lampu na základnu tvaru H (2) tak, aby byly obě štěrbinové zářivky zarovnané. Prostrčte skrze obě štěrbinové křídlové šrouby a utáhněte matici.
- Povolením křídlových šroubů (3) na obou stranách lampy si můžete lampu nastavit do požadovaného úhlu.
- Utažením křídlových šroubů lampu zajistíte v konkrétní poloze.

6 NABÍJENÍ SVĚTLOMETU

- Otevřete ochranný kryt a zasuňte zástrčku do zdíčky nabíječky
- Zapojte adaptér do vhodné zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Rozsvítí se červená kontrolka indikující probíhající nabíjení akumulátoru.

- Když je akumulátor světlometu plně nabit, změní se barva kontrolky z červené na zelenou, dokud neodpojíte nabíječku od elektrické sítě.



POZNÁMKA: Vraťte ochranný kryt zpět do zdičky nabíječky, aby se zabránilo vniknutí vody.

7 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLOMETU

7.1 Různé režimy

- LED 100% jas: Stiskněte hlavní vypínač, pracovní světlo se zapne v plném jasu. Pracovní doba v tomto režimu je až 2,5 hodin na plné nabití.
- LED 50% jas: Stiskněte hlavní vypínač ještě jednou, světlo se zapne ve středním jasu. Pracovní doba v tomto režimu je až 4 hodin na plné nabití.
- LED 25 % jas: Stiskněte hlavní vypínač ještě jednou. V tomto režimu funguje pracovní světlo jako minimální osvětlení. Pracovní doba v tomto režimu je až 6 hodin na plné nabití.
- VÝSTRAŽNÝ REŽIM LED: Stiskněte znovu hlavní vypínač, světlo LED začne nouzově blikat.
- Stiskněte hlavní vypínač ještě jednou, světlo se vypne.

8 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POWL1236
Příkon	20 W
Materiál přední části světlometu	Tvrzené sklo
Stupeň krytí	IP44
Vysokovýkonná žárovka LED	
životnost	<50 000 hodin
Lumen	1200
Barevná teplota	6500 K
Akumulátor	
Typ	Lithium-iontový
Nabíječka pro střídavý a stejnosměrný proud	
Jmenovité napětí nabíječky	Střídavý proud 220 V-240 V~50 Hz
Výstup:	9 V stejnosměrný proud 2 A
Doba nabíjení	3,5 hodiny
Pracovní doba na 25% jas	6 hodin
Pracovní doba na 50% jas	4 hodiny
Pracovní doba na 100 % jas	2-5 hodin

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak lze recyklovat.

Tento výrobek obsahuje článek Li-ion. Za účelem zachování přírodních zdrojů akumulátory recyklujte nebo je likvidujte podle předpisu. Místní, státní nebo federální zákony mohou zakazovat likvidaci baterií Li-ion s běžným odpadem. Poradte se na svém místním úřadu pro likvidaci odpadu, jaké jsou možnosti recyklace a/nebo likvidace.