



Bedienungsanleitung -PET855 DE

Hauptmerkmale

- 6 Impulsstufe (2-7)
- 7 Empfindlichkeitsstufe
- Einfaches Testen-Funktionalität
- Wasserdicht und wiederaufladbar
- Mehrfarbige LED Licht Anzeige von Batteriestatus

Empfindlichkeitseinstellung

Regler Empfindlichkeit (1 - T) dient zu der Empfindlichkeit einzustellen in der Abhängigkeit von der Umgebung, in welcher sich der Hund befindet.

Stufe T ist der empfindlichste

Stufe 1 ist am wenigsten empfindlich

Stellen Sie den Empfindlichkeitswert beim Testen des Halsbands auf 7 ein.

Kontrollleuchte und Ladekragen

Einmal das Halsband einschalten, grüne Diode blinkt jeder 2 Sekunden. Wenn der Hund bellt nicht länger als 10 Sekunden, das Halsband schaltet sich ins Standby-Modus und die Diode aufhört zu blinken. Das Bellen wird das Gerät automatisch aus dem Standby-Modus aufwachen.

Auto-Schutzmodus

Wenn bleibt Halsband für 5 Minute aktiv, wird sich ein Auto-Schutzmodus einschalten. Die Diode blinkt rot und grün für eine Minute, und dann schaltet sich das Gerät ins Standby-Modus

Aufladen

Wenn das rote Licht vor dem Standby-Modus blinkt, wird benötigt das Halsband aufzuladen. Nach dem Anschluss an das Ladegerät leuchtet das rote Licht kontinuierlich auf. Sobald das Halsband voll ist, macht sich das Licht aus.

- 1) Öffnen Sie die Gummikappe um den Netzwerkadapter zu verbinden
- 2) Verbinden Sie sich den Netzwerkadapter
- 3) Laden Sie völlig für 3 - 4 Stunden auf

Halsband einsetzen

Das Halsband setzt sich unter den Eisenkontaktpunkten ein. Die Auswahl der Elektroden hängt von der Länge des Fells des Hundes ab. Entfernen Sie die Elektroden und befestigen Sie den Gürtel. Nach der Installation schrauben Sie die Elektroden zurück.

Testen

- 1) Fügen Sie die Test-Entladungslampe hin
- 2) Stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe auf 7
- 3) Testen Sie, indem Sie den gerändelten Teil des Halsbandes (die Teile unter den Elektroden) mit einem Stift oder einem anderen Gegenstand zerkratzen. Das Halsband beginnt 1,5 Sekunden lang Impulse zu geben

Hinweise:

- Das Halsband liefert keine Impulse und Vibrationen gleichzeitig. Der Impuls kommt nach der Vibration.
- Wenn die Empfindlichkeit auf "T" eingestellt ist, aktiviert das Halsband den sehr leichten Schlummerton.

Empfehlung: Der Hund sollte das Halsband nicht länger als 12 Stunden in einem Stück tragen. Auf Hautreizungen prüfen. Im Falle von Hautreizungen, entfernen Sie das Halsband und konsultieren Sie Ihren Tierarzt.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden bereitgestellt von:

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
Praha 101 00
Tel. 216 216 106