

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PATPET F300

OHRADNÍK A VÝCVIKOVÝ OBOJEK



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Základna by měla být umístěna více než 1m nad zemí a na volném prostranství, protože jakékoli konstrukce / překážky / bariéry, jako jsou stěny, stromy a zahradní bouda, mohou ovlivňovat přenos rádiového signálu
- Zařízení není vhodné pro agresivní psy nebo psy se sklony k agresivnímu chování
- Pokud si nejste jisti, zda je použití zařízení pro Vašeho psa vhodné, kontaktujte veterináře, případně výcvikového trenéra
- Vysílací jednotka/základna musí být používána **pouze** uvnitř nebo umístěna na suchém místě. Nesmí dojít ke kontaktu s vodou!
- Aby se zabránilo podráždění nebo poranění kůže krku psa, obojek by se **nikdy neměl nosit déle než 8 hodin denně**. Pravidelně kontrolujte kůži na krku psa. Jakmile zpozorujete známky podráždění, přestaňte zařízení používat.
- Přijímač vždy nasazujte na suchý a očištěný krk psa

POPIS ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



ZAČÍNÁME

- Zapněte ovladač a stiskněte tlačítko pro volbu režimu
- Vyberte, zda chcete používat režim ohradníku nebo výcvikového módu
Pokud se na displeji zobrazí čísla 30,60,90,150,300 máte nastaven režim ohradníku.
Pokud na displeji svítí 001,002,003 je aktivní výcvikový režim

REŽIM OHRADNÍKU

- 5 režimů nastavení vzdálenosti: 30= 33 metrů, 60=66 metrů, 90=99 metrů,
- 150=150 metrů, 300= 300 metrů
- Přijímač reaguje na ohradník bez nutnosti párování
- Pokud pes vstoupí do varovné zóny, přijímač začne pípat a červená kontrolka rychle bliká. Při dalším postupu za varovnou zónu je přijímačem vyslána korekce impulzem .
- Když se pes vrátí zpět do varovné zóny, impulzy se zastaví a červená kontrolka rychle bliká. Při navrácení do bezpečné zóny přijímač nevydává žádný zvuk ani korekci a kontrolka neblíká
- **Na režim ohradníku je možné použít neomezený počet přijímačů**

SPÁROVÁNÍ DALŠÍHO PŘIJÍMAČE

- Zapněte přijímač – rozsvítí se červená kontrolka
- Zapněte vysílač a nastavte 001, 002 nebo 003
- Současně stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na přijímači a tlačítko volby režimu na základně
- Základna i přijímač začne současně blikat červeně
- To same proveďte pro obojek 002, 003

TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI

- Zapněte přijímač
- Zapněte základnu/vysílačku
- Tlačítkem pro volbu režimu nastavte režim ohradníku (30,60,90,150,300)
- Nastavte délku povolené zóny tlačítky “+” nebo “-“
- Přiložte testovací diodu na elektrody přijímače a otestujte funkčnost (při funkčních impulzech žárovka svítí)
- Pokud jsou reakce přijímače v pořádku, nasadte přijímač psovi na krk

NABÍJENÍ

Přijímač

Lithiová baterie DC 5V 3,7V 400mAh. Na plné nabití vydrží 2-3 hodiny (svítí zeleně). Pokud se přijímač nepoužívá po dobu 5 minut, přejde do režimu spánku a bude v pohotovostním stavu. Jemné chvění nebo pohyby mohou obojek okamžitě aktivovat.

Vysílač

Lithiová baterie DC 5V 3,7V 2500mah. Pokud je baterie téměř vybitá, nabijte ji, úplné nabití baterie trvá přibližně 4 až 5 hodin (červená kontrolka LED).

NASTAVENÍ A UMÍSTĚNÍ OBOJKU

Je velice důležité, aby byl obojek nastaven správně na psův krk. Jeho pozice umožňuje vyslání funkcí obojku, tedy zvuku, vibrace a impulsu. Pozice obojku kolem krku by měla být vždy realizována tímto způsobem: umístěte obojek na krk psa tak, aby kontaktní body byly pod krkem psa a dotýkaly se jeho kůže. Zkontrolujte těsnost obojku vložením jednoho prstu mezi konec kontaktního bodu a krku vašeho psa. Měl by sedět pevně, ale ne příliš těsně. Nechte psa nosit obojek pár minut a potom znovu zkontrolujte jak mu sedá. Zkontrolujte zda se pes cítí s obojkem pohodlně.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vysílač

Vodotěsnost: Bez ochrany
Rozměry: Š 8 x V 12 x H 3 cm
Váha: 130g

Přijímač

Vodotěsnost: Krátkodobě ponořitelný
Rozměry: Š 4 x V 7 x H 3 cm
Váha: 63g
Korekce: impuls, zvuk, vibrace
Úroveň korekce: 6
Délka obojku: až do délky 72 cm

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete aktuální návod ke stažení:

<https://www.elektro-objky.cz/bezdratove-ohradniky/patpet-f300-ohradnik-a-vyvcikovvy-objek>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

Praha 101 00

Infolinka: 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz