

VALLA ELECTRÓNICA PATPET F400

Manual del usuario



Descripción del dispositivo



Características

- corrección ajustable en 100 niveles
- receptor recargable e impermeable
- fundas de electrodos para perros con piel sensible
- collar reflectante
- posibilidad de un número ilimitado de receptores a una base

Prueba del dispositivo

Pruebe siempre el dispositivo correctamente antes de colocarlo en el cuello de su perro.

- carga al receptor
- crear un circuito de prueba de 2 m
- encienda el receptor con el botón de encendido/apagado
- fijar la zona (unos 10 cm)
- conectar el diodo de prueba a los electrodos
- acercarse gradualmente al cable con el receptor
- el receptor emitirá un pitido y, a continuación, enviará un impulso de corrección - la bombilla del diodo de prueba se encenderá

Ajustes de zona

- Instale el cable alrededor de la parcela y fije la zona de corrección:
(La tabla es orientativa, depende del tipo de instalación y de la longitud del cable)

larger the number of offline distance, 100 Level distance of about 6 meters.

Transmitter Signal Level	Remote Control Distance
10	0.5M
20	1.0M
30	1.5M
40	2.0M
50	3.0M
60	4.0M
70	4.5M
80	5.0M
90	5.5M
100	6.0M

Principio de

- si el perro entra en la zona de corrección, el receptor empieza a pitar
- si no avanza más y sale de la zona de corrección, el aparato deja de pitar
- si el receptor no se activa durante más de 5 minutos, el aparato pasa al modo de espera (Standby)
- si el perro avanza más por la zona de corrección, se envía una corrección mediante un impulso electrostático, que aumenta gradualmente

Comenzar

- Encienda la base con el botón POWER
- conecte el cable a la base e instale el circuito deseado (¡el cable debe formar un circuito cerrado!)
- Utilice los botones + y - para ajustar la zona de corrección deseada
- Encienda el receptor con el botón de encendido/apagado
- Montar los electrodos en el receptor
- Coloque la lámpara de prueba en el receptor y recorra todo el circuito para asegurarse de que las reacciones están en orden y a la distancia deseada
- Colocar el dispositivo en el cuello del perro

Ahora el dispositivo está listo para usar y puedes empezar a entrenar 😊 Ver.

Artículo

Adiestramiento de perros

Cargando

- si la luz roja del receptor parpadea, el aparato necesita cargarse
- conectar el dispositivo al cargador
- el indicador luminoso se vuelve verde cuando está completamente cargado
- la carga tarda 1-2 horas

Adiestram

Consejo: Visite nuestro canal de YouTube para obtener consejos específicos sobre la instalación de una valla electrónica y el adiestramiento de su perro - www.Youtube.com/ElektroObojky.

Para obtener los mejores resultados con su sistema, siga estos consejos:

- Asegúrese siempre de que el collar funciona correctamente antes de ponérselo a su perro.
- Manténgase positivo y juguetón durante el entrenamiento.
- Nunca continúe el adiestramiento si el perro pierde el interés. Los siguientes pasos deberían ayudar a que el adiestramiento tenga éxito:

Paso 1 Entrenamiento con banderas

1. Apague el transmisor para que el perro no reciba ningún impulso.
2. Coloca el collar al perro.
3. Ponle una correa larga a tu perro. Juegue con su perro en una zona segura. No le permita entrar libremente en la zona de corrección con banderas.
4. Ponga a su perro delante de las banderas. Agáchese y agite la bandera. Di "boo" a la zona segura.

Paso 2 Primera corrección

1. Apague el transmisor para que el perro no reciba ningún impulso.
2. Coloca el collar al perro.
3. Ponle una correa larga a tu perro. Juegue con su perro en una zona segura. No le permita entrar libremente en la zona de corrección con banderas.
4. Ponga a su perro delante de las banderas. Si el perro intenta evitar las banderas, elógielo.
5. Repita esta operación en varios lugares de la valla.
6. No exceda de 3 pulsaciones al día ni de 7 pulsaciones a la semana. Sin embargo, depende mucho de la tolerancia al estrés de su perro. La mayoría de los perros sólo necesitan unas pocas pulsaciones en la fase de adiestramiento y la próxima vez responderán a la señal de advertencia.
7. Recompense al perro si evita las banderas aunque ya esté en la zona de corrección.
8. Juegue con su perro en una zona segura después del adiestramiento.

Paso 3 Con correa

1. Encienda el transmisor y juegue con su perro en la zona segura. Después de unos minutos, lance el juguete sobre la zona de la bandera.
2. Si el perro corre hacia la zona de corrección, espere a que reaccione sorprendido. A continuación, tire del perro hacia atrás. Elogie y recompense.
3. Repite la práctica con la sacudida de la bandera: "puaj".
4. Repita el ejercicio en varias ubicaciones de la valla.
5. Recompense al perro cuando evite las banderas.
6. Si el perro se niega a entrar en la zona del banderín al menos 20 veces, pase al siguiente paso.

Paso 4 Sin correa

1. Siga las instrucciones del paso 3, excepto para tensar la correa. Pero déjala puesta en el perro por si fuera necesario.
2. Si el perro entra en la zona de impulso, quítele el collar rápidamente. Llévelo de vuelta a una zona segura y vuelva a ponerle el collar. Repita el adiestramiento con las banderas "puaj".
3. Repita el ejercicio sin utilizar la correa hasta que el perro se niegue a entrar en la zona señalizada.

Mantenimiento

El sistema de valla apenas requiere mantenimiento. El collar a pilas es impermeable, pero no debe sumergirse en ningún líquido. Esto puede causar daños no cubiertos por la garantía. El transmisor debe protegerse contra el contacto con el agua. La caída de un rayo muy cerca puede causar daños, por lo que conviene desconectar el transmisor del cable. Pruebe el sistema aproximadamente una vez a la semana para verificar su correcto funcionamiento. Seguridad - Para garantizar el máximo efecto y seguridad para su perro,

Compruebe con frecuencia la colocación del collarín, su correcto apriete y la colocación de los electrodos. Compruebe la piel en la

El collar debe llevarse de forma continua durante más de 12 horas. Si es así, quítele el collar con la mayor frecuencia posible o consulte a su veterinario - El collar debe llevarse de forma continua durante más de 12 horas (ésta es una recomendación general para todos los collares, incluso los no eléctricos; si es necesario llevarlo durante más tiempo, compruebe la piel bajo el collar con la mayor frecuencia posible) - Lave el cuello del perro en la zona de los electrodos con la mayor frecuencia posible.

IMPORTANTE: ¡No sustituya el cable por otro de sección diferente!

Declaración de conformidad, garantía y servicio posgarantía

El aparato ha sido homologado para su uso en países de la UE y, por tanto, lleva la marca CE. Todos los La documentación está disponible en el sitio web del importador, previa solicitud al importador y en la tienda del importador. La dirección donde se puede encontrar la declaración de conformidad y las instrucciones actuales (pestaña de descarga): <https://www.elektro-objky.cz/elektronicke-ohradniky/patpet-f400>

Reservado el derecho a modificar los parámetros técnicos, las características y los errores de impresión. La garantía y las reparaciones posteriores a la garantía corren a cargo del importador:

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8,

Praga 101 00

Línea directa: 216 216 106 Correo electrónico: info@elektro-objky.cz