



Bedienungsanleitung

Petrainer PET616

Wichtige Sicherheitsinformationen

HINWEIS: DAS GERÄT IST NICHT FÜR AGGRESSIVE HUNDE GEEIGNET. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder zu aggressivem Verhalten neigt. Ein aggressiver Hund kann bei seinen Besitzern und anderen Personen schwere Verletzungen verursachen oder sogar zum Tod führen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Produkt bei Ihrem Hund verwenden können, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

HINWEIS: Hautreizung: Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Eine korrekte Halsbandbefestigung ist wichtig, da das lose Halsband eine inkonsistente Leistung verursachen kann. Ein zu langes Halsband oder ein schlechtes angezogenes Halsband können zu Hautirritationen führen. Dieses Halsband kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Hautnekrosen führen, die oft mit Verbrennungen verwechselt werden.

- Lassen Sie das Halsband nicht länger als 12 Stunden täglich am Hund angesetzt.
- Wenn möglich, entfernen Sie das Halsband alle ein oder zwei Stunden.
- Überprüfen Sie das Halsband wegen unsachgemäßer Ansetzung. Es ist in Ordnung, das überlappende Halsband zu schneiden.
- Setzen Sie die Leine niemals an das elektronische Halsband an, da dies zu einem übermäßigen Druck auf die Kontakte führen kann.
- Waschen Sie den Nackenbereich, an dem sich das Halsband regelmäßig befindet.
- Überwachen Sie das Hals des Hundes auf Anzeichen von Hautirritationen oder Ausschlag.
- Wenn es immer noch auftritt, entfernen Sie das Halsband und verwenden Sie es nicht, bis es verschwindet.
- Wenn die Probleme weiterhin bestehen, besuchen Sie Ihren Tierarzt.

Diese Schritte helfen Ihnen, Ihren Hund sicher und komfortabel zu halten. Millionen von Hunden sind komfortabel, Kontaktpunkte aus Edelstahl zu tragen. Manche Tiere reagieren empfindlicher

auf Kontaktdrücke. Sie werden feststellen, dass sich auch Ihr Haustier nach einiger Zeit an das elektrische Halsband gewöhnt hat. In diesem Fall können Sie einige der oben genannten Aktionen freigeben oder löschen. Es ist wichtig, den Halsbereich nach dem Tragen des Halsbandes jeden Tag im Auge zu behalten.

Vielen Dank für die Wahl iPets-Produkte! Sie und Ihr Hund verdienen die Gemeinschaft, die ermöglicht Ihnen, unvergessliche Momente und ein gemeinsames Verständnis zu erleben. Unser Ziel ist es, die Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, indem wir Ihnen Werkzeuge und Techniken für ein erfolgreiches Training zur Verfügung stellen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Bitte vor der ersten Verwendung aufladen.

Paketinhalt



Wie das Trainingssystem funktioniert

Petrainer Produkte sind zuverlässig, effektiv und komfortabel für große und kleine Hunde. Dieses System hilft Ihnen Training und Umgang mit Ihrem Hund ohne Leine in der Reichweite von bis zu 800 Metern. Es sendet sofort ein Signal vom Funkgerät, das den Empfänger am Halsband Ihres Hundes aktiviert. Der Hund wird unangenehme, aber sichere Stimulation erhalten. Mit der richtigen und konsequenten Anwendung dieses Produktes wird der Hund sein schlechtes Verhalten mit der Korrektur verbinden und wird bald sehr gut ausgebildet sein. Dieses Modell bietet einstellbare Stimmulationsstufen und mehr Stimmulationstypen, mit denen Sie auf verschiedene Verhaltensweisen von Hunden reagieren können, ohne übermäßige Stimuli oder Missbrauch zu riskieren.

Funktionen

- Wiederaufladbares Funkgerät und Empfänger
- Wasserdichtes Funkgerät und Empfänger
- 0-99 Vibrationsstufen
- 0-99 Impulsstufen
- Einfache Verwendung, einstellbare Möglichkeit von Stufen
- Nahtlose Auswahl des Empfängeres
- Einfaches, aufgeraut und ergonomisches Form
- Clip auf Gürtel

- Schnelle und einfache Kopplung
- Reichweite bis zu 800 Meter
- Möglichkeit bis zu 3 Hunde gleichzeitig zu überwachen
- Drahtlose Ein- / Ausschalten
- 3 Mode: Ton, Vibration, Impuls
- Umstellbarer Halsbandgürtel für jeden Hund

Das Funkgerät



Erläuterungen

- **Antenne:** Es überträgt Signal aus Funkgerät zum Empfänger
- **Licht Indikator:** Bei Drücken die Tasten beleuchtet grün
- **Intensitätsauswahl:** Drehen Sie das Rad um die Stufe einzustellen
- **Kanaltaste:** Drücken Sie für Auswahl des Empfängers
- **Kurzer Impuls:** Sendet momentaner el. Impuls zu Empfänger
- **Langer kontinuierlicher Impuls:** Sendet kontinuierlicher el. Impuls
- **Tontaste:** Sendet Warnungston zu Empfänger
- **Vibrationstaste:** Sendet Vibrationswarnung zu Empfänger
- **Wiederaufladbarer Funkgerätanschluss:** Es dient um Funkgerät aufzuladen
- **Gürtel-Clip:** Es ermöglicht das Funkgerät auf dem Clip anzusetzen
- **Gummikappe:** Es schützt Ladegerätanschluss
- **LCD anzeigen:** Es zeigt Batteriestatus, Intensitätsstufe und ausgewählter Empfänger
- **Power Taste:** Taste für Ein/Ausschalten des Halsbandes

Empfänger



- **Kontakte:** Kontakt Punkte bedecken Metallschrauben welche führen das elektrische Impuls
- **Ladegerät Empfänger:** Ladet die Batterie auf
- **Gummikappe:** Schützt Port des Ladegerätes vor Schmutz
- **Power-Taste:** Ein und ausschaltet den Empfänger und beginnt Kopplung wenn gedrückt
- **Leuchtanzeige: Sehen Sie unten**

- (A) Das Licht leuchtet rot während Aufladen und schaltet sich auf grün, wenn der Empfänger voll geladen ist
- (B) In Standby-Modus blinkt das Licht grün
- (C) An Drücken Knöpfe für Senden Impuls wird verursachen das mit Licht leuchtet auf grün
- (D) An aus Empfänger leuchtet auf Licht rot

Erste Schritte

Schritt 1 - Vorbereitung des Funkgerätes und Empfängers

Empfänger

1. Aufdecken Sie die Ladeverbindung auf dem Empfänger und nehmen Sie die Gummikappe ab
2. Stecken Sie das Kabel in die Ladeverbindung des Empfängers
3. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose
4. Licht leuchtet rot während Aufladen
5. Licht leuchtet grün, wenn Aufladen fertig ist
6. Ansetzen Sie die Gummikappe zurück

Hinweis: Laden Sie das Funkgerät/ der Empfänger vor der ersten Verwendung vollständig auf



Funkgerät ein- oder ausschalten

Das Funkgerät schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht aktiv ist. Drücken Sie beliebige Taste um es einzuschalten.

Schritt 2 - Vorbereiten des Empfängers

Ein- und Ausschalten des Empfängers

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Empfänger ein- / auszuschalten:

Möglichkeit 1:

Wenn der Empfänger ausgeschaltet ist, halten Sie die Power-Taste auf Funkgerät gedrückt, ein grünes Licht zeigt an, und der Empfänger schaltet sich ein.

Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, halten Sie die Power-Taste auf Funkgerät gedrückt, ein oranges Licht zeigt an, und der Empfänger schaltet sich aus.

Möglichkeit 2:

Drücken Sie den Power-Taste am Empfänger, um das Gerät einzuschalten, das grüne Licht leuchtet auf. Zum Ausschalten drücken Sie die Power-Taste wieder und das orange Licht leuchtet auf.

Das Empfangsgerät verfügt auch über eine automatische Ausschaltensfunktion. Wenn der Empfänger lange Zeit kein Signal vom Funkgerät bekommt, schaltet er sich automatisch ab. Für Einschalten sehen Sie oben.

Schritt 3 - Koppeln Sie das Funkgerät und der Empfänger

1. Halten Sie die Power-Taste gedrückt während Empfänger eingeschaltet ist. Das grüne Licht sollte blinken.
2. Der Empfänger macht ein Piepton und die Leuchtanzeige blinkt grün
3. Drücken Sie eine beliebige Taste an Ihrem Funkgerät, um die Kopplung zu beenden.

Schritt 4 - Testen des Trainingssystems

Die Testmethode hilft Ihnen festzustellen, ob das Trainingssystem ordnungsgemäß funktioniert. Bitte stellen Sie sicher, dass der Kupplung-Prozess von Funkgerät und Empfänger erfolgreich ist, bevor Sie mit dem Testen der System-Funktionalität fortfahren.



Statische Impuls testen.

1. Platzieren Sie das Test-Entladungslampe zu Kontakt Punkte am Empfänger
2. Schalten Sie das Funkgerät ein und stellen Sie die Intensität auf 8 ein.
3. Wählen Sie den ausgewählten Empfänger am Wahlschalter des Empfängers
4. Drücken Sie eine der statischen Impulstasten am Funkgerät und die Test-Entladungslampe wird orange leuchten, was bedeutet, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Hinweis: Wenn Sie wollen das Gerät auf sich selbst testen, stellen Sie sicher, dass Ihren Finger berühren beide Kontakt Punkte. Ansonsten werden Sie keine Stimulation fühlen.

Vibrationsfunktion testen

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und stellen Sie die Intensität auf 8.

2. Wählen Sie den richtigen Empfänger an Ihrem Funkgerät.
3. Drücken Sie die Vibrationstaste am Funkgerät, der Empfänger sollte sofort reagieren.

Testen Sie die Tonfunktion

1. Einschalten das Funkgerät und stellen Sie die Intensitätsstufe auf 8.
2. Wählen Sie den richtigen Empfänger auf Ihren Sender aus.
3. Drücken Sie die Ton-Taste am Funkgerät, der Empfänger sollte mit Ton Warnung reagieren.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät wurde für den Einsatz in den EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs auf Anfrage beim Importeur und beim Importeur erhältlich.

Adresse, zu der Sie die Konformitätserklärung finden können unter www.elektro-halsbänder.de

Änderungen der technischen Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Service-Center und Vertrieb

www.elektro-halsbänder.de

Sedmidomky 459/8 101 00 Praha

+420 216 216 106

info@elektro-objky.cz