

Patpet T400

Használati utasítás



Biztonsági figyelmeztetés

<p>Pozor</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Ez a termék minden méretű kutya számára alkalmas (7 kg-tól 40 kg-ig).2. Ne használja a készüléket olyan embereken3. Kérjük, kapcsolja ki vagy vegye ki a készüléket, mielőtt a kutyájával játszana.4. Ne hagyja a készüléket a kutya nyakán napi 8 óránál hosszabb ideig!
<p>Figyelem</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel2. Mindig tartsa távol a készüléket és a spray-ket tűztől és hőforrásoktól (tűzhely, mikrohullámú sütő stb.)3. Soha ne próbálja saját maga kinyitni/szétzerelni a készüléket.4. Használatkor mindig kövesse az utasításokat.

A készülék leírása



- 1** "Bekapcsológomb"
Kapcsolja be/ki a készüléket, váltson automatikus és kézi üzemmód között
- 2** "ADJUST" gomb - a permetezés mennyiségének beállítása, párosítás a távirányítóval vagy az aktuális párosítás megszakítása.
- 3** LED 1 jelzőlámpa
- 4** LED 2 jelzőlámpa
- 5** Permetező sugár helyett szóróféj
- 6** Kitöltő lyuk
A lyuk a permet leengedéséhez
- 7** Töltés,
csatlakoztassa az USB-kábelt a töltéshez
- 8** Mikrofon
Érzékeli a kutya ugatását
- 9** CH gomb
Váltás az A és B nyakörvek között
- 10 11** Hang gomb
hangjelzés
- 12 13** Spray gomb
Spray korrekció
- 14** Távirányító lámpa
Nyomja meg a CH gombot a csatorna kiválasztásához
piros fény (A vevőnél) vagy
zöld fény csatorna (B vevőhöz)

LED jelzőfény

A készüléken 2 db LED jelzőfény található, amelyek a különböző működési állapotokat jelzik. A részletekért lásd az alábbi táblázatot:

Állapot	LED1/2	Fény	Villogó üzemmód
Be ki	LED 1	Zöld	3 másodpercenként
Tovább	LED 1	Zöld	7 másodpercenként
Alacsony akkumulátor	LED 1	Piros	folyamatosan
Töltés	LED 1	Piros Zöld	Piros fény töltés közben zöld teljesen feltöltve
Párosítás	LED -ek 2	Kék	párosítás
Spray térfogat	LED -ek 2	Kék narancs	kék a nagy hangerőhöz, sárga a kis hangerőhöz
Alacsony permetezés	LED -ek 2	Kék narancs	2 másodpercenként



Kezdjük



A vevő bekapcsolása

Tartsa lenyomva a POWER gombot több mint 3 másodpercig, amíg a LED 1 zölden villogni nem kezd, és hangjelzést nem hall

Vezetői tesztelés

Amikor a nyakörv be van kapcsolva, próbálja ki a távirányítót: magas/alacsony hangjelzés és magas/közepes permetezési hangerő



Automatikus üzemmód aktiválása

Nyomja meg gyorsan háromszor a bekapcsológombot, és a 2. LED kéken és pirosan villog. A nyakörv most automata üzemmódban van.

Amikor az érzékelő ugatást észlel, a nyakörv automatikusan permetezni kezd.



Spray korrekció

Amikor a készülék automatikus üzemmódban van, nyomja meg az ADJUST gombot.

Ha a LED 2 kéken villog, nagy intenzitás van beállítva, ha a LED 2 narancssárgán villog, alacsony intenzitás beállítás



A távadó vezérlésének aktiválása

Nyomja meg gyorsan háromszor a bekapcsológombot, és kétszer hallani fog egy hangot. A nyakörv most visszakérült a távirányítóhoz.



A vevő kikapcsolása

Tartsa lenyomva a POWER gombot több mint 3 másodpercig, amíg az 1. LED 3-szor fel nem villan. A készülék ki van kapcsolva.



7

Vevő párosítás

1. lépés: Szüntesse meg a vevő és a vezérlő párosítását:

Tartsa lenyomva a POWER gombot több mint 10 másodpercig, amíg sípolást nem hall - a vevő nincs párosítva

2. lépés: A vevő párosítása

Nyomja meg a POWER gombot az első nyakörvön 3-szor egymás után, amíg sípolást nem hall

Nyomja meg a CH gombot az adón, és válassza ki a párosítási csatornát (piros/zöld).

Ha párosítani szeretné a zöld csatornát a vevővel

1, nyomja meg a "CH" gombot, amíg a távirányítón a LED ki nem gyullad vezérlők nem zöldek. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva gombot, amíg a 2. LED kéken nem villog

Nyomja meg az összes jelzőgombot, és permetezze be távirányító a működés teszteléséhez.

Várjon több mint 30 másodpercet a beállításra mentett.

3. lépés: A második nyakörv párosítása:

Nyomja meg a CH gombot az adón, és kapcsoljon át Piros folyosó. Kapcsolja be a második gallért.

Nyomja meg gyorsan háromszor a POWER gombot, amíg nem fog sípolni. Ezután nyomja meg az ADJUST gombot, amíg a LED 2 kéken villogni nem kezd.

Tesztelje a vevő összes funkcióját.



Funkció

- **Hatótávolság 80 m**
A rugalmas és kompakt távirányító akár 80 méteres hatótávolsággal rendelkezik
- **Nincs véletlen kioldás A nyakörv a legnagyobb érzékenységgű mikrofonnal van felszerelve, és nem permetez véletlenül.**
- **Vízálló**
A vevő esővédővel rendelkezik, így rossz időben is használhatja
- **Szabályozási lehetőség**
Váltás két üzemmód között: távirányító és automata üzemmód A távirányító kiválóan alkalmas kültéri edzésekhöz edzőgallérként.
Az automata üzemmód beltéri használatra ugatásgátló nyakörvként kapcsolható be
- **Legfeljebb 2 kutyához használható**
A távirányítóval 2 nyakörv vezérelhető, valamint A és B kutya között lehet váltani.
- **Hangos értesítés**
Hangos értesítés a parancs hangsúlyozására
- **A spray kényelmes utántöltése**
Permetező folyadék: a spray teljesen CFC-mentes és természetes illóolajat tartalmaz. Ez egy akkreditált ökológiai termék, biztonságos emberek és kutyák számára.
Nagy kapacitás: a nyakörv nagyobb kapacitással rendelkezik, mint bármely más termék a piacon.
Egyetlen utántöltés akár 44 permetezésre is elegendő
- **Töltés**
A nyakörv beépített lítium akkumulátorral rendelkezik, amely több mint 1000-szer újratölthető


Típusok felhasználók számára



Ha a vevőegység 5 percig nem kap semmilyen távirányító jelet , automatikusan alvó üzemmódba kapcsol . Az újraindításhoz tartsa lenyomva 3 másodpercig a spray gombot vagy a csengő gombot a távirányítón .

Utántöltő spray

A 2. LED kéken villog, ha a permetezési mennyiség alacsony



A folyadék hozzáadása előtt kapcsolja ki a készüléket. Csatlakoztassa a szórófejet

vízszintesen a permet leengedéséhez szükséges nyíláshoz, és nyomja meg 10 másodpercig



A gallér felhelyezése

A nyakörv megfelelő rögzítése kulcsfontosságú a készülék megfelelő működéséhez

Helyezze fel a nyakörvet, és győződjön meg arról, hogy egy ujját be tudja illeszteni a nyakörv és a kutya nyaka közé, majd állítsa a permetező fúvókát középre (közvetlenül a kutya orra alá).

Megjegyzés: Ha kutyájának hosszú a szőrzete, használat előtt le kell nyírni a permet hatékony permetezése érdekében



Műszaki adatok

Töltő: USB töltő mobiltelefonhoz vagy Charge Pal

Lítium akkumulátor: DC3.7V Üzemi

teljesítmény: DC3.1V-4.2V Készenléti

áram: 240uA Permetezési áram:

10-25mA

Távirányító akkumulátora: 12V 27A modell



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu