

# ELEKTRONISCHER ZAUN

## PATPET F400

### Benutzerhandbuch



# Grundlegende Merkmale

- einstellbare Korrektur in 100 Stufen
- wiederaufladbarer und wasserabweisender Empfänger
- Elektrodenabdeckungen für Hunde mit empfindlicher Haut
- reflektierendes Halsband
- unbegrenzte Anzahl von Empfängern pro Basis

## Geräte-Test

**Testen Sie das Gerät immer ordnungsgemäß, bevor Sie es am Hals Ihres Hundes befestigen!**

- lädt den Empfänger
- Erstellen Sie eine 2m-Testschaltung
- Schalten Sie den Empfänger mit der On/Off-Taste ein
- stellen Sie die Zone ein (ca. 10cm)
- Befestigen Sie die Testdiode an den Elektroden
- Nähern Sie sich mit dem Empfänger langsam dem Draht
- der Empfänger piept und sendet dann einen Korrekturimpuls - die Glühbirne auf der Testdiode leuchtet auf

### Zoneneinstellungen

- Verlegen Sie den Draht um das Grundstück und legen Sie die Korrekturzone fest:

(Die Tabelle ist nur indikativ, sie hängt von der Art der Installation und der Länge des Kabels ab)

larger the number of offline distance, 100 Level distance of about 6 meters.

Transmitter Signal Level	Remote Control Distance
10	0.5M
20	1.0M
30	1.5M
40	2.0M
50	3.0M
60	4.0M
70	4.5M
80	5.0M
90	5.5M
100	6.0M

## **Prinzip der Arbeitsweise**

- betritt der Hund die Korrekturzone, beginnt der Empfänger zu piepen
- wenn er nicht weitergeht und die Korrekturzone verlässt, hört das Gerät auf zu piepen
- wenn der Empfänger länger als 5 Minuten nicht aktiviert wird, geht das Gerät in den Standby-Modus
- geht der Hund weiter durch den Korrekturbereich, wird eine Korrektur durch einen elektrostatischen Impuls gesendet, der sich allmählich erhöht

## **Los geht's**

- Schalten Sie die Basis mit der POWER-Taste ein
- Stecken Sie das Kabel in die Basis und installieren Sie den gewünschten Stromkreis (das Kabel muss einen geschlossenen Stromkreis bilden!)
- Stellen Sie mit den Tasten + und - die gewünschte Korrekturzone ein
- Schalten Sie den Empfänger mit der On/Off-Taste ein
- Befestigen Sie die Elektroden am Empfänger
- Setzen Sie das Teströhrchen auf den Empfänger und gehen Sie den gesamten Kreislauf ab, um sicherzustellen, dass die Reaktionen in Ordnung sind und den gewünschten Abstand haben.
- Befestigen Sie das Gerät am Hals des Hundes

Jetzt ist das Gerät einsatzbereit und Sie können mit dem Training beginnen ☺

See. Artikel

**Hundetraining**

## **Aufladen**

- Wenn das rote Licht am Empfänger blinkt, muss das Gerät aufgeladen werden.
- Schließen Sie das Gerät an das Ladegerät an.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte grün.
- Der Ladevorgang dauert 1-2 Stunden.

# Hundeausbildung

Tipp: Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für spezielle Tipps zur Installation eines elektronischen Zauns und zur Erziehung Ihres Hundes - [www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky).

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Ihrem System, wenn Sie diese Tipps befolgen:

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Halsband richtig funktioniert, bevor Sie es Ihrem Hund anlegen.
- Bleiben Sie während des Trainings positiv und spielerisch.
- Setzen Sie das Training nie fort, wenn der Hund das Interesse verliert. Die folgenden Schritte sollen zum Erfolg des Trainings beitragen:

## **Schritt 1 Training mit Flaggen**

1. Schalten Sie den Sender aus, damit der Hund keine Impulse erhält.
2. Legen Sie dem Hund das Halsband an.
3. Legen Sie dem Hund eine lange Leine an. Spielen Sie mit dem Hund in einem sicheren Bereich. Lassen Sie ihn den Korrekturbereich mit den Fahnen nicht frei betreten.
4. laufen Sie mit dem Hund vor den Fahnen. Bücken Sie sich und schwenken Sie die Fahne. Sagen Sie auch in der sicheren Zone "pfui".

## **Schritt 2 Erste Korrektur**

1. Schalten Sie den Sender aus, damit der Hund keine Impulse erhält.
2. Legen Sie dem Hund das Halsband an.
3. Legen Sie dem Hund eine lange Leine an. Spielen Sie mit dem Hund in einem sicheren Bereich. Lassen Sie ihn den Korrekturbereich mit den Fahnen nicht frei betreten.
4. laufen Sie mit Ihrem Hund vor den Fahnen. Wenn der Hund versucht, die Fahnen zu umgehen, loben Sie ihn.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang an mehreren Stellen im Gehege.
6. Überschreiten Sie nicht die Zahl von 3 Impulsen pro Tag und 7 Impulsen pro Woche. Dies hängt jedoch sehr stark von der Stresstoleranz Ihres Hundes ab. Die meisten Hunde brauchen in der Trainingsphase nur wenige Impulse und reagieren beim nächsten Mal auf das Warnsignal.
7. Belohnen Sie den Hund, wenn er die Flaggen vermeidet, auch wenn er sich bereits in der Korrekturzone befindet.
8. Spielen Sie nach dem Training mit dem Hund in einer sicheren Zone.

## **Schritt 3 Mit Leine**

1. schalten Sie den Sender ein und spielen Sie mit Ihrem Hund in einer sicheren Zone. Werfen Sie das Spielzeug nach ein paar Minuten über den Flaggenbereich.
2. Wenn der Hund in den Korrekturbereich läuft, warten Sie auf eine überraschte Reaktion. Ziehen Sie den Hund dann zurück. Loben und belohnen Sie den Hund.
3. Wiederholen Sie das Training mit dem Fahenschwenker - "pfui".
4. Wiederholen Sie die Übung an mehreren Zaunstandorten.
5. Belohnen Sie den Hund, wenn er die Fahnen meidet.
6. Wenn der Hund sich mindestens 20 Mal weigert, den Flaggenbereich zu betreten, gehen Sie zum nächsten Schritt über.

## **Schritt 4 Ohne Leine**

1. Befolgen Sie die Anweisungen in Schritt 3, außer dass Sie die Leine festziehen. Lassen Sie sie jedoch am Hund, falls sie benötigt wird.
2. Wenn der Hund den Impulsbereich betritt, nehmen Sie das Halsband schnell ab. Bringen Sie ihn zurück in einen sicheren Bereich und legen Sie ihm das Halsband wieder an. Wiederholen Sie das Training mit den Flaggen - "pfui".
3. Wiederholen Sie die Übung ohne Leine, bis der Hund sich weigert, den markierten Bereich zu betreten.

# Wartung des Systems

Das Zaunsystem erfordert fast keine Wartung. Das batteriebetriebene Halsband ist wasserdicht, sollte aber nicht in Flüssigkeiten getaucht werden. Dies kann zu Schäden führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Der Sender muss vor dem Kontakt mit Wasser geschützt werden. Ein Blitzeinschlag aus nächster Nähe kann Schäden verursachen, weshalb der Sender vom Kabel getrennt werden sollte. Testen Sie das System etwa einmal pro Woche, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu überprüfen. Sicherheit - Um eine maximale Wirkung und Sicherheit für Ihren Hund zu gewährleisten, überprüfen Sie regelmäßig die Platzierung des Halsbandes, den korrekten Sitz und die Platzierung der Elektroden. Prüfen Sie die Haut an den Elektrodenstellen auf Ausschlag oder Reizung. Sollte dies der Fall sein, nehmen Sie das Halsband so oft wie möglich ab oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt - Das Halsband sollte länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht-elektrische Halsbänder; sollte es länger getragen werden müssen, überprüfen Sie die Haut unter dem Halsband so oft wie möglich) - Waschen Sie den Hals Ihres Hundes an der Elektrodenstelle so oft wie nötig.

WICHTIG: Ersetzen Sie das Kabel nicht durch ein Kabel mit einem anderen Querschnitt!

## Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)