

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KD661

A vezeték nélküli kisállat kerítésrendszer biztosítja, hogy kutyája biztonságban maradjon az udvaron.

Használati utasítások

A vezeték nélküli kerítés a valaha volt legbiztonságosabb és legegyszerűbb állattartási forma. Az Instant Fence ugyanazon az elven működik, mint az elektronikus drótkerítés, mégis teljesen vezeték nélküli. Ez a vezeték nélküli kerítés pillanatok alatt felállítható.

A vezeték nélküli kerítés állandó rádiójelet használ az "otthoni zóna" létrehozásához.

A kutyája által viselt vevő nyakörv veszi fel a jelet. Ha kutyája elhagyja a "biztonsági zónát", ami nagyon ritka, ha megfelelően kiképzik, a kutya figyelmeztető hangot fog hallani, amelyet egy enyhe statikus korrekció követ, ami megriasztja kutyáját, de teljesen biztonságos és humánus. Egy kis kiképzéssel, ami egyszerű és gyors, kedvence megtanulja a határait, és biztonságban maradhat otthon. Az udvar határának beállítása mindössze néhány percnyi beállítást igényel az adón.

Vezeték nélküli kerítés funkció

- Teljesen vezeték nélküli rendszer
- A jelmező egy kör alakú határ
- Kör alakú jelterület az alap közepén és a távirányító hatótávolságán alapulva a vezérlő legfeljebb 500 méter
- Korlátlan számú háziállattal használható
- Vízálló vevő
- Akkumulátor állapotjelző lámpa
- Védelem a hamis jelzések ellen

A csomag tartalmaz

- Alap
- Vevő
- Nyakörv
- Töltő adapter
- Elektródák
- Tesztlámpa
- Zászlók

Figyelmeztetés:

Javasoljuk, hogy zivatar idején válassza le az adót és a kerítés vezetékét.

Vevő beállításai

Mielőtt első alkalommal használná az újratölthető és vízálló vevőegységet, kérjük, legalább 4 órán keresztül töltsse. Kapcsolja be a vevőkészülék főkapcsolóját, és a piros LED kigyullad. Ha a jelzőfény pirosan villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült, és újra kell tölteni.

Figyelmeztetés:

NE helyezze a nyakörvet a kutyájára, amíg a kerítésrendszert nem tesztelték és a jelmezőt be nem állítják.

További adók vásárlásával növelheti vezeték nélküli kerítésének lefedettségét.

A vezeték nélküli kutyakerítés hatótávolsága két vagy több adó használatával növelhető.

Ez metsző köröket hoz létre, és törli a jelet ott, ahol a körök metszik egymást. Ez lehetővé teszi, hogy kedvence hozzáférjen az egész területhez. Egy további adó legfeljebb 5 méter széles és legfeljebb méter hosszú határt hozna létre.

A vevő automatikusan kikapcsol, ha 2-3 percnél hosszabb ideig nem használja, hogy kímélje az akkumulátort. A rádióerősítő lemerült akkumulátorának piros jelzőfénye másodpercenként felvillan, és hangjelzés hallható.

Az adó és a vevő párosítása

A vevő és az adó párosításához győződjön meg arról, hogy az adó párosítási állapotban van, és a vevő be van kapcsolva, majd röviden nyomja meg többször az ON/OFF gombot az adón, amíg az 1dp meg nem jelenik a kijelzőn – ha a vevő tápellátás LED-je kékre vált. egy rövid Bi hangjelzéssel azt jelenti, hogy a párosítás sikeres volt. Ha az adó ki van kapcsolva, vagy nem csatlakozik a hálózathoz, a vevő nem lép párosítási állapotba.

Hogyan működik a vezeték nélküli kerítés:

Vezeték nélküli kerítés, amely a mai napig a legbiztonságosabb és legegyszerűbb formát kínálja az állatok térben tartásának. Ha kedvence megközelíti a jelzési terület határát, figyelmeztető hangjelzés hallható. Ha kutyája nem tér vissza, statikus impulzust kap, amely fokozatosan növekszik. A kisállat nyakörv egy biztonsági funkcióval van felszerelve, amely leállítja a statikus korrekciót, ha kutyája több mint 30 másodpercig a határon kívül marad. Egy kis egyszerű képzéssel a kutyája gyorsan megtanulja, hogy hol mozoghat. A vezeték nélküli kerítés felállítása csak néhány percet vesz igénybe. Az adó bármely szabványos 110 V-os aljzathoz csatlakoztatható. Mivel a jel megbízhatóan továbbítódik a falakon és egyéb akadályokon. Bármilyen kényelmes és diszkrét helyen elhelyezhető, általában garázsban vagy szekrényben. Miután felállította a vezeték nélküli kerítést, beállíthatja a tartományt kutyájának és ingatlanának megfelelően. A kutya kiképzése gyors és egyszerű. Miután beállította a kívánt távolságjelet, jelölje meg a határt úgy, hogy a jel szélére helyezi a képzési zászlókat. További vevőkészülékek vásárlásával korlátlan számú háziállatot helyezhet el a vezeték nélküli azonnali kerítésen.

Értesítés

Kérjük, az első használat előtt olvassa el a használati utasítást. A legjobb eredmény érdekében kövesse az alábbi fontos szabályokat:

- Az elektronikus nyakörv csak kutyák számára készült. - A lemerült elem szaggatott működést okozhat.
- NE használja a terméket, ha gyanítja, hogy lemerült az elem - Hagyja kutyáját hozzászoktatni a nyakörvhöz, mielőtt elkezdi az edzést.
- NE hagyja a nyakörvet a kutyán napi 10 óránál tovább - SOHA ne végezze el a beállítási eljárásokat, amíg a kutya a nyakörvet viseli - Az elektronikus nyakörvet csak a kutyatulajdonos szoros felügyelete mellett szabad használni - TARTSA KI GYERMEKEK ELÉRHETŐSÉGE

Fontos

Legyen tudatában annak, hogy mivel az egyes kutyák egyedi temperamentummal rendelkeznek, nem lehet tudni, hogyan reagál a kutyája, ha megismertetik ezzel a termékkel. Kutyája biztonsága érdekében a kezdeti képzést hosszú pórázon kell végezni, hogy a helyzetet kézben tartsuk. Arra is ügyeljen, hogy egy agresszív állat a gazdája ellen fordulhat impulzus után. Ezért, ha úgy érzi, hogy kutyája agresszív viselkedést mutat és/vagy korábban agresszív viselkedést mutatott, konzultáljon egy minősített állattenyésztővel a termék használata előtt.

Értesítés

- Soha ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 10 óránál tovább. Ha a nyakörvet hosszú ideig a kutyán hagyja, bőrirritációt okozhat. Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát, hogy nem irritált-e.

- Győződjön meg arról, hogy mindkét elektróda hozzáér a kutya bőréhez. Szükség esetén egy kis szőrtelenítés vagy ritkítás javítja az elektródák bőrrel való érintkezését. Rendszeresen ellenőrizze az elektródák feszességét, nehogy elveszítse a vevőt, vagy ne húzza túlságosan a kutya nyakába -

Helyezze a nyakörvet a kutya nyakára úgy, hogy a vevő az álla alatt legyen. A gallérnak viszonylag szorosnak kell lennie, hogy az elektródák érintkezzenek a bőrrel anélkül, hogy korlátoznák a légzést. Csak az egyik ujját csúsztassa a nyakörv pántja alá a kutya tarkóján. Mindig győződjön meg arról, hogy a nyakörv megfelelően működik, mielőtt felveszi a kutyát. - Amikor a kutya viseli a nyakörvet, távolítsa el a többi fém nyakörvet. A kutya fém nyakörve akadályozhatja a megfelelő működését

Karbantartás

A vezeték nélküli kerítés nagyon kevés karbantartást igényel. Az akkumulátor nyakörvének vevőkészüléke vízálló, de nem merülhet el. Ennek oka a gyártói garancia által nem fedezett kár okozása. A távadó nem vízálló, és védeni kell az időjárás viszontagságaitól. A közeli fény károsíthatja a készüléket. Húzza ki az adót és húzza ki a vezetékeket zivatar idején. Ne kísérelje meg szétszerelni vagy megjavítani a rendszer alkatrészeit, mert ez érvényteleníti a gyártó garanciáját. Hetente egyszer tesztelje a rendszert, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a nyakörv vevő megfelelően működik. A rendszertesztelés azt is ellenőrzi, hogy a mezőszélesség-beállítások helyesek-e.

Az impulzus teszteléséhez csatlakoztassa a mellékelt tesztkörte a vevő elektródáihoz, miután a vevő a jelmezőben van, hallgassa meg a figyelmeztető hangot, és a tesztkörte lévő fény világít.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu