



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

REEDOG DT-4200



Funkcie:

- 1) Nabíjacie – vysielacia aj prijímač (možnosť nabíjať obe časti zároveň)
- 2) Krátkodobý ponoriteľný na 30 minút do 1m
- 3) Nastaviteľná úroveň el. výboje (rozsah 1–99)
- 4) Výber z 3 mód – zvuk, vibrácie a el. výboj
- 5) Možnosť rozšírenia až pre 2 psov (po zakúpení ďalšieho prijímača)
- 6) Možnosť vypnúť vysielaciu aj prijímaciu v rámci úspory batérie
- 7) Dosah 2000m
- 8) LED svetlo prijímača s viditeľnosťou v noci 200-300 m

Tipy:

- 1) Pred prvým použitím zariadenie plne nabite a vyskúšajte funkčnosť obojku
- 2) Výcvik začínajte vždy na najnižšej úrovni korekcie a vždy sledujte chovanie Vášho psa
- 3) Pred použitím el. výboje skúste najprv psa upozorniť pomocou zvuku alebo vibrácií
- 4) Vždy požadujte vykonanie iba jedného povelu, aby pes nebol zmätený. Vo výcviku buďte dôsledný a trpezlivý zároveň
- 5) Prezerajte si psu kožu na krku, či sa nedošlo k podráždeniu



Zapnutie a párovanie:

- 1) Na prijímači podržte zapínacie tlačidlo, kým nepočujete 2x pípnutie. Ak bliká zelená kontrolka rýchlo, prijímač treba spárovať. Ak bliká pomaly, je spárovaný s vysielacom
- 2) Podržte zapínacie tlačidlo na vysielacom, kým sa displej nerozsvieti
- 3) Prepínačom pre voľbu psa zvolte, na aký kanál chcete prijímač napárovať
- 4) Stlačte a podržte súčasne tlačidlo pre vibrácie a svetlo, kým sa na displeji nezobrazí písmeno "P" a priložte vysielaciu k prijímači
- 5) Počujete 5x pípnutie a zelená kontrolka na prijímači bude blikáť 1x za 4-5 sekúnd
- 6) Uvoľnite tlačidlá na vysielacom a otestujte všetky funkcie
- 7) Ak prijímač reaguje, úspešne ste spárovali zariadenia

Zrušenie párovania:

- 1) Zapnite prijímač podržaním zapínacieho tlačidla, kým nepočujete 2x pípnutie. Zelená LED kontrolka bude blikáť 1x za 5 sekúnd
- 2) Zapnite vysielaciu podržaním zapínacieho tlačidla, kým sa displej nerozsvieti
- 3) Stlačte a podržte súčasne tlačidlo zvuk a svetlo, kým sa na displeji nezobrazí písmeno "U" a priložte vysielaciu k prijímači
- 4) Počujete 5x pípnutie a zelená kontrolka LED bude blikáť rýchlo.
- 5) Uvoľnite tlačidlá vysielacky, teraz je prijímač odpárovaný

Nabíjanie:

- 1) Ak na prijímači svieti červená kontrolka, je potrebné ho nabiť
- 2) Pripojte nabíjací kábel do otvoru pre nabíjanie prijímača
- 3) Nabíjanie trvá cca 2 hodiny
- 4) Pri plnom dobití sa rozsvieti na prijímači zelená kontrolka
- 5) Ak svieti červená kontrolka na vysielacom, je potrebné ho nabiť
- 6) Pripojte nabíjací kábel do otvoru pre nabíjanie v spodnej časti vysielacky
- 7) Pri plnom dobití sa rozsvieti zelená kontrolka

Testovanie zariadenia:

- 1) Zapnite prijímač
- 2) Priložte na elektródy plastovú skúšobnú výbojku tak, aby sa elektródy dotýkali drôtku vo výbojke
- 3) Zvoľte na vysielacom korekciu impulzom (nesmie byť nastavená na hodnotu 0!)
- 4) Žiarovka vo výbojke sa rozsvieti – elektrostatické impulzy sú funkčné

Bezpečnosť:

Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti Vášho psa, kontrolujte umiestnenie obojku, jeho dostatočné utiahnutie a správne umiestnenie elektród. Kontrolujte tiež kožu v miestach dotyku elektród, či sa tam nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade obojek nasadzujte na kratšie časové úseky, poprípade sa poraďte so svojim veterinárom.

Obojek by nemal byť nosený nepretržite dlhšie než 12 hodín (jedná sa o obecné odporúčanie na všetky obojky, aj neelektrické) a používaný na psov mladších 6 mesiacov

Nefunkčnosť zariadenia:

Zdá sa, že obojek nepracuje správne:

- uistite sa, že je vysielacia aj prijímač plne nabitý
- podľa inštrukcii prijímač spárujte s vysielacťou
- uistite sa, že nie je intenzita korekcie na nulovej hodnote
- uistite sa, že máte na vysielacke zvolený správny kanál (A alebo B)
- spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyskúšajte zariadenie znovu

Prijímač alebo vysielacia sa nenabíja:

- uistite sa, že máte správne zapojené konektory do siete a zariadenia
- otestujte obe zariadenia, či nie je záhada v nabíjačke alebo sieti

Môj pes nereaguje na korekcie:

- otestujte prijímač podľa inštrukcii vyššie
- uistite sa, že sa elektródy dotýkajú kože
- zvýšte intenzitu korekcie

Prehlásenie o shode, záručný a pozáručný servis

Prístroj bol schválený pre použitie v území EU a je preto opatrený značkou CE. Všetky potrebné informácie sú k dispozícii na našich webovej stránke: www.elektricke-objky.sk

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
101 00 Praha 10
Sedmidomky 459/8
Tel: +421 322 601 057
Email: info@elektricke-objky.sk