



PANOU SOLAR GOODLIFE
pentru Dog Silencer® sau Dog Silencer® MAX



panoului solar Inclus în pachetul dvs.



Piese incluse

1. Panou solar
2. Braț alternativ cu piulițe de 10 mm
3. Piuliță de blocare metalică cu șaibă de cauciuc
4. Bază circulară cu găuri de montare
5. Șuruburi de montare și ancore din plastic
6. Cureauă din nailon cu cataramă
7. Cablu DC de 10 picioare: Panou solar către unitate
8. Cablu adaptor de perete AC: Panou solar la perete

Important! Încărcați panoul solar în interior timp de cel puțin **4 ore înainte de prima utilizare**. Consultați "Încărcarea panoului solar în interior" în secțiunea 3.

1 Ansamblu de bază

ASAMBLAȚI BRAȚUL LA BAZĂ

- 1 Atașați o piuliță de 10 mm la unul dintre șuruburile filetate de pe brațul metalic alternativ și glisați șurubul prin baza circulară.
- 2 Așezați cealaltă piuliță de 10 mm pe același șurub filetat de pe interiorul inelului circular și strângeți cu o cheie de 10 mm (cheia de 10 mm nu este inclusă).

MONTAȚI BAZA

- 1 Montați placa de bază circulară într-o zonă însorită, la cel mult 3 m de dispozitivul Good Life pe care îl utilizați. (Cablul de conectare a panoului solar DC la unitate are o lungime de 3 m).
- 2 Utilizați cele 3 șuruburi de montare furnizate (partea nr. 5 de mai sus) pentru o instalare sigură în suprafețe solide sau ancorele din plastic furnizate pentru instalarea în suprafețe nesolide.



2 Fixarea panoului solar

- 1 Strângeți cele două șuruburi de pe brațul reciproc prin rotirea piulițelor cu aripi din plastic.
- 2 Însurubați piulița metalică de blocare și șaiba de cauciuc în partea superioară a brațului alternativ. (Aceste componente pot fi deja atașate la brațul superior).



- 3 Însurubați partea din spate a panoului solar la șurubul filetat al brațului alternativ și strângeți piulița metalică de blocare și șaiba de cauciuc pentru a fixa panoul solar.

PANOUL DVS. SOLAR AR TREBUI SĂ FIE ACUM MONTAT CORECT.

Important! Păstrați conectorii electrice ai panoului solar orientați în jos pentru a evita deteriorarea de către apă din cauza ploii.



Notă: Plasați panoul solar astfel încât să fie orientat spre lumina soarelui din plină după-amiază.

panoului solar

3 Conexiuni de alimentare

CONECTAȚI CABLUL DE ALIMENTARE DC-DC LA DISPOZITIV

1 Introduceți fișa de alimentare de 9 V c.c. (piesa nr. 7) de la dispozitivul Good Life în mufa c.c. din partea dreaptă a panoului solar. Vederea (fără 9 volți) este prezentată la dreapta, cu panoul solar orientat în sus.

OBSERVAȚII:

- Cureaua de nailon poate fi utilizată pentru a monta fie accesoriul panou solar, fie dispozitivul Good Life care urmează să fie încărcat pe o structură adecvată.
- Utilizați cablul adaptor de perete CA furnizat pentru a încărca panoul solar după perioade lungi fără lumină solară.

Atenție:

Utilizați numai încărcătorul de perete de 9 volți furnizat pentru acest accesoriu cu panou solar. Acesta nu este potrivit pentru alte dispozitive și va provoca daune permanente.

INDICATOR LUMINOS CU LED

Indicatorul luminos LED bicolor situat la baza panoului solar va indica starea curentă a unității. **VERDE** pe LED indică faptul că unitatea este încărcată; **ROȘU** indică faptul că bateria este în curs de încărcare.

ÎNCĂRCAREA PANOULUI SOLAR ÎN INTERIOR

Pentru încărcarea în interior, utilizați cablul de încărcare de perete pentru curent continuu furnizat (piesa nr. 8). Conectați cablul de încărcare (marcat cu un vârf galben) la mufa DC din partea stângă a panoului solar marcată cu 9-12V "IN" și indicată cu un cerc galben.

SPECIFICAȚII DE ALIMENTARE

- Tensiune de ieșire: 9V
- Curent maxim de ieșire: 800mA
- Adaptor de alimentare: Intrare: AC110-220; ieșire: 9V 1000mA

Returnări și schimburi

Nu vă faceți griji, vă acoperim noi! Accesoriul dvs. de panou solar este susținut de garanția noastră de returnare a banilor în 45 de zile și de garanția de 1 an a producătorului. În cazul puțin probabil în care trebuie să utilizați oricare dintre acestea, trebuie doar să ne contactați și vom rezolva problema. Dacă ați cumpărat accesoriul panou solar de la o locație de vânzare cu amănuntul, vă rugăm să contactați direct magazinul pentru detaliile de returnare. Dacă, în schimb, achiziția dvs. a fost făcută prin intermediul Good Life, vă rugăm să vizitați goodlifecompany.com/returns sau să ne contactați folosind informațiile de mai jos pentru detalii complete.

Aveți nevoie de mai mult? Puteți adăuga un plan de protecție pe accesoriul dvs. de panou solar sau chiar să adăugați o acoperire accidentală prin achiziționarea unuia dintre planurile noastre simple de protecție. Dacă dețineți un Dog Silencer®, vă rugăm să ne vizitați la goodlife.click/protection pentru a cumpăra un plan de protecție. Dacă dețineți The Guardian™, vă rugăm să vizitați goodlife.click/pest-protection pentru a achiziționa un plan de protecție.

Suntem aici pentru a vă ajuta

Apel gratuit: 1-800-657-8214

În afara SUA: 1-541-245-4488

Email: customerservice@goodlifeinc.com

Site de control al scoarței: ultimatebarkcontrol.com

Pest Control Website: pestrepellerultimate.com



Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro. Modificările
parametrilor tehnici, proprietăților și erorilor de tipărire rezervate.

Centrul de service și distribuție

Reedog, sro Sedmidomky
459/8 101
00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

email : info@zgarzi-electro.ro

reedog