protect. **teach.** **love.**™

Užívateľská príručka
Uživatelská příručka
Használati utasítás

PPA19-16145

Mačacie dvierka s mikročipom
Kočičí dvířka s mikročipem
Macskaajtó mikrochippel



Prosím, prečítajte si celú príručku predtým než začnete.
Prosím, přečtete si celou příručku předtím než začnete.
Kérjük, olvassa el a jelen használati utasítást, mielőtt elkezdné a készüléket használni.

Séria
Série
Sor

100

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. és minden fióktelepe vagy a Radio Systems Corporation márka a továbbiakban „Mi”-ként szerepel együttesen.

Fontos biztonsági információk

A használati utasításban szereplő figyelmeztető szavak és piktogramok magyarázata

⚠ „Biztonsági figyelmeztetések” piktogram. Az testi sérülés potenciális veszélyére figyelmeztet. Tartsa be a biztonsági szabályokat, a következő piktogramokat, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a halált.

⚠WARNING FIGYELMEZTETÉS Azt a helyzetet jelöli, amelyet, ha nem kerül el, halált vagy sérülést okozhat.

⚠CAUTION ÓVATOSSÁG A biztonsági figyelmeztetés piktogrammal együtt használatos, és azt a veszélyes helyzetet jelöli, amelyet, ha nem kerül el, kisebb vagy súlyos sérülést okozhat.

NOTICE MEGJEGYZÉS azokat a praktikákat érinti, amelyekhez nem kapcsolódik személyi sérülés.

⚠WARNING

Ha a házban gyermekek is élnek, a gyermekvédelem érdekében vegye figyelembe, hogy a cicaajtót a gyermek a rendeltetési céllal ellentétes célra is használhatja. A gyermek emiatt az ajtó mögött rá váró potenciális veszélyeknek van kitéve. A medencével rendelkező vevő/háztulajdonos kötelessége annak biztosítása, hogy a cicaajtót folyamatosan ellenőrizze, és hogy a medence megfelelő akadállyal rendelkezik a megközelítéshez. Ha a cicaajtón kívül vagy belül új potenciális veszély van, amelyhez az állat az ajtón át hozzáférhet, a Radio Systems Corporation társaság javasolja, hogy ne tegye ki a háziállatát ezeknek a veszélyeknek vagy teljesen távolítsa el a cicaajtót. A zárópanel vagy a zár az esztétikai és energetikai célokra szolgál, de nem vagyonvédelmi eszköz. A Radio Systems Corporation nem vállalja a felelősséget semmilyen véletlen használatért, és a termék vevője teljes felelősséget vállal a nyílás

felügyelet nélkülhagyásáért.

- Elektromos szerszámok. Fennáll a súlyos sérülés kockázata; kövesse az elektromos szerszámok összes biztonsági utasítását.
- Mindig viseljen védőszemüveget.

⚠CAUTION

A termék összeszerelése előtt a termék tulajdonosa ismerje meg a cicaajtó beszerelését befolyásoló minden építési előírást. Kérje ki az engedéllyel rendelkező szakember tanácsát, hogy az épület alkalmas-e a cicaajtó felszerelésére. A cicaajtó nem tűzvédelmi ajtó. Fontos, hogy a tulajdonosa és a szakember minden olyan kockázatot figyelembe vegyen, amelyek az ajtón kívül és belül előfordulhatnak, és ezek milyen hatással vannak a termék használatára, és szintén vegye figyelembe a cicaajtóval történő esetleges visszaéléseket.

- A fém felület vágásakor ügyeljen az éles szélekre, így elkerülheti a sérüléseket.

NOTICE

- A terméket tárolja együtt a fontos iratokkal; az épület új tulajdonosának adja át ezeket az utasításokat, ahol a terméket telepítette.
- Kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati utasítást, mielőtt kialakítja vagy módosítja az nyílást az ön által kiválasztott ajtóban. Javasoljuk, hogy a mikrochipes cicaajtót a cicája igényei szerint állítsa be, hogy elsősorban ellenőrizze, hogy a berendezés együttműködik-e a cicán lévő mikrochippel.
- Ez a készülék csak akkor működik megfelelően, ha a kültéri hőmérséklet -25°C és +55°C között van.
- A PetSafe® háziállat ajtók beszerelhetők a falak, az ajtók vagy válaszfalak többségébe, bár bizonyos esetben többletanyagra lehet szükség. A terméket az Ön és a házi kedvence kényelméért fejlesztettük ki. Semmilyen körülmények között nem garantálható más állat belépése a ház összes helyiségébe. A Radio Systems társaság nem vállalja a felelősséget azokért a károkért vagy kellemetlenségekért, amelyet a nem kívánatos állatok a cicaajtón át a házba lépéssel A gyermekekkel kapcsolatos általános gondoskodási szabályokkal összhangban a gyermekei legyenek mindig felügyelet alatt.


Köszönjük, hogy a PetSafe® márkát választotta. Ön és a kutyája megérdemlik az összetartozást, amely a felejthetetlen pillanatokat és a kölcsönös megértést is magukban foglalják. A termékeink és a kiképző eszközeink támogatják a házi kedvencek és a gazdáik közötti jó viszonyt. Ha bármilyen kérdése van a termékekről vagy a kutyája kiképzésével kapcsolatban, kérjük, látogasson el a www.petsafe.net honlapra, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélközpontunkkal. Az ügyfélközpontok telefonszámát megtalálhatja a honlapunkon: www.petsafe.net.
Azért, hogy a jótállás még jobban megvédje, regisztrálja a terméket a vásárlástól számított 30 napon belül a www.petsafe.net honlapunkon. A regisztrációval és a bizonylat megőrzésével jogosulttá válik a termék teljeskörű jótállására, és ha bármikor szüksége van az ügyfélközpont segítségére, gyorsabban tudunk majd segíteni.
A legfontosabb, hogy a PetSafe® soha nem adja át és nem adja tovább a személyes adatait. A jótállásról szóló teljes információ elérhető online a www.petsafe.net. honlapon.

A cicák kiképzése a mikrochipes PetSafe® cicaajtókra

A PetSafe® mikrochipes cicaajtókat úgy terveztük, hogy együttműködjenek az állatoknál használt 15 férőhelyes mikrochippekkel (FDX-B). Mielőtt beállítaná vagy felszerelné a cicaajtót, ellenőrizze, hogy a cicája a megfelelő mirkochippel rendelkezik. Azért, hogy az ajtó megfelelően működjön, azonosítania kell az macskájára helyezett egyedi azonosítójú (ID) mikrochippet. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a cicaajtó beállítására:
1. A cicaajtót gyárilag a bezárt pozícióra állították be. Ellenőrizze, hogy a kézi zár a „be” (in) és a „ki” (out) pozícióra van-e beállítva. (Lásd H. ábr a).

2. Távolítsa el az elem burkolatot, tegye félre a mellékelt eszközkészletet, és tegye be a 4 db AA alkáli elemet (LR6). A zöld LED lámpa háromszor villog, amit azt jelenti, hogy az ajtó automatikus üzemmódban van.
3. A tanulási üzemmódba lépéshez nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, amíg kigyullad a piros LED lámpa (kb. 5 másodpercen belül kialszik). Most már 60 másodperce van arra, hogy a cica fejét az alagútba tegye, amely felismeri a chip azonosítószámát. Miután a készülék felismerte,elmenti,kinyit,ésa pirosLEDdióda kialszik.A cicaajtó az automatikus módban marad, és újra bezáródik 3 másodperc múlva.
4. Ha sikeresen betöltötte az ID számot, készen áll a cicaajtó beszerelésére az Ön bejárati ajtajába.
Megjegyzés: Ha több cica mikrochipet szeretne menteni, kövesse u g y a n e z e k e t a l é p éseket azzal, hogy a 3. lépéssel kezdi. A mikrochipes cicaajtó összesen 40 cica mikrochipjét tudja elmenteni a memóriájába. Ha minden cicánál elvégezte a műveletet, helyezze vissza az elemburkolatot.

Hasznos tanács: A cica mikrochipje ID-jét még a cicaajtó beszerelése előtt mentse el a cicaajtóba, hogy ne kelljen az ajtóba helyeznie a cicát, amikor már az ajtót beszerelte. Ha gondja van a cicája mikrochipjének ID száma beprogramozásával, ellenőrizze, hogy a cica feje benne van-e az alagútban, és hogy átfér-e a cicaajtón. Hallania kellene, hogy az ajtó kinyílik, amikor elmenti a memóriájába a cica mirkochipjét.




CZ

A PetSafe® mikrochipes cicaajtó alkalmas a beszereléshez az ajtók vagy válaszfalak többségébe, bár bizonyos esetekben kiegészítő anyagokra és jó barkácsügyességre lehet szükség. Ezeket a cicaajtókat úgy terveztük, hogy alkalmazkodjanak a Staywell 200, 300, 400, 500, 900 sorozatú, és a Petporte smartflap® sorozatú cicaajtó nyílásméretéhez. Szükség lesz alapvető barkácsügyességre, illetve az ajtókat módosítani kell vagy további szerszámokra lehet szükség.


Beszerelés – Mérés és jelölés

Mérje le a cica hasmagasságát. Ez a magasság rendszerint 100 mm –150 mm. (A. Ábra) Jelölje be a mérést az ajtó külső széle szerint és rajzoljon egy 168 mm hosszú egyenes vízszintes vonalat.(B. ábra)

A. ábra



B. ábra




Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a vonal lesz az ajtójába vágott nyílás alsó oldala. A cicaajtó kerete ennél 25 mm-rel lesz alacsonyabb. Bizonyos esetekben ezt a vonalat feljebb kell majd húznia néhány ajtótípus formaterve miatt.


Beszerelés – Fa, PVC, vagy uPVC ajtók

Mielőtt elkezdené a beszerelést, ellenőrizze, hogy az ajtójában nincs fémbetét. Ha az ajtójában fémbetétet talál, olvassa el a használati utasítás „Beszerelés - fémajtók és fémbetétes ajtók” című részét (a következő oldalon).

C. ábra



D. ábra




1. Helyezze a kivágás sablonját az ajtója külső oldalára a megfelelő pozícióba úgy, hogy a megfelelő magasságban és síkban legyen. (C. ábra)

2.Fúrjon ki 4 lyukat az ajtóban (a sarkakba) egy 12 mm-es fúrószárral, ahogy a sablonon látszik. Biztosítsa, hogy a fúró egyenes vonalban és síkban maradjon.

3. Egy gépi vagy kézi szúrófűrésszel vágja ki a szaggatott vonal mentén, ahogy a sablonon látszik. (D. ábra)

4. Helyezze ideiglenesen a cicaajtó mindkét keretét a kivágott nyílásba. Egyenlítse ki a cicaajtót, amíg nem kerül a megfelelő pozícióba. A külső oldalon jelölje be a cicaajtót ceruzával a furatok elkészítésére, dugja át a külső keretben lévő lyukon. (E. ábra). Vegye ki a cicaajtót, és fúrja ki a furatokat 6 mm-es fúrószárral. (F. ábra)


E. ábra



5. Takarítsa fel a port, a piszkot és a keletkezett szennyeződéseket.

6. Helyezze a belső keretet (a csatlakoztatott keretek) a kivágott nyílásba. Egyenlítse ki a külső keretet az ajtó külső oldala szerint. Három (3) eltérő hosszúságú csavar a csomagolás része. Válassza ki a megfelelő hosszúságút. Egy kézi csavarhúzóval csavarozza a külső keretet az ajtójába fúrt furatokon át a belső kerethez.

F. ábra



Fontos: Ne vágja meg az alagutat. Az alagútban kulcsfontosságú elemek vannak, és az alagútba eszközölt beavatkozások befolyásolják az egész készülék működőképességét.

G. ábra



7. Ha kész a cicaajtó szerelése, csavarozza fel a két csavaranyát a külső keretre.
A cicaajtó most már készen áll a használatra. (G. ábra)

Beszerelés – Üvegajtók, ablakok vagy falak

Acicaajtó falakba, ablakokba vagyajtókba történő sikeres beszerelés érdekében kaphatók szerelőadapterek és meghosszabbított alagutak.
Kérjük, látogasson el a www.petsafe.com oldalra a cicaajtó falba és üvegbe történő beszereléséről bővebb információkat szerezzen, illetve megvásárolhatja az ehhez szükséges kiegészítőket.

Fontos: Az üveggel végzett munka nagy ügyességet igényel, ezért javasoljuk, hogy bízza szakemberre - üvegesre. A keményített üvegbe vagy ragasztott duplaüvegbe a cicaajtó csak a gyártásakor vágható ki. Kérjen tanácsot üvegestől.

SK

Beszerelés – Fém ajtók és fémbetétes ajtók


A cicaajtó fémajtókba vagy fémbetétes ajtókba szerelése átalakításokat igényelhet. A fém jelenléte megzavarhatja a cicaajtó működését és a mikrochip olvasási tartományát is. Ha a készülék gyenge teljesítményt nyújt, szerelőadaptert kell vásárolnia és beszerelnie. Kérjük, látogasson el a bővebb információkért a www.petsafe.com honlapunkra.

Alapfunkciók - Útmutató

FUNKCIÓ	AKTIVÁLÁS GOMBBAL	LED KIJELZŐ	AKCIÓ
Kézi mód	Nyomja meg és engedje el	A piros 5 mp-ig világít	Kinyit. Használja a 4 állású zárat a cica belépéséhez.
Automatikus üzemmód	Nyomja meg és engedje el	A zöld 5 mp-ig világít	az elsapoltető mikrochipéD leolvasása után nyit ki.
Tanulási üzemmód	Nyomja meg és tartsa 5mp-i, amíg nem világít a LED	A piros LED lámpa 60 mp-ig világít.	A tanulási üzemmód kikapcsol, ha sikeresen mentette a mikrochip ID-jét. A sikeres programozás után kinyit. Ha több cicája van, ismételje meg a lépéseket.
Mozgás érz kelő é	Nincs	Zöld – világít a használat alatt	Odakint mozgást érzékelt. A készülék keresi a leolvasható mikrochipet.
Gyenge elem	Nincs	A piros LED lámpa 10 másodpercenként villog	Cserélje ki azonnal az elemeket.
Az elemek cseréje	Nincs	A zöld LED háromszor villog	A készülék átállt automatikus módba.
Az alapbeállítások visszaállítása.	Nyomja meg és tartsa 15 mp-i, amíg nem gyullad ki a LED	A piros LED ötször villog	Átáll az automatikus üzemmódba, és lezár. Minden beprogramozott mikrochip ID törlődik a memóriából.
Hiba!	Nincs	A piros LED folyamatosan villog	Vegye ki az elemeket, várjon 30 másodpercet, és helyezze vissza. Ha a piros LED villog, hívja az ügyfélszolgálatot. A csapóajtót megpróbálja kinyitni, hogy kézi módban legyen használható.

4- állású kézi zár

Ez a zár lehetővé teszi a cica bejutásának ellenőrzését a házba, illetve kijutását a házból, mindkét irányban. Amíg a cicája nem ismerkedett meg teljesen a cicaajtóval, ezt a zárat előnyös, ha csak be vagy „ki” vagy a „be” pozícióban használja (H. ábra).



BE vagy KI Csak BE Csak KI ZÁRVA

H. Ábra

További információk

A PetSafe® cicaajtókról szóló bővebb információért, illetve az üvegbe vagy falba történő beszerelésről szóló információkért, a hasznos tanácsokért és a kiképzésért, valamint az elérhető tartozékokért látogasson el a www.petsafe.com honlapra, és töltse le a teljes beszerelései kézikönyvet.

Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük az országábanérvényes elektronikus hulladékról szóló jogszabályok betartását. A készüléket újra kell hasznosítani. Ha a készülékre már nincs szüksége, ne dobja a kommunális hulladékba. Kérjük, adja vissza arra a helyre, ahol vásárolta, hogy besorolhassuk az újrahasznosítási rendszerünkbe. Az ügyfélközpontunk telefonszámainak jegyzékéért keresse fel a www.petsafe.net honlapunkat.

Elemek ártalmatlanítása

Számosországban előírásazelemek szelektívgyűjtése;ellenőrizze az előírásokat a saját országában, mielőtt az elemeket kidobja. A készülék élettartamának végén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal az elemek megfelelő ártalmatlanításának utasításai érdekében. Nedobjaa használt elemeta háztartási hulladékba.

Megfelelőség

CE

A Radio Systems Corporation ezennel kijelenti, hogy a Petporte smart flap® összhangban áll az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelvének alapvető feltételeivel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről.

A készüléken végzett, a Radio Systems Corporation társaság által kifejezetten nem autorizált vagy engedélyezett átalakítások vagy változtatások esetén megszűnhet a felhasználó készülékhasználati jogosultsága.

Megfelelőségi nyilatkozat: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Ausztrália

A készülék megfelel az ACMA (Ausztrál Távközlési és Média Hatóság - AustralianCommunications and Media Authority) érvényes EMC követelményeinek.

Jótállás

Hároméves nem átruházható korlátozott jótállás

A termék előnye a gyártó által korlátozott jótállás. A teljes információért keresse fel a www.petsafe.net honlapunkat, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Ausztrália/Új-Zéland – Összhangban áll az ausztrál fogyasztói jogokkal, a hibákkal szembeni garanciákkal, amely 2012. január 1-től érvényes, és a következő garanciákat nyújtják a termékre: Radio Systems Australia Pty Ltd. (a továbbiakban „Radio Systems") kezességet vállal a nagykereskedelmi forgalmazónak vagy más vevőnek vagy a termék tulajdonosának, hogy ha a terméket házi fogyasztásra és a szabványnyal összhangban használják, mentes lesz az anyaghibáktól vagy a gyártási hibáktól a vásárlástól számított három éven belül. „Az eredeti vásárló" olyan személy, aki eredetileg megvásárolta a terméket vagy az ajándékozott, aki a mi termékünket kicsomagolatlan állapotban átvette.A Radio Systems fedezi a használat kezdetétől számított három évig a szerelési munka és az alkatrész költségeit. Ezután az időszak után a termékekre és a szoftver módosításaira a társaság feltételei szerinti árakat érvényesítik.

A korlátozott jótállás nem ruházható át, és automatikusan megszűnik, ha az eredeti vevő eladja a Radio Systems termékét, vagy átadja a telket, amelyen a Radio Systems terméket telepítették. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik az állat rágásai, a vihar, a felelőtlenség, az átalakítás vagy a visszaélés által okozott károkra. A vevők, akik Ausztrálián, Új-Zélandon kívülre vagy nem engedéllyel rendelkező forgalmazótól vásárolják meg a terméket, vissza kell adniuk a terméket arra a helyre, ahonnan megvásárolták, ha gondjaik merülnek fel a jótállással.

Vegye figyelembe, hogy a Radio Systems semmilyen anyagi térítést, tárgyi térítést, sem a termék átalakítását nem nyújtja a jótállásban nem szereplő vélemény változás vagy más okok miatt.

Panaszkezelési rend: A panaszaival forduljon az ügyfélközpontunkhoz a www.petsafe.net honlapon vagy az adott régió márkaforgalmazójához:

Szlovák Köztársaság / Cseh Köztársaság
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, SZLOVÁKIA
web: www.petsafe.sk
tel: +421 483810311

Reklamációk fogadása:
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Szlovákia

A reklamáció kitöltéséhez be kell mutatnia a vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárlás igazolása nélkül a Radio Systems nem javítja meg a terméket, és nem nyújt térítést a sérült elemekre. A Radio Systems felkéri a fogyasztót az ügyfélközponttal történő kapcsolatfelvételre a jótállási szám beszerzése érdekében. Ha ezt elmulasztja, a reklamáció ügyintézésében késésbe kerülhet.

Ha a terméken sérülést észlel a vásárlástól számított 30 napon belül, a Radio Systems biztosítja a termék pótlását, amelyet a sérült termék elküldése előtt elküld. A csomagolási díjat a termék visszaadásakor beszámítják a sérült darab helyébe. A terméket a póttermék átvételét követő 7 napon belül vissza kell adni. Ha a terméken 30 napon túl észleli a sérülést, a terméket a fogyasztó a saját költségeire köteles visszaküldeni. A Radio Systems teszteli a terméket, és pótolja a sérült egységet, majd díjtalanul jótállással együtt visszaküldi azzal, hogy a termékre azonos jótállási idő vonatkozik. Ez a jótállás kiegészül az Önre a jogszabályokból érvényes további jogokkal és térítésekkel. A Radio Systems termékei olyan jótállással rendelkeznek, amelyek nem hagyhatók ki az Ausztrál Fogyasztói Felügyelőségből. Ön köteles megtéríteni vagy átfizetni a súlyos hibát, és kompenzálni bármilyen egyéb előrelátható veszteséget vagy kárt. Köteles a terméket megjavíttatni vagy pótolni, ha nem rendelkezik elfogadható minőséggel és a sérülés nem tesz hozzá a súlyos hibájához.

Ha kérdése van, vagy bővebb információra van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba az ügyfélközpontunkkal a következő telefonszámokon: 1800 786 608 (Ausztrália) vagy 0800 543 054 (Új-Zéland).

A használat feltételei és a korlátozott felelősség

1. Ahasználat feltételei

Atermék használata a jelen használati utasításban szereplőfeltételek és figyelmeztetések változtatások nélküli elfogadásához kötött. A termék használatával beleegyezését adja a megadott feltételekkel. Ha ezeket nem fogadja el, kérjük vigye vissza a nem használt terméket eredeti csomagolásban, fizesse ki a postaköltséget vagy lépjen kapcsolatba az illetékes ügyfélközponttal, és a bizonylat bemutatása ellenében visszakapja a teljes vételárat.

2. A helyes használat

Ha nem biztos abban, hogy a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, a használata előtt forduljon az állatorvosához vagy a tanúsítvánnyal rendelkező kutyakiképzőhöz. A helyes használat feltételezi a teljes használati utasítás és a specifikus figyelmeztetése átolvasását.

3. A jogszerűtlen vagy a tiltott felhasználás

A termék csak a kutyákon történő használatra szolgál. A termék rendeltetési céllal ellentétes használata a szövetségi, állami vagy regionális törvények és szabályok megszegését eredményezheti.

4. Korlátozott kárfelelősség

A Radio Systems Corporation sem az egyéb partnervállalata semmilyen körülmények között nem vállalja a felelősséget a (i) közvetett, a büntetőjogi, a véletlenszerű, a különleges vagy a következményes károkért, és/vagy (ii) a termékkel való visszaéléssel kapcsolatban keletkezett veszteségekért vagy károkért. A vevő vállalja a termékhasználatból eredő a teljeskörű felelősséget a jogszabályi mértékben.

5. A feltételek változása

A Radio Systems® Corporation fenntartja a termékhasználat megadott feltételeinek változtatását.

protect. **teach**. **love**:

1 Edícia
Edice

Všetky dvierka PetSafe™ sú vhodné na každé dvere, stenu alebo priečku, i keď si to môže vyžadovať extra materiály. Tento produkt je navrhnutý pre benefit vás a vášho domáceho miláčika. Nie je možné plne garantovať vylúčenie všetkých ostatných zvierat vo všetkých okolnostiach. Radio Systems Corporation nebude zodpovedať za žiadnu škodu alebo nepríjemnosť spôsobenú inými zvieratami, ktoré získali neželaný prístup do vášho domu. Podľa štandardov starostlivosti o deti, deti by mali byť neustále pod dozorom pri tomto produkte.

Všechna dvířka PetSafe ™ jsou vhodná na každé dveře, stěnu nebo příčku, i když si to může vyžadovat extra materiály. Tento produkt je navržen pro benefit vás a vašeho domácího mazlíčka. Nelze plně garantovat vyloučení všec
ostatních zvířat ve všech okolnostech. Radio Systems Corporation nebude odpovídat za žádnou škodu nebo nepříjemnost způsobenou jinými zvířaty, které získaly nechtěný přístup do vašeho domu. Podle standardů péče o dě
děti by měly být neustále pod dozorem při tomto produktu.

Minden PetSafe ™ ajtó bármilyen ajtóhoz, falhoz vagy válaszfalhoz alkalmas, bár ehhez további anyagok szükségesek. Ez a termék az Ön és kedvence javára szolgál. Nem lehet minden körülmények között teljes mértékben garantálni az összes többi állat kizárását. A Radio Systems Corporation nem vállal felelősséget más állatok által okozott károkért vagy kellemetlenségekért, akik nem kívánt módon jutottak be otthonába. A gyermekgondozási előírások szerint a gyermekeket mindig felügyelni kell erre a termékre.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404

petsafe.com
L400-2125-19
©2017 Radio Systems Corporation