PATPET

GHID DE INIȚIALIZARE RAPIDĂ - ZGARDA DE DRESAJ

Model: Patpet 681

Vă mulțumim pentru achiziționarea zgărzii de dresaj Patpet 681!

AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs pentru câini agresivi. Câinii agresivi pot cauza vătămări grave sau deces stăpânului ori altor persoane. Dacă nu sunteți sigur că acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați medicul veterinar sau un dresor autorizat.

ATENȚIE - Siguranță în timpul dresajului pe tijă:

Este foarte important ca dumneavoastră și câinele dumneavoastră să fiți în siguranță în timpul dresajului. Câinele trebuie să fie ținut într-o lesă rezistentă, suficient de lungă pentru a încerca să urmărească un obiect, dar suficient de scurtă pentru a nu ajunge la o șosea sau altă zonă periculoasă.

ATENȚIE - Risc de leziuni ale pielii:

- Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile din acest manual. Potrivirea corectă a zgărzii este esențială. O zgardă purtată prea mult timp sau prea strânsă pe gâtul animalului poate cauza leziuni ale pielii, de la roșeață până la ulcerații de presiune (necroză).
- Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, repoziționați zgarda pe gâtul animalului la fiecare 1-2 ore.
- Nu conectați niciodată o lesă la zgarda electronică; aceasta ar cauza o presiune excesivă pe punctele de contact.
- Dacă observați o erupție sau o rană, întrerupeți utilizarea zgărzii până la vindecarea pielii.
- Acest produs nu este o jucărie; nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Telecomandă (Emitător)	Receptor cu curea	Cablul de încărcare USB
Puncte de contact metalice	Lampă de testare impuls	Manual de utilizare

PREZENTARE GENERALĂ DISPOZITIV

Telecomandă Patpet 681



- LED Indicator de stare
- Ecran LCD iluminat
- Buton Sunet (Beep)
- Buton Vibrație (1-8)
- Buton Impuls Static (1-16 / 1-99)
- Comutator Canal & Blocare
- Port încărcare USB

Receptor Zgardă



- Puncte de contact metalice
- Port încărcare cu capac cauciucat
- Buton Pornit/Oprit (Power)
- Indicator LED de stare

CONFIGURAREA PRODUSULUI

Înainte de a utiliza zgarda de dresaj Patpet 681, efectuați următorii pași:

1. Încărcați complet bateria telecomenzii și a receptorului.
2. Pregătiți telecomanda și porniți-o.
3. Pregătiți receptorul și porniți-l.
4. Efectuați testul de funcționare al tuturor modurilor înainte de a pune zgarda pe gâtul câinelui.
5. Utilizați lampa de testare pentru a verifica stimularea statică.
6. Austați cureaua pe gâtul câinelui.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Procedura de încărcare:

Conectați cablul USB la portul de încărcare al telecomenzii și al receptorului. Încărcarea completă durează aproximativ 2-3 ore.

- Ecranul și LED-ul vor afișa starea de încărcare.
- LED-ul receptorului devine **verde continuu** când este complet încărcat.

Sfaturi pentru baterie:

• Încărcarea excesivă reduce durata de viață a bateriei. Deconectați dispozitivul când este încărcat.
• Când nu utilizați zgarda, opriți receptorul pentru a economisi energia acumulatorului.

PORNIRE / OPRIRE DISPOZITIVE

Pornire / Oprire Telecomandă:

Apăsați butonul **Pornit/Oprit (ON/OFF)** al telecomenzii pentru a o activa. Ecranul LCD se va aprinde afișând canalul curent și nivelul bateriei.

Apăsați din nou butonul ON/OFF pentru a opri telecomanda.

Pornire / Oprire Receptor:

Pornire: Apăsați butonul ON/OFF al receptorului. LED-ul verde va clipi la fiecare 4 secunde.

Oprire: Apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF până când LED-ul roșu se aprinde și se stinge.

TESTAREA FUNCȚIONALĂ A MODURILOR

Vă recomandăm să experimentați personal diferitele moduri de stimulare pe propria mână înainte de a le utiliza pe câine:

1. Așezați un deget peste ambele puncte de contact ale receptorului.
2. Țineți telecomanda la o distanță de aproximativ 30 cm de receptor. Apăsați butonul de **Vibrație** timp de 1-2 secunde pentru a simți vibrația continuă.
3. Apăsați butonul de **Sunet (Beep)** pentru a auzi semnalul acustic.
4. Creșteți treptat nivelul impulsului de la 1 la un nivel confortabil de test.

NOTĂ: Stimularea continuă nu va transmite mai mult de 10 secunde continuu. Eliberați butonul și apăsați din nou pentru a retransmite.

MODURI DE OPERARE & TESTARE IMPULS

Nivelurile de Stimulare:

- **Sunet (Beep):** Nivel fix nepereglabil.
- **Vibrație:** 1-8 nivele ajustabile.
- **Impuls Static:** 1-16 sau 1-99 nivele ajustabile.

Cum se utilizează Lampa de Test:

1. Porniți receptorul.
2. Așezați contactele lampii de testare pe punctele metalice ale receptorului.
3. Apăsați butonul de Impuls Static. Lampa se va aprinde în culoare portocalie.

SINCRONIZAREA TELECOMENZII CU RECEPTORUL

1. Utilizați butonul de canal de pe telecomandă pentru a selecta **Câine 1 (Dog 1)**.
2. Cu receptorul oprit, apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF al receptorului timp de **5 secunde** până când LED-ul verde clipește rapid (modul de sincronizare rămâne activ 10 secunde).
3. Apăsați simultan butoanele de **Sunet** și **Vibrație** de pe telecomandă.
4. Receptorul va emite 3 bipuri scurte, confirmând că sincronizarea s-a efectuat cu succes.

Sincronizarea celui de-al doilea receptor (Dog 2): Selectați Canalul 2 pe telecomandă și repetați pașii 2-4 de mai sus.

FIXAREA ZGARDEI PE GÂTUL CÂINELUI

Vă rugăm să fixați zgarda corect astfel încât punctele de contact să apese ferm pe pielea câinelui. Dacă este fixată corect, ar trebui să puteți introduce **un deget** între curea și pielea câinelui.

Prea largă: Zgarda se va mișca pe gât, iar stimularea nu va fi recepționată corespunzător.

Prea strânsă: Poate cauză dificultăți de respirație și iritații sau răni pe piele.

GĂSIREA NIVELULUI OPTIM DE IMPULS

Dispozitivul vine cu nivele ajustabile pentru stimularea statică (Nivelul 1 fiind cel mai mic și Nivelul 16/99 cel mai mare). Nivelul adecvat depinde de temperamentul și sensibilitatea câinelui dumneavoastră.

Porniți de la Nivelul 1 și observați reacția câinelui. Creșteți treptat până când câinele arată o reacție ușoară (cum ar fi ciulirea urechilor sau privirea atentă). Acesta este nivelul său optim.

SPECIFICAȚII TEHNICE PATPET 681

Tip Baterie (Telecomandă / Receptor)	Acumulator Li-Po reîncărcabil
Autonomie Baterie (Utilizare normală)	Telecomandă: ~10 zile | Receptor: ~10 zile
Rază de Acțiune / Impermeabilitate	Până la 600 m | Receptor IPX7 impermeabil

ÎNTREBĂRI FRECVENTE (FAQ)

Q: Este stimularea cu vibrație/sunet sigură pentru câinele meu?
A: Deși stimularea este neplăcută, este complet inofensivă pentru câine. Dispozitivele de dresaj electronic necesită atenție din partea stăpânului pentru a obține rezultatele dorite.

Q: Câinele meu trebuie să fie complet dresat înainte de a folosi zgarda?
A: Vă recomandăm ca animalul dumneavoastră să cunoască comenzi de bază cum ar fi "Șezi" sau "Vino" înainte de a introduce dresajul cu zgarda electronică.

Q: Cât timp pot transmite continuu o vibrație sau un impuls?
A: Timpul maxim continuu este de 10 secunde. După 10 secunde, emisia se oprește automat pentru siguranța animalului. Pentru a retransmite, eliberați butonul și apăsați-l din nou.

Q: Receptorul nu mai răspunde la comenzi.
A: Asigurați-vă că receptorul este pornit și încărcat. Dacă LED-ul nu se aprinde la apăsarea butoanelor, efectuați din nou procedura de sincronizare (Pairing).

GHID DE DEPANARE

Câinele nu reacționează la niciun buton:

- Asigurați-vă că receptorul și telecomanda sunt pornite și au baterie suficientă.
- Verificați dacă punctele de contact metalice ating pielea gâtului câinelui.
- Reefectuați sincronizarea dintre telecomandă și receptor.

Receptorul nu se aprinde:

- Încărcați receptorul timp de cel puțin 3 ore înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare.

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA

Garanție de 2 ani: Cumpărătorul inițial beneficiază de garanție de 24 luni de la data achiziției de la distribuitorul autorizat. Garanția acoperă defectele de materiale și manoperă.

Excluderi: Garanția nu acoperă daunele provocate de mușcături de animale, utilizare necorespunzătoare, modificări neautorizate sau infiltrații de apă cauzate de închiderea incorectă a dopului din cauciuc.

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: **www.zgarzi-electro.ro**.

Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate.

Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro