

## Užívateľský manuál – Elektronický ohradník Petrainer PET803

**Dôležité:** Návod obsahuje všeobecné rady a odporúčania . Pokiaľ sa nezlučuje s tým, ako si prajete ohradník používať, alebo nemáte dostatočné dispozície na pozemku, neváhajte nás kontaktovať na infolinke +420 721 471 118 . Poradíme Vám a nájdeme vhodný spôsob, ako najlepšie inštaláciu riešiť.

**Tip:** Navštívte náš YouTube kanál, kde nájdete konkrétne tipy pre inštaláciu elektronického ohradníku a pre výcvik vášho psa – <http://www.youtube.com/ElektroObojky>.

### Obsah balenia

- 1x vysielateľ (základňa)
- 1x napájací adaptér
- 1x elektronický obojok (prijímač)
- 1x USB kábel
- 1x 200m drôtu
- 2x náhradné kovové kontakty
- 20x tréningové vlajky
- 1x testovací dióda
- 2x skrutky na uchytenie základne
- 1x užívateľský manuál SK
- 1x užívateľský manuál EN

### Základné vlastnosti

- **Priamo úmerná stimulácia** – čím bližšie je pes k ohradníku, tým sú impulzy intenzívnejšie
- **Voliteľná šírka impulzného pásma** – je možné nastaviť šírku impulzného pásma
- **Zvukové a vizuálne indikátory poškodenia** – v prípade poškodenia káblu sa spustí zvuková a svetelná signalizácia
- **Ľubovoľný počet obojkov** – môžete použiť taký počet obojkov, koľko máta zvierať. Počet obojkov nie je limitovaný.
- **Rozšíriteľné až do dĺžky drôtu 1000 m.**

### UPOZORNENIE

Venujte majú chvíľu užívateľskej príručke skôr, ako začnete s inštaláciou ohradníku. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa riad'te týmito základnými pokynmi:

- Elektronický obojok je navrhnutý pre používanie na psoch.
- Vybitá batéria môže spôsobiť slabšiu silu impulzu. **NEPOUŽÍVAŤ** pri nízkom stave batérie!
- Nechajte psa si na obojok zvyknúť skôr, ako začnete s výcvikom. Pes by si nemal spájať obojok a impulzy.
- Nikdy neupravujte nastavenia, keď má pes obojok nasadený.
- Vždy, keď upravíte nastavenia, prejdite s prijímačom CELÝ pozemok!
- Obojok by mal byť používaný len pod vašim dohľadom.
- Zamedzte kontaktu obojku s deťmi!
- Starostlivo si prečítajte všetky inštrukcie

## DŮLEŽITÉ

Je potřebné si uvedomiť, že každý pes má svoj unikátny temperament. Neexistuje možnosť ako predvídať, aká bude reakcia psa na tento produkt. Pre zaistenie bezpečnosti vášho psa použite pri úvodnom tréningu dlhé vodítko, aby ste mali situáciu pod kontrolou. Je potrebné upozorniť, že agresívne zviera môže na jeho majiteľa pri obdržaní impulzu zaútočiť. Pokiaľ sa teda váš pes chová agresívne, alebo sa niekedy v minulosti agresívne chovanie prejavilo, mali by ste konzultovať použitie prístroja s kynológom.

## Časť 1 - Inštrukcie k nastaveniu systému

### Krok 1

#### Príprava projektu ohraničenej oblasti

##### A. Náskres schémy

Pripravte si náskres oblasti, ktorú chcete ohradiť. Náskres vám pomôže vyhnúť sa nepredvídateľným prekážkam. Zahrňte doňho dom, cesty, záhradu, bazén, a pod. Pokiaľ majú vaši susedia inštalovaný rovnaký systém, tiež ho zahrňte do náskresu.

##### B. Určte umiestnenie vysielča (základne)

Vysielač môže byť umiestnený na stene v blízkosti akejkoľvek bežnej domácej zásuvky pomocou priložených skrutiek. Odolá teplotám pod bodom mrazy, nie je však vodotesný! Najlepšie je teda umiestniť vysielač v uzavretej oblasti. Inštalujte vysielač aspoň 1 m od veľkých kovových predmetov (napr. boiler, železná brána, práčka). Pri inštalácii vysielača sa uistite, že kábel nemôže byť porušený dvermi, oknami, či bránou. Pri vŕtaní dier sa uistite, že v oblasti vŕtania nie sú vedené elektrické káble, či tam nie sú skrutky alebo klince.

##### C. Určte miesto opustenia zakopaného drôtu zo zeme do vysielča


Keďže vysielač musí byť namontovaný v uzavretom priestore chránenom pred dažďom, venujte pozornosť vývodu drôtu z interiéru. Existujúce otvory ako dvere, potrubie, či okná môžu byť vhodné, pokiaľ nehrozí prerušenie. Inou možnosťou je vyvŕtať dieru na vhodnom mieste.

### Krok 2


#### Zakreslite trasu káblu do náskresu

Zakreslite do náskresu predpokladanú trasu drôtu. To vám umožní jeho následnú jednoduchšiu inštaláciu. Aby systém fungoval, drôt musí tvoriť jednu uzavretú slučku.

## Príklady a ukážky náskresov




A




Ohraničenie celej záhrady a bazénu

B




Ohraničenie len prednej strany

C



Ohraničenie časti záhrady, pes môže voľne prechádzať aj do druhej časti a to po oboch stranách domu

D



Ohraničenie celej záhrady okrem prízjazdovej brány. V týchto miestach sa drôt vyvedie nad bránu alebo zakope do zeme a tým sa prijímač obojku dostane mimo vysielaný signál z drôtu

### DÔLEŽITÉ POZNÁMKY K UMIESTNENIU DRÔTU

- Za žiadnych okolností nepoužívajte menej ako 15 metrov drôtu (dlhodobá, výnimkou môže byť test). Pokiaľ je drôt len o málo dlhší než 15 m, nikdy nespúšťajte vysieláč na maximálnu hodnotu. Došlo by k spáleniu vysieláča (maximálne 1/3 výkonu). Pokiaľ chcete použiť maximálny výkon vysieláča, drôt musí byť dlhý aspoň 100 m .
- Nenaťahujte slučku súbežne s elektrickým či telefónnym vedením – môže spôsobiť zosilnenie signálu.
- Nenaťahujte jednu sekciu drôtu v priestore užšom než 2 metre. Signál by bol rušený.
- Nenaťahujte kábel bližšie ako 2 metre od káblu z iného systému

### Krok 3

#### Inštalujte vysieláč

Vysieláč inštalujte v blízkosti zásuvky. Nezapájajte ho do siete, pokiaľ nebude drôt umiestnený.

**Poznámka:** V prípade búrky odporúčame vysieláč vypnúť.



#### **Krok 4**

##### **Položenie obvodového drôtu**

**Dôležitá poznámka:** Nezakopávajújte drôt, pokiaľ neotestujete, že systém funguje v poriadku. Vyvarujte sa poškodenia izolácie drôtu – môže spôsobiť znefunkčnenie systému.

1. Použite náčres ako predlohu. Začnite pokladať drôt okolo oblasti ako súvislú slučku. Používajte postupné otočenie v rohoch s polomerom aspoň 1 meter. Tým zaručíte lepšiu funkciu poľa signálu.
2. Pokiaľ použijete viac drôtov, než je dodaných v systéme, spojnice drôtov musia byť izolované. Odporúčame letovať.
3. Pokračujte okolo oblasti, pokiaľ nedôjdete späť k vysielaču.
4. Odstrihnite drôt a pripojte ho k vysielaču.

#### **Krok 5**

##### **Overenie funkčnosti vysielača**

Pre overenie, že vysielač je v prevádzke, skontrolujte, či svieti overovacia dióda káblu (uprostred) a dióda napájania (dole). Keď sa obe rozsvietia, vysielač je v poriadku a slučka je správne zapojená. Pokiaľ sa dióda prerušenia káblu (úplne hore) rozsvieti na červeno, jeden alebo oba drôty sú pripojené nesprávne, alebo sú niekde v okruhu prerušené. Opravte problém a skúste to znovu.

#### **Krok 6**

##### **Nastavte obojok**

Nabíte prijímací obojok pomocou priloženého USB káblu. Pri prvom nabití ho nechajte nabíjať aspoň 4 hodiny. Pri ďalších nabíjaníach sa riad'te podľa červenej a zelenej kontrolky. Ak svieti červená kontrolka, prijímač sa nabíja. Ak svieti zelená kontrolka, prijímač je nabitý.

**Indikácia vybitéj batérie – kontrolka na prijímači bliká na červeno.**

**Dôležitá poznámka:** Nenasadzujte obojok na psa, pokiaľ ohradník nie je otestovaný a pole signálu nastavené.

#### **Krok 7**

##### **Otestujte ohradník**

**NETESTUJTE OHRADNÍK, POKIAĽ MÁ PES NASADENÝ OBOJOK!**

Systém ohradníka musíte otestovať ručne, aby ste overili, že signál prechádza drôtom správne. K tomu použite priloženú testovaciu výbojku. Zvoľte rovný úsek vodiča ohraničujúcej slučky dlhý aspoň 15 m. Pripevnite testovaciu diódu k sondám prijímača (obojku) a držte obojok vo výške krku vášho psa. Pomaly kráčajte s obojkom pozdĺž vedenia. Pozorne počúvajte varovný tón a sledujte svit výbojky. Čím širšie nastavíte zadržiavacie pole, tým väčšia šanca je na zadržanie psa. Nastavte šírku poľa na potrebnú šírku a test opakujte.

Otestujte na viacerých častiach ohrady. Aby ste sa uistili, že funkcia ohradníka je správna. Prejdite „bezpečnú“ časť pozemku pre uistenie, že sa tam nenachádza žiaden zblúdilý signál, prevažne v blízkosti skrútených káblov. Otestujte obojok aj vnútri domu. Signály z televíznych káblov, elektriny, či telefónu môžu duplikovať signál vo vnútri domu aj vonku. V prípade, že zaznamenáte tento problém, drôt ohradníka je zrejme umiestnený príliš blízko týchto káblov a musí byť upravené jeho vedenie. Obojok by nemal byť nosený vo vnútri domu.

### **Krok 8**

#### **Nastavte šírku signálneho pásma**

Signálne pásmo je vzdialenosť medzi drôtom a miestom, kde je prijímač obojku prvýkrát aktivovaný. Kolieskom na vysielacom nastavujete šírku signálneho poľa, nie intenzitu impulzu. Otočením ovládača v smere hodinových ručičiek šírku pásma zväčšujete, otočením proti smeru hodinových ručičiek pásmo znižujete. Otočením na doraz proti smeru hodinových ručičiek vysielateľ vypnete.

Podľa inštrukcií v kroku 7 otestujte šírku pásma. Čím je pole širšie, tým je nižšia šanca na útek psa.

**Dôležitá poznámka:** Pri každej zmene pásma je potrebné opakovať krok 7.

### **Krok 9**

#### **Inštalácia drôtu do zeme**

Drôt nemusí byť zakopaný, ale pre jeho ochranu je lepšie ho umiestniť pod zem. Hĺbka umiestnenia drôtu by mala byť zhruba 3 cm pod povrchom.

**Cesty a chodníky** – pokiaľ potrebujete ohradník viesť cez asfaltový chodník alebo cestu, urobte 2 cm hlboký zárez motorovou pílou s brúsnou čepeľou. Umiestnite kábel do zárezu a zalejte asfaltom.

### **Krok 10**

#### **Umiestnite tréningové vlajky**

Po zakopaní drôtu otestujte ohradník. Otestujte, či je sila signálu konzistentná po celom obvode. Nastavte šírku signálneho pásma. Ako náhle bude testovanie dokončené, umiestnite pozdĺž hranice ohrady tréningové vlajky. Vlajky umiestnite vo vzdialenosti, kde je prvýkrát počuť zvukový signál. Tým dodáte vizuálny podnet ku zvukovému.

### **Krok 11**

#### **Nasadte obojok psovi**

**Dôležitá poznámka:** Nikdy nenechávajte obojok nasadený dlhšie ako 12 hodín denne. Dlhšie používanie môže spôsobiť podráždenie kože.

##### **A. Elektródy**

- Uistite sa, že obe elektródy sú v kontakte s kožou psa. Pokiaľ je to potrebné, ostrihajte v oblasti umiestnenia srstí.
- Použite krátke elektródy na krátku srst, dlhé elektródy na dlhú.
- Elektródy utiahnite prstami, ale nikdy nie hrubou silou.

##### **B. Nosenie obojku**

- Pokiaľ je pes v budove, snímte mu obojok, aby nedochádzalo k náhodným impulzom.
- Vždy sa uistite, že obojok funguje správne, predtým, než ho psovi nasadíte.
- Umiestnite obojok na pohodlnú veľkosť pod bradu psa.
- Snímte ostatné kovové obojky, pokiaľ ich pes nosí.
- Odstrihajte prebytočný popruh.

## **Časť 2 - Výcvik psa**

**Tip: Navštívte náš YouTube kanál, kde nájdete konkrétne tipy pre inštaláciu elektronického ohradníka a pre výcvik vášho psa – <http://www.youtube.com/ElektroObojky>.**

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky s vašim systémom, dodržiavajte nasledujúce tipy:

- Vždy sa uistite, že obojok funguje správne, skôr ako ho nasadíte psovi.
- Zostaňte pozitívni a hraví behom výcviku.
- Nikdy nepokračujte vo výcviku, pokiaľ pes stratí záujem.

Nasledujúce kroky by mali pomôcť úspešnému tréningu.

## **Krok 1**

### **Tréningovanie s vlajkami**

1. Vypnite vysieláč, aby pes nedostával žiadne impulzy.
2. Nasad'te obojok na psa.
3. Nasad'te psovi dlhé vodítko. Hrajte sa so psom v bezpečnej oblasti. Nedovoľte mu voľne vstúpiť do korekčnej oblasti s vlajkami.
4. Bežte so psom pred vlajky. Zohnite sa a zamávajte vlajkou. Povedzte „fuj“ aj bezpečnej zóne.

## **Krok 2**

### **Prvá korekcia**

1. Vypnite vysieláč, aby pes nedostával žiadne impulzy.
2. Nasad'te obojok na psa.
3. Nasad'te psovi dlhé vodítko. Hrajte sa so psom v bezpečnej oblasti. Nedovoľte mu voľne vstúpiť do korekčnej oblasti s vlajkami.
4. Bežte so psom pred vlajky. Pokiaľ sa pes pokúsi vyhnúť vlajkám, pochváľte ho.
5. Opakujte to na viacerých miestach ohradníka.
6. Neprekračujte 3 impulzy denne a 7 impulzov za týždeň. Veľmi ale záleží na stresovej tolerancii vášho psa. Väčšine psov stačí málo impulzov v tréningovej fáze a ďalší krát už reagujú na varovný signál.
7. Odmeňte psa, keď sa vyhne vlajkám, aj keď už je v korekčnom pásme.
8. Hrajte sa so psom v bezpečnej zóne po skončení tréningu.

## **Krok 3**

### **S vodítkom**

1. Zapnite vysieláč a hrajte sa so psom v bezpečnej zóne. Po niekoľkých minútach hod'te hračku cez oblasť s vlajkami.
2. Pokiaľ pes vbehne do korekčnej oblasti, počkajte na prekvapenú reakciu. Následne psa pritiahnite späť. Pochváľte ho a odmeňte.
3. Opakujte tréning s mávaním vlajkou – „fuj“.
4. Opakujte cvičenie na viacerých lokalitách ohradníka.
5. Odmeňte psa, keď sa vyhne vlajkám.
6. Pokiaľ pes odmietne vojsť do oblasti s vlajkami aspoň 20x, prejdite k ďalšiemu kroku.

## **Krok 4**

### **Bez vodítka**

1. Nasledujte inštrukcie v kroku 3, okrem pritiahnutia vodítka. Nechajte ho ale psovi, ak by bolo potrebné.
2. Pokiaľ pes vojde do impulznej oblasti, rýchlo mu snímte obojok. Vezmite ho späť do bezpečnej oblasti a obojok mu znova nasad'te. Opakujte tréning s vlajkami – „fuj“.
3. Opakujte cvičenie bez použitia vodítka, pokiaľ pes nebude odmietať vstúpiť do oblasti s vlajkami.

## **Časť 3 - Údržba systému**

Systém ohradníka nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Obojok fungujúci na batérie je vodeodolný, ale nemal by byť ponorený do žiadnej tekutiny. To môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Vysieláč musí byť chránený proti styku s vodou.

Veľmi blízky zásah bleskom môže spôsobiť poškodenie a vysieláč by preto mal byť následne odpojený od drôtu.

Testujte systém zhruba raz za týždeň, aby ste overili jeho správnu funkčnosť.

## **Bezpečnosť**

Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, často kontrolujte umiestnenie obojku, jeho správne utiahnutie a umiestnenie elektród. Kontrolujte kožu v miestach elektród, či sa tam nevyskytuje vyrážka alebo podráždenie. V takom prípade obojok čo najčastejšie snímajte, prípadne sa poraďte s vaším veterinárom. Obojok by nemal byť nosený nepretržite dlhšie ako 12 hodín (ide o všeobecné odporúčanie pre všetky obojky, aj neelektrické, pokiaľ je potrebné, aby bol nasadený dlhšie, čo najčastejšie kontroluje kožu pod obojkom). Umývajte psovi krk v mieste umiestnenia elektród tak často, ako je potrebné.

***Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis***

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EÚ a je preto opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u dovozcu.

Na nasledujúcej adrese nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod:

<https://www.elektricke-objky.sk/elektronicke-ohradniky/petrainer-pet803>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

***Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:***

Reedog, s.r.o.

ID 2130, P.O. Box 901

911 01 Trenčín

Tel: +421 322 601 057

Email: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)