

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

REEDOG DT-4200



Funkce:

- 1) Nabíjecí – vysílačka i přijímač (možnost nabíjet obě části zároveň)
- 2) Krátkodobě ponořitelný na 30minut do 1m
- 3) Nastavitelná úroveň el. výboje (rozmezí 1–99)
- 4) Výběr ze 3 módů – zvuk, vibrace a el. výboj
- 5) Možnost rozšíření až pro 2 psy (po zakoupení dalšího přijímače)
- 6) Možnost vypnout vysílačku i přijímač v rámci úspory baterie
- 7) Dosah 2000m
- 8) LED světlo přijímače s viditelností v noci 200-300 m

Tipy:

- 1) Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
- 2) Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni korekce a vždy sledujte chování Vašeho psa
- 3) Před použitím el. výboje zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
- 4) Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku buďte důslední a trpěliví zároveň
- 5) Prohlížejte psovi kůži na krku, zdali nedochází k podráždění



Zapnutí a párování:

- 1) Na přijímači podržte zapínací tlačítko, dokud neuslyšíte 2x pípnutí. Pokud bliká zelená kontrolka rychle, přijímač je nutné spárovat. Pokud bliká pomalu, je spárovaný s vysílačem
- 2) Podržte zapínací tlačítko na vysílači, dokud se displej nerozsvítí
- 3) Přepínačem pro volbu psa zvolte, na jaký kanál chcete přijímač napárovat
- 4) Stiskněte a podržte současně tlačítko pro vibraci a světlo, dokud se na displeji nezobrazí písmeno "P" a přiložte vysílačku k přijímači
- 5) Uslyšíte 5x pípnutí a zelená kontrolka na přijímači bude blikat 1x za 4-5 vteřin
- 6) Uvolněte tlačítka na vysílače a otestujte všechny funkce
- 7) Pokud přijímač reaguje, úspěšně jste zařízení spárovali

Zrušení párování:

- 1) Zapněte přijímač podržením zapínacího tlačítka, dokud neuslyšíte 2x pípnutí. Zelená LED kontrolka bude blikat 1x za 5 vteřin
- 2) Zapněte vysílačku podržením zapínacího tlačítka, dokud se displej nerozsvítí
- 3) Stiskněte a podržte současně tlačítko zvuk a světlo, dokud se na displeji nezobrazí písmeno "U" a přiložte vysílačku k přijímači
- 4) Uslyšíte 5x pípnutí a zelená kontrolka LED bude blikat rychle.
- 5) Uvolněte tlačítka vysílačky, nyní je přijímač odpárován

Nabíjení:

- 1) Pokud na přijímači svítí červená kontrolka, je třeba jej dobít
- 2) Připojte nabíjecí kabel do otvoru pro nabíjení přijímače
- 3) Nabíjení trvá cca 2 hodiny
- 4) Při plném dobití se rozsvítí na přijímači zelená kontrolka
- 5) Pokud svítí červená kontrolka na vysílače, je třeba ji nabít
- 6) Připojte nabíjecí kabel do otvoru pro nabíjení ve spodní části vysílačky
- 7) Při plném dobití se rozsvítí zelená kontrolka

Testování zařízení:

- 1) Zapněte přijímač
- 2) Přiložte na elektrody plastovou zkušební výbojku tak, aby se elektrody dotýkaly drátku ve výbojce
- 3) Zvolte na vysílače korekci impulzem (nesmí být nastavena na hodnotu 0!)
- 4) Žárovka ve výbojce se rozsvítí – elektrostatické impulzy jsou funkční

Bezpečnost:

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem

Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické) a používán na psech mladších 6 měsíců

Nefunkčnost zařízení:

Zdá se, že obojek nepracuje správně:

- ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen správný kanál (A nebo B)
- spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí:

- ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
- otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce:

- otestujte přijímač dle instrukcí výše
- ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- zvyšte intenzitu korekcí

Na našem **Youtube** kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: <https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/reedog-mx-600-medium>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Elektro-obojky.cz

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz



Elektro Obojky

elektronické obojky pro psy

