

ELEKTRONIKUS KERÍTÉS

PATPET F400

Használati utasítás



A készülék leírása



Alaptulajdonságok

- 100 fokozatban állítható korrekció - újratölthető
- és vízálló vevő - elektródahuzatok
- érzékeny bőrű kutyák számára - fényvisszaverő
- nyakörv - korlátlan
- számú vevőegység lehetősége egy alapra

Tesztelje a készüléket

Mindig ellenőrizze megfelelően a készüléket, mielőtt a kutya nyakára rögzíti!

- töltse fel a vevőt -
- hozzon létre egy 2 m-es tesztkör -
- kapcsolja be a vevőt a Be/Ki gombbal - állítsa
- be a zónát (kb. 10 cm) - helyezze
- a teszt-diódát az elektródákra - fokozatosan
- közelítse meg a vezeték a vevővel - a vevő sípol, majd
- korrekciós impulzust küld - a villanykörte teszt-dióda világít

Zóna beállítások

- szerelje fel a vezeték a telek mentén, és állítsa be a korrekciós zónát:
- (A táblázat csak tájékoztató jellegű, függ a beépítés típusától és a vezeték hosszától)

nagyszámú offline távolság, 100 szint távolsága körülbelül 6 méter

Adó jelszintje	Távvezérlő távolság
10	0.5M
20	1.0M
30	1.5M
40	2.0M
50	3.0M
60	4.0M
70	4.5M
80	5.0M
90	5.5M
100	6.0M

Működés elve

- ha a kutya belép a korrekciós zónába, a vevő sípolni kezd
 - ha nem halad tovább és elhagyja a korrekciós zónát, a készülék abbahagyja a sípolást
 - ha a vevőt 5 percnél tovább nem aktiválják, a készülék készenléti üzemmódba lép
- ha a kutya tovább halad a korrekciós zónán, elektrosztatikus impulzus korrekciót küld, amely fokozatosan növekszik

Kezdjük

- Kapcsolja be a bázist a POWER gombbal
- csatlakoztassa a vezetékét az alaphoz, és állítsa be a kívánt áramkört (a vezetéknek zárt áramkört kell alkotnia!)
- A + és – gombokkal állítsa be a kívánt korrekciós zónát
- Kapcsolja be a vevőt a Be/Ki gombbal
- Szerelje fel az elektródákat a vevőre
- Helyezze a tesztlámpát a vevőre, és menjen végig a teljes áramkörön, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a válaszok helyesek és a kívánt távolságra vannak
- Rögzítse a készüléket a kutya nyakához

Most a készülék használatra kész, és elkezdheti az edzést Lásd. Point Dog képzés

Töltés

- ha a vevő piros lámpája villog, a készüléket fel kell tölteni
- csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz
- teljesen feltöltött állapotban a lámpa zöldre vált
- a töltés 1-2 órát vesz igénybe

Kutyakiképzés

Tipp: Látogassa meg YouTube csatornánkat, ahol konkrét tippeket talál az elektronikus kerítés felszereléséhez és kutyája kiképzéséhez - www.Youtube.com/ElektroObojky.

A legjobb eredmény elérése érdekében rendszerével kövesse az alábbi tippeket:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a nyakörv megfelelően működik, mielőtt felveszi kutyájára.
- Legyen pozitív és játékos az edzés során.

Soha ne folytassa az edzést, ha a kutya elveszti érdeklődését. A következő lépések segítik a sikeres képzést:

1. lépés Képzés zászlókkal

1. Kapcsolja ki a jeladót, hogy a kutya ne kapjon impulzusokat.
2. Helyezze a nyakörvet a kutyára.
3. Tegyük hosszú póráz a kutyára. Játssz a kutyáddal biztonságos helyen. Ne engedje, hogy zászlókkal szabadon belépjen a javító területre.
4. Futtassa a kutyáját a zászlók előtt. Hajolj le és lengesse a zászlót. Mondd, hogy "jaj" a biztonságos zónára is.

2. lépés Első javítás

1. Kapcsolja ki a jeladót, hogy a kutya ne kapjon impulzusokat.
2. Helyezze a nyakörvet a kutyára.
3. Tegyük hosszú póráz a kutyára. Játssz a kutyáddal biztonságos helyen. Ne engedje, hogy zászlókkal szabadon belépjen a javító területre.
4. Futtassa a kutyáját a zászlók előtt. Ha a kutya megpróbálja elkerülni a zászlókat, dicsérje meg.
5. Ismételje meg ezt több helyen a kerítésen.
6. Ne lépje túl a napi 3 és a heti 7 impulzust. De ez valóban a kutya stressztűrő képességétől függ. A legtöbb kutyának csak néhány impulzusra van szüksége a képzési szakaszban, és a következő alkalommal reagál egy figyelmeztető jelzésre.
7. Jutalmazza a kutyát, ha elkerüli a zászlókat, még akkor is, ha már a korrekciós zónában van.
8. Edzés után játssz a kutyával egy biztonságos zónában.

3. lépés Az útmutatóval

1. Kapcsolja be a jeladót, és játsszon a kutyával a biztonságos zónában. Néhány perc múlva dobja a játékot a zászló területére.
2. Ha a kutya beszalad a korrekciós területre, várjon meglepett reakciót. Ezután húzza vissza a kutyát. Dicsérjétek és jutalmazzák őt.
3. Ismételje meg az edzést a zászló rázásával - "jajj".
4. Ismételje meg a gyakorlatot a kerítés több pontján.
5. Jutalmazd meg a kutyát a zászlók elkerüléséért.
6. Ha a kutya legalább 20 alkalommal nem hajlandó belépni a megjelölt területre, folytassa a következő lépéssel.

4. lépés: Fogalmam sincs

1. Kövesse a 3. lépés utasításait, kivéve a póráz meghúzását. De ha kell, hagyd a kutyára.
2. Ha a kutya az impulzus zónába kerül, gyorsan távolítsa el a nyakörvet. Vidd vissza egy biztonságos helyre, és kösd vissza. Ismételje meg az edzést zászlókkal - "yike".
3. Ismételje meg a gyakorlatot póráz használata nélkül, amíg a kutya nem hajlandó belépni a megjelölt területre.

Rendszerkarbantartás

A kerítésrendszer szinte nem igényel karbantartást. Az elemmel működő nyakörv vízálló, de nem szabad folyadékba meríteni. Ez olyan károkat okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

A távadót védeni kell a vízzel való érintkezés ellen. Nagyon közeli villámcsapás károkat okozhat, ezért az adót le kell választani a vezetékről. Körülbelül hetente egyszer tesztelje a rendszert, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e. Biztonság – A kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében gyakran ellenőrizze a nyakörv helyzetét, megfelelő meghúzását és az elektródák elhelyezését. Ellenőrizze a bőrt az elektródák helyén, hogy nincs-e rajta kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben a lehető leggyakrabban távolítsa el a nyakörvet, vagy forduljon állatorvosához. - A gallért 12 óránál tovább kell folyamatosan hordani (ez általános ajánlás minden nyakörvhöz, még a nem elektromoshoz is, ha hosszabb ideig kell viselni, a lehető leggyakrabban ellenőrizze a gallér alatti bőrt). - Mossa meg a kutya nyakát ott, ahol az elektródákat elhelyezték, ahányszor szükséges.

FONTOS: Ne cserélje ki a vezetéket eltérő keresztmetszetű vezetékre!

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu