

INSTRUKCJA OBSŁUGI

REEDOG MX400 EASY





Parowanie obroży

1. Naładuj całkowicie nadajnik i odbiornik za pomocą dołączonego kabla (2-3 godziny) - w przypadku słabego akumulatora lampka kontrolna zacznie migać na czerwono.
2. Włącz odbiornik i radio, naciskając długo odpowiedni przycisk. Niesparowany odbiornik można rozpoznać po szybko migającym zielonym świetle od dołu.
3. Na radiu naciśnij przycisk, aby wybrać psa (A, B lub C), z którym chcesz sparować odbiornik. Wybór można zobaczyć także na wyświetlaczu radia.
4. Teraz jednocześnie naciśnij i przytrzymaj **przycisk + (plus)** i przycisk **pulsu (błyskawica)** w radiu, aż na wyświetlaczu zaczną pojawiać się cyfry (A01,02,03,04,05,06...). Następnie zwolnij przyciski.
5. Przyłóż radio do odbiornika i naciskaj kilkakrotnie literę (A, B lub C), z którą chcesz sparować odbiornik - **aż usłyszysz sygnał dźwiękowy**. Lampka na odbiorniku będzie powoli migać. Ale liczby na wyświetlaczu będą nadal dodawane.
6. Wyjdź z trybu parowania, naciskając i przytrzymując jednocześnie tę samą kombinację - **przycisk + (plus)** i **przycisk impulsu (błyskawica)** . Dopóki cyfry na wyświetlaczu się nie zatrzymają.
7. Wypróbuj wszystkie funkcje obroży – dźwięk, puls i wibracje.

Parowanie drugiego (trzeciego) odbiornika

Jeżeli chcesz dodać do radia kolejny odbiornik, postępuj analogicznie jak przy parowaniu pierwszego odbiornika. Jedyne, co zmieniasz, to **litera psa (A, B lub C)** . Zatem zanim rozpoczniesz parowanie wybierasz na wyświetlaczu np. B01

Odparowywanie odbiornika

Jeżeli z jakiegoś powodu konieczne jest odłączenie odbiornika od radia, należy postępować w następujący sposób:

1. Włącz odbiornik i radio odpowiednim przyciskiem
2. W radiu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie **przycisk dźwięku (dzwonek)** i **przycisk krótkiego impulsu (miganie)** - cyfry w radiu ponownie się zmienią. Następnie możesz zwolnić kombinację.
3. Przyłóż radio do odbiornika i kilka razy naciśnij numer psa, od którego chcesz zdjąć słuchawkę - aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Liczby na wyświetlaczu będą nadal się sumować.
4. Wyjdź z trybu parowania, naciskając długo tę samą kombinację przycisków **dźwięku (dzwonek)** i **krótkiego impulsu (miganie)** .
5. Pomyślne rozparowanie można rozpoznać po szybko migającej lampce na odbiorniku.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl