

Instrukcja obsługi

Inteligentne
połączenie bezprzewodowego ogrodzenia
dla psów i zdalnej obroży 2 w 1



A

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie instrukcji.

Środki ostrożności

A Jednostka sterująca płotem powinna być umieszczona ponad 3 stopy nad ziemią i na otwartej przestrzeni, ponieważ wszelkie konstrukcje/przeszkody/bariery, takie jak ściany, drzewa i szopa ogrodowa, mogą zakłócać transmisję sygnałów radiowych.

A Nie zalecane dla psów agresywnych lub skłonnych do agresywnego zachowania.

Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

A Ze względów bezpieczeństwa produktu sterownik ogrodzenia powinien być używany WYŁĄCZNIE w pomieszczeniach zamkniętych lub w suchym miejscu.

A Aby uniknąć podrażnienia lub zranienia skóry szyi psa, obroży nigdy nie należy nosić dłużej niż 12 godzin dziennie. Często sprawdzaj szyję psa i w razie potrzeby zmień położenie obroży.

A Zawsze utrzymuj okolice szyi psa w czystości.

A W przypadku zauważenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać używania obroży do czasu poprawy lub powrotu stanu zdrowia.

Części i akcesoria:



Wstęp:

Ten produkt łączy w sobie bezprzewodowe ogrodzenie dla psa i zdalnego trenera w jednym opakowaniu. Zapewnia wygodę bezprzewodowego trzymania psa bez konieczności zakopywania przewodu ograniczającego. Ze skrzynki kontrolera ogrodzenia możesz natychmiast wystać sygnał korygujący (sygnał dźwiękowy, wibracje lub wstrząs), aby wyszkolić psa. Nie może być używany w domu lub na zewnątrz.

~Ja

SZYBKI START

Włącz sterownik ogrodzenia i wciśnij przycisk MODE. Umożliwi to wybór TRYBU:

trybu ogrodzenia lub trybu zdalnego trenera. Jeśli widzisz na ekranie

30,60,90,150,300, oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie Wireless

Fence. Jeśli na ekranie widzisz cyfrę 001,002 lub 003, oznacza to, że urządzenie

znajduje się w trybie zdalnego trenera. Przeczytaj poniższe informacje na temat

trybu bezprzewodowego ogrodzenia i trybu zdalnego tresera psów

Tryb ogrodzenia bezprzewodowego:

5 poziomów zasięgu sygnału: 30=30 metrów/33 jardy, 60=66 metrów/64, 90=99

metrów, 150=150 metrów/164 jardy, 300=300 metrów/330 jardów

Naciśnij przycisk zasilania obroży, aby ją włączyć. Naciśnij ponownie przycisk

zasilania, aby wyłączyć. Obroża współpracuje automatycznie z kontrolerem

ogrodzenia, bez procedury synchronizacji/parowania. Od niskiego zakresu 30

metrów/33 jardów do maksymalnie 300 metrów/330 jardów, zawsze możesz go

dostosować, naciskając przyciski Minus i Plus „+”. Obrożę można przetestować za

pomocą zestawu do testów wstrząsowych. Gdy znajdziesz się w bezpiecznej

strefie, obroża nie zareaguje, dopóki nie dotrzesz do strefy ostrzegawczej.

Wewnątrz strefy ostrzegawczej obroża wydaje szybki sygnał dźwiękowy, a

czerwone światło szybko miga. Jeśli oddalisz się od strefy ostrzegawczej, obroża

wyładowuje wstrząs (do sprawdzenia wstrząsów możesz użyć zestawu do

testowania wstrząsów, zapala się po wykryciu wstrząsu). Kiedy wrócisz do strefy

ostrzegawczej, wstrząs ustanie, ale zaczniesz migać czerwone światło. Kiedy

wrócisz do bezpiecznej strefy, obroża nie będzie emitować sygnału dźwiękowego

ani żadnych lampek ostrzegawczych.

Jedna skrzynka kontrolera ogrodzenia może współpracować z wieloma obrożami.

Możesz dodać tyle obroży, ile potrzebujesz, aby korzystać z funkcji ogrodzenia

bezprzewodowego. Należy pamiętać, że ten system może współpracować z

maksymalnie 3 obrożami indywidualnie jako zdalny trener psów.

Tryb zdalnego trenera psów:

Zwykle obroża jest już fabrycznie sparowana ze sterownikiem ogrodzenia. W

zestawie dla 1 psa, obroża połączona z kanałem 001; W zestawie z 2 psami

obrożę są sparowane z kanałami 001 i 002, a obroże w zestawie z 3 psami są

sparowane odpowiednio z kanałem 001 002 003. Możesz naciskać przyciski

Minus i Plus „+”, aby przełączać obroże dla psów pomiędzy 001 002 003. Po

wybraniu kanału naciśnij przyciski Minus i Plus „+”, aby zmienić poziom korekcji

(dźwięk, wibracje, wstrząsy). Każda metoda korekcji ma 6 poziomów (1-6). Zasięg

pilota wynosi do 300 metrów/330 jardów.

Jeśli przypadkiem zajdzie potrzeba ponownej synchronizacji obroży ze

sterownikiem ogrodzenia, możesz postępować zgodnie z poniższym

przewodnikiem:

Instrukcje synchronizacji odbiornika z pilotem:

Najpierw włącz odbiornik, zapali się czerwone światło. Włącz kontroler ogrodzenia,

naciśnij przycisk Mode, aby wyświetlić 001 (jeśli wyświetlacz pokazuje inaczej

30,60 itd.), naciśnij ponownie przycisk Mode, aż wyświetli się 001. Następnie

naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE ORAZ przycisk zasilania odbiornika w o tym

samym czasie . Wyświetlacz sterownika ogrodzenia i lampka odbiornika zaczną

migać, a następnie zmieniają kolor na czerwony. Zwolnij palce na obu jednostkach.

W tym momencie odbiornik i skrzynka ogrodzeniowa są dopasowane na kanale

001. Zrób to samo dla drugiego kołnierza ^{na} 002 lub trzeciego ^{kołnierza} na 003.

Jak przetestować:

1. Włącz kontroler ogrodzenia i odbiornik, a następnie przejdź do trybu

bezprzewodowego ogrodzenia.

Wybierz zakres np. 30 lub inny wyższy zakres (60,90,150,250), trzymając kołnierz

w dłoni, odejdź od sterownika ogrodzenia. Gdy zbliżysz się do granicy zasięgu,

obroża wyda sygnał dźwiękowy, a czerwone światło zacznie szybko migać.

Oznacza to, że obroża znajduje się w strefie ostrzegawczej. Jeśli oddalisz się

dalej, obroża będzie wyładowywać wstrząsy, aż wrócisz do strefy ostrzegawczej i

bezpiecznej.

2. Będąc w trybie zdalnego tresera psów, naciśnij przycisk DŹWIĘK, WIBRACJA

lub WSTRZĄS, aby przeprowadzić test. Naciśnij przycisk SHOCK i sprawdź, czy

zaświeci się zestaw do testu wstrząsów.

Ładowanie:

Kontroler ogrodzenia:

Bateria litowa DC 5 V, 3,7 V 2500 mAh. Gdy poziom naładowania akumulatora

jest niski, należy go naładować. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 4-

5 godzin (świeci się czerwona dioda LED). Aby uzyskać najlepszą wydajność, użyj

dołączonej ładowarki.

Odbiornik:

Bateria litowa DC 5 V 3,7 V 400 mah. Pełne naładowanie zajmuje 2-3 godziny

(ciągle zielone światło). Jeśli odbiornik nie będzie używany przez 5 minut,

przejdzie w stan hibernacji i gotowości. Delikatne potrząśnięcia lub ruchy mogą natychmiast aktywować obrożę.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl