

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## PATPET F300

### KERÍTÉS ÉS EDZŐGALLÉR



## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Az alaphoz 1 m-nél magasabban kell lennie a talaj felett és szabad térben, mert bármilyen szerkezet/akadály/sorompó, például falak, fák és kerti fészerek befolyásolhatják a rádiójel átvitelét
- A készülék nem alkalmas agresszív vagy agresszív viselkedésre hajlamos kutyák számára
- Ha nem biztos abban, hogy a készülék használata megfelelő-e kutyája számára, lépjen kapcsolatba állatorvos, vagy oktató
- A távadó egységet/alapot csak beltéren szabad használni vagy arra helyezni száraz hely. Vízzel nem érintkezhet!
- A kutya nyakának bőrének irritációjának vagy sérülésének elkerülése érdekében a nyakörvet soha nem szabad napi 8 óránál tovább viselni. Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakának bőrét. Hagyja abba a készülék használatát, amint az irritáció jeleit észleli.
- A vevőkészüléket mindig száraz és megtisztított kutya nyakára helyezze

## KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKOK LEÍRÁSA



## KEZDJÜK

- Kapcsolja be a vezérlőt, és nyomja meg a gombot az üzemmód kiválasztásához
- Válassza ki, hogy kerítés módot vagy edzésmódot kíván-e használni
  - Ha a kijelzőn a 30, 60, 90, 150, 300 számok jelennek meg, akkor beállította a kerítés módot.
  - Ha a 001 002 003 világít a kijelzőn, az edzésmód aktív

## VÍVÓ MÓD

- 5 távolság beállítási mód: 30 = 33 méter, 60 = 66 méter, 90 = 99 méter, • 150 = 150 méter, 300 = 300 méter
- A vevő párosítás nélkül válaszol a kerítésre
- Ha a kutya belép a figyelmeztető zónába, a vevő sípol, és a piros lámpa gyorsan villog. A figyelmeztető zónán túlhaladva a vevő korrekciós impulzust küld.
- Amikor a kutya visszatér a figyelmeztető zónába, az impulzusok leállnak, és a piros lámpa gyorsan villog. A biztonságos zónába való visszatéréskor a vevő nem ad ki hangot vagy nem javít, és a jelzőfény nem villog
- Kerítés módhoz korlátlan számú vevő használható

## MÁSIK VEVŐ PÁROSÍTÁSA

- Kapcsolja be a vevőt - a piros jelzőfény kigyullad
- Kapcsolja be az adót, és állítsa be a 001, 002 vagy 003 értéket
- Nyomja meg egyszerre a be-/kikapcsoló gombot a vevőegységen és a módválasztó gombot a bázison
- A bázisállomás és a vevőegység egyszerre kezd pirosan villogni
- Tegye ugyanezt a 002-es, 003-as gallérral

## FUNKCIÓS VIZSGÁLAT

- Kapcsolja be a vevőt •  
Kapcsolja be a bázist/adót
- A módválasztó gombbal állítsa be a kerítés módot (30,60,90,150,300)
- Állítsa be a megengedett zóna hosszát a „+” vagy „-” gombokkal
- Helyezze a teszt diódát a vevő elektródáira és tesztelje a működőképességet (funkcionális impulzusokkal, az izzó világít)
- Ha a vevő reakciója rendben van, tegye a vevőt a kutya nyakára

## TÖLTÉS

### Vevő

Lítium akkumulátor DC 5V 3.7V 400mAh. Teljes feltöltéssel 2-3 órát bír (zöld fény). Ha a rádióerősítőt 5 percig nem használják, alvó üzemmódba lép, és készenléti állapotba kerül.

Gyengéd rezgések vagy mozdulatok azonnal aktiválhatják a gallért.

### Adó

Lítium akkumulátor DC 5V 3.7V 2500mah. Ha az akkumulátor majdnem lemerült, töltsé fel teljesen az akkumulátor körülbelül 4-5 órát bír (piros LED).

## GALLÉR BEÁLLÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS

Nagyon fontos, hogy a nyakörv megfelelően illeszkedjen a kutya nyakához. Pozíciója lehetővé teszi a nyakörv funkciók, azaz hang, rezgés és impulzus küldését. A nyakörv nyak körüli helyzetét mindig így kell megvalósítani: úgy helyezzük a nyakörvet a kutya nyakára, hogy az érintkezési pontok a kutya nyaka alatt és a bőréhez érjenek. Ellenőrizze a nyakörv feszességét úgy, hogy az egyik ujját az érintkezési pont vége és a kutya nyaka közé helyezi. Jól illeszkednie kell, de nem túl szorosan. Hagyja, hogy kutyája néhány percig viselje a nyakörvet, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ellenőrizze, hogy a kutya jól érzi-e magát a nyakörvvel.

## TECHNIKAI PARAMÉTEREK

### Adó

Vízálló: Nincs védelem

Méretek: Sz 8 x Ma 12 x Mé 3 cm

Súly: 130g

### Vevő

Vízálló: Rövid ideig merülő

Méretek: Sz 4 x Ma 7 x Mé 3 cm

Súly: 63g

Korrekció: impulzus, hang, rezgés

Javítási szint: 6

Gallér hossza: 72 cm-ig

## GARANCIA ÉS GARANCIA UTÁNI SZERVIZ

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető az importőr honlapján, kérésre az importőrtől és az importőr üzletében.

Az a cím, ahol az aktuális letöltési utasításokat megtalálja:

<https://www.elektro-objky.cz/bezdratove-ohradniky/patpet-f300-ohradnik-a-vyckvikovy-objek>

A műszaki paraméterek, jellemzők és a nyomtatási hibák változtatása fenntartva

A garanciális és a garancián túli javításokat az importőr biztosítja:

Reedog s.r.o

Hét ház 459/8

Prága 101 00

Információs vonal: 216 216 106

E-mail: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)