



Patpet F200C vezeték nélküli kerítés



Kérem, használja akadálymentes nyílt területen, mivel az akadályok befolyásolják a készülék működését.

A csomag tartalma:



Technikai információk:

A vezeték nélküli kerítés házi kedvenceknek egy megbízható és biztonságos védelem a kedvencének. A készüléken egyszerűen beállítható a kedvencének meghatározott biztonságos terület. Maximum 300 méteren belül kisállata biztonságosan közlekedhet. Ez a készülék alkalmas beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Működési elv:

A vevőegység bekapcsol, ha az állat a beállított határhoz közeledik. A vevőegység nem fog aktiválódni, ha a kutya a beállított biztonságos távolságon belül marad.

Működési mód:

Az alapegységen beállított 30 azt jelenti, hogy a vevőegység nem fog aktiválódni 30 méteren belül (közvetlen, akadálymentes távolságra). A vevőegység bekapcsol, ha az alapegység kialszik.

Nyakörv beállítása:

- 5 mp hang + 5 mp impulzus - az impulzus és a hang egyidejűleg működnek 6 másodpercen keresztül.
- 2 teljes korrekciós ciklus után bekapcsol egy sípoló hang, amely addig nem kapcsol ki, amíg a kutya vissza nem tér a kijelölt területre, a vevőegység nem fog működni.
- 5 perc tétlenség után a készülék készenléti módba lép.

Fő jellemzők:

- LED kijelző, beltéren és kültéren is használható
- A hatótávolság 30 és 300 m között állítható
- Ha a kutya átlépi a beállított távolságot, automatikusan bekapcsol a hangriasztó és az elektrosztatikus sokk mód
- Az alapegység 5 különböző jelzése eltérő hatótávolságokat jelöl
- Az adó- és a vevőkészülék kódolása nem igényel párosítást
- Fényvisszaverő fluoreszkáló TPU csík, amely növeli az éjszakai biztonságot
- A duális USB-kábel lehetővé teszi a vevő és az adó egyidejű töltését
- A kerítés vízhatlan és újratölthető

Kapcsolja be vagy ki a készüléket

Nyomja meg az ON/OFF gombot, bekapcsolja az adókészüléket, a LED fényjelző pirosan világít és a képernyőn megjelenik a hatótávolság. Az ON/OFF gomb megnyomásával a készülék kikapcsol.

A hatótávolság beállítása

A távirányító hatótávolsága azt a közvetlen távolságot jelenti, amely az adó és a vevő között van. Minél nagyobb az adó jelének értéke, annál nagyobb a jel hatótávolsága. A távirányító maximális hatótávolsága 300 méter lehet (a LED-en megjelenő szám métert jelent, pl. 30 méter = 98 láb). Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az adón, hogy a távolságot 30 méterrel növelje vagy csökkentse.

Számok az alapegységen = hatótávolság

30=30 méter, 60=60 méter, 90=90 méter, 150=150 méter, 300=300 méter

Figyelem

A vezeték nélküli hatótávolság a nyílt térben mért közvetlen távolságot jelenti, de ezt befolyásolhatják az elektromágneses hullámok vagy a környezeti akadályok.

Az adókészülék 3,7V-os lítium akkumulátort igényel, 2500 mAh kapacitással. Működési feszültség: minimum 3 volt. A kijelzőn 000 jelenik meg, kérjük, időben töltsse fel – töltés közben a piros jelzőfény villogni fog, teljes töltöttségnél folyamatosan világít pirosan.
Vevőegység: 3,7V-os lítium akkumulátor, 400 mAh.

1. Helyezze fel a tartozékokat a vevőegységre, csavarja rá a 2 érintkezési pontot. (Kétféle érintkezési pont létezik – a rövidke kistestű kutyákhoz valók, a hosszúak közepes és nagytestű kutyákhoz ajánlottak.) Ezután rögzítse a TPU nyakörvet.
2. Kapcsolja be/ki a vevőegységet az ON/OFF gomb megnyomásával, egy rövid hang hallható, és világítani kezd a piros LED.
Ha az adóegység ki van kapcsolva, a vevő két rövid hangot ad, kapcsolja be az adót – a vevő piros jelzőfénye világítani fog, és a készülék készenléti módba lép.
3. A vevőegység töltése: ha a feszültség 3V alá csökken, a tápellátás jelzője pirosan világít és villogni kezd, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor merülőben van – kérjük, időben töltsse fel.
A teljes feltöltés kb. 2–3 órát vesz igénybe, utána a jelzőfény zölden világít.
4. A vevőegység vízálló és fényvisszaverő anyaggal van ellátva, így éjszaka is használható, és a háziállat könnyen megtalálható.

A készülék használata:

1. Helyezze a vevőegységet a kutya nyakára, de ne túl szorosan.
2. Csatlakoztassa az áramellátást, nyomja meg az ON/OFF gombot az adón; használja a + / - gombokat a hatótávolság beállításához – a kijelzőn megjelenik a beállított érték.
Figyelmeztetés: A vezeték nélküli távolság közvetlen távolságot jelent nyílt területen, amit befolyásolhatnak az elektromágneses hullámok vagy a környezeti akadályok.
3. Kérjük, helyezze az adókészüléket 15 méternél magasabb helyre a földtől, falaktól és akadályoktól mentesen, hogy a készülék optimálisan működjön a legjobb hatótávolság mellett.

Fontos figyelmeztetés:

A vezeték nélküli kerítés kizárólag háziállatok számára alkalmas kerítés.

Az alacsony teljesítmény befolyásolja a hatótávolságot, kérem, töltsen fel időben.

Kérem, ne hagyja a vevőegységet a kutyán napi 10 óránál hosszabb ideig, a kutya nem alkalmazkodik első alkalommal, de pár alkalom után alkalmazkodni fog.

Kérem, helyezze a vevőegységet gyermekektől távol, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.

A készülék használata előtt, kérem, olvassa el a használati útmutatót.

Alapegység: 3,7 V 2500 mAh LiP

Vevőegység: 3,7V 400mAh LiP

Megfelelőségi nyilatkozat, jótállás és jótálláson túli szerviz

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu oldalon.

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és beszerzés

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Cseh Köztársaság

Telefon: + 36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu