



Panel solar Goodlife

para Dog Silencer® o Dog Silencer® MAX



Manual de usuario

## Incluido en su paquete



## Piezas incluidas

1. Panel solar
2. Brazo alternativo con tuercas de 10 mm
3. Tuerca de bloqueo de metal con arandela de goma
4. Base circular con orificios de montaje
5. Tornillos de montaje y anclajes de plástico
6. Correa de nailon con hebilla
- Cable de CC de 7 pies: panel solar a unidad
8. Cable adaptador de pared de CA: panel solar a pared

**¡Importante!** Cargue el panel solar en interiores durante al menos 4 horas antes del primer uso. Consulte "CARGA DEL PANEL SOLAR EN INTERIORES" en la Sección 3.

## 1 Conjunto de base

### MONTAR EL BRAZO A LA BASE

- 1 Coloque una tuerca de 10 mm en uno de los pernos roscados del brazo alternativo de metal y deslice el perno a través de la base circular.
- 2 Coloque la otra tuerca de 10 mm en el mismo perno roscado en el interior del anillo circular. y apriete con una llave de 10 mm (llave de 10 mm no incluida).

### MONTAR LA BASE

1. Monte la placa base circular en un área soleada a una distancia no mayor a 3 metros del dispositivo Good Life que esté utilizando. (El cable conector del panel solar de CC a la unidad tiene una longitud de 3 metros).
- 2 Utilice los 3 tornillos de montaje proporcionados (N.º de pieza 5 arriba) para una instalación segura en un soporte sólido. superficies o los anclajes de plástico proporcionados para instalar en superficies no sólidas.



## 2 Asegure el panel solar

- 1 Apriete los dos pernos del brazo alternativo girando las tuercas de mariposa de plástico.
2. Enrosque la tuerca de seguridad metálica y la arandela de goma en la parte superior del brazo reciprocante. (Es posible que estos componentes ya estén instalados en el brazo superior).

Nota: Coloque el panel solar de manera que reciba toda la luz solar de la tarde.



- 3 Enrosque la parte posterior del panel solar en el perno roscado del brazo alternativo y apriete la tuerca de bloqueo de metal y la arandela de goma para asegurar el panel solar.

SU PANEL SOLAR DEBERÍA AHORA DEBE MONTARSE CORRECTAMENTE.

**¡Importante!** Mantenga los conectores eléctricos del panel solar hacia abajo para evitar daños por agua de lluvia.



## 3 Conexiones de alimentación

### CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN CC-CC AL DISPOSITIVO

1. Inserte el enchufe de alimentación de 9 V CC (n.º de pieza 7) del dispositivo Good Life en la toma de CC del lado derecho del panel solar. La vista (salida de 9 V) se muestra a la derecha con el panel solar hacia arriba.

#### NOTAS:

- La correa de nailon se puede utilizar para montar el accesorio del panel solar o el Good Life dispositivo que se cargará en una estructura adecuada.
- Utilice el cable adaptador de pared de CA proporcionado para cargar el panel solar después de largos períodos sin uso.



#### Precaución:

Utilice únicamente el cargador de pared de 9 voltios incluido para este panel solar. No es compatible con otros dispositivos y podría causar daños permanentes.

### LUZ INDICADORA LED: La

luz indicadora LED bicolor, ubicada en la base del panel solar, indica el estado actual de la unidad. El LED VERDE indica que la unidad está cargada; el ROJO , que la batería se está cargando.



### CARGA DEL PANEL SOLAR EN INTERIORES

Para cargar en interiores, utilice el cable de carga de pared de CC incluido (n.º de pieza 8). Conecte el cable de carga (marcado con una punta amarilla) a la toma de CC del lado izquierdo del panel solar, marcada con 9-12 V "IN" e indicada con un círculo amarillo.

### ESPECIFICACIONES DE POTENCIA

- Voltaje de salida: 9 V
- Corriente de salida máxima: 800 mA
- Adaptador de corriente: Entrada: CA 110-220; Salida: 9 V 1000 mA

## Devoluciones y cambios

No se preocupe, ¡lo tenemos cubierto! Su accesorio para panel solar está respaldado por nuestra garantía de devolución de dinero de 45 días y una garantía del fabricante de 1 año. En el improbable caso de que necesite usar alguna de estas opciones, contáctenos y lo solucionaremos. Si compró su accesorio para panel solar en una tienda física, comuníquese directamente con la tienda para obtener información sobre la devolución. Si realizó su compra a través de Good Life, visite [goodlifecompany.com/returns](http://goodlifecompany.com/returns) o contáctenos utilizando la información a continuación para obtener más información.

¿Necesitas más? Puedes añadir un plan de protección a tu accesorio de panel solar o incluso añadir cobertura contra accidentes adquiriendo uno de nuestros sencillos Planes de Protección. Si tienes un Dog Silencer®, visítanos en [goodlife.click/protection](http://goodlife.click/protection) para adquirir un plan de protección. Si tienes The Guardian™, visita [goodlife.click/pest-protection](http://goodlife.click/pest-protection) para adquirir un plan de protección.

## Estamos aquí para ayudar

Llamada gratuita: 1-800-657-8214

Fuera de EE. UU.: 1-541-245-4488

Correo electrónico: [customerservice@goodlifeinc.com](mailto:customerservice@goodlifeinc.com)

Sitio web de control de ladridos: [ultimatebarkcontrol.com](http://ultimatebarkcontrol.com)

Sitio web de control de plagas: [pestrepellerultimate.com](http://pestrepellerultimate.com)

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web:  
[www.electro-collares.es](http://www.electro-collares.es) Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.  
Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8 101 00 ~~Praga~~ 10  
+34900963443  
info@reedog.es

reedog