



Solárny panel Goodlife

prp Dog Silencer® alebo Dog Silencer® MAX



Obsah balenia



1. Solárny panel
2. Pohyblivé rameno s maticami 10 mm
3. Kovová poistná matica s gumovou podložkou
4. Kruhová základňa s montážnymi otvormi
5. Montážne skrutky a plastové hmoždinky
6. Nylonový remienok s prackou
7. 3m dlhý jednosmerný kábel: od solárneho panela k jednotke
8. Kábel sieťového adaptéra: solárny panel do zásuvky na stene

Dôležité! Pred prvým použitím nabíjajte solárny panel vo vnútri aspoň 4 hodiny. Viď časť „NABÍJANIE SOLÁRNEHO PANELA V INTERIÉRU“ v kapitole 3.

1 ZOSTAVENIE ZÁKLADNE

MONTÁŽ RAMENA K ZÁKLADNI

1. Na jeden zo závitových skrutiek na kovovom pohyblivom ramene pripevnite jednu 10mm maticu a prestrčte skrutku kruhovou základňou.
2. Nasadte druhú 10mm maticu na tú istú závitovú skrutku na vnútornej strane kruhového krúžku a utiahnite 10mm kľúčom (10mm kľúč nie je súčasťou balenia).

MONTÁŽ ZÁKLADNE

1. Namontujte kruhovú základnú dosku na slnečnom mieste - nie ďalej ako 3 metre od zariadenia Good Life, ktoré používate. (Prepojovací kábel medzi solárnym panelom a jednotkou má dĺžku 3 metre).
2. Pre bezpečnú inštaláciu do pevných povrchov použite 3 dodané montážne skrutky (diel č. 5 vyššie) alebo dodané plastové hmoždinky pre inštaláciu do nepevných povrchov.



2 Zaistenie solárneho panela

1. Utiahnite dve skrutky na pohyblivom ramene otáčaním plastových krídlových matic.
2. Na hornej časti pohyblivého ramena naskrutkujte kovovú poistnú maticu a pryžovú podložku. (Tieto súčiastky už môžu byť pripevnené k hornej časti ramene.)



3. Nasadte zadnú časť solárneho panela na závitovú skrutku ramene a utiahnite

kovovú poistnú maticu a pryžovú podložku, aby ste solárny panel zaistili.

VÁŠ SOLÁRNY PANEL JE
TERAZ ŘIADNE NAMONTOVANÝ

Dôležité! Elektrické konektory solárneho panela udržiavajte smerom nadol, aby ste zabránili poškodeniu vodou v dôsledku dažďa.



Poznámka: Umiestnite solárny panel tak, aby bol vystavený plnému popoludňajšiemu slnečnému žiareniu.

3 PRIPOJENIE K SIETI

PRIPOJENIE NAPÁJACIEHO KÁBLA 9V-DC K ZARIADENIU

1. Zasuňte 9V DC napájací konektor (č. dielu 7) zo zariadenia Good Life do DC zásuvky na pravej strane solárneho panela.

POZNÁMKY:

- Nylonový popruh sa dá použiť buď na upevnenie solárneho panela, alebo na upevnenie zariadenia Good Life pri nabíjaní
- K nabitíu solárneho panela po dlhšej dobe nečinnosti použite dodaný sieťový adaptér.

Pozor:

Pre tieto solárny panelové príslušenstvá používajte iba dodanú 9voltovú nabíjačku. Nie je vhodná pre žiadne iné zariadenie, môže spôsobiť trvalé poškodenie.

LED INDIKÁTOR Dvojfarebný LED

Indikátor umiestnený na základni solárneho panela indikuje aktuálny stav jednotky. ZELENÁ kontrolka LED indikuje, že je jednotka nabitá; ČERVENÁ indikuje, že sa batéria nabíja.

NABÍJANIE SOLÁRNEHO PANELA V INTERIÉRU

Pre nabíjanie v interiéri použite dodaný nabíjací kábel DC do zásuvky (č. dielu 8). Zapojte nabíjací kábel (označený žltým hrotom) do zásuvky DC na ľavej strane solárneho panela s označením 9-12V „IN“ a žltým kruhom.

ŠPECIFIKÁCIA NAPÁJANIA

- Výstupné napätie: 9V
- Maximálny výstupný prúd: 800 mA
- Napájací adaptér: Vstup: AC110-220; Výstup: 9V 1000mA



Prístroj bol schválený na používanie v území EU a je preto opatrený značkou CE. Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach: www.elektricke-objky.sk. Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk