



Goodlife napelemes panel

Dog Silencer® vagy Dog Silencer® MAX készülékhez



A csomag tartalma



1. Napelemes panel
2. Mozgatható kar 10 mm-es anyákkal
3. Fém önzáró anya gumialátéttel
4. Szerelőnyílásokkal ellátott kör alakú talp
5. Csavarok és műanyag tiplik
6. Nejlón szíj csattal
7. 3 méter hosszú egyenáramú kábel: a napelem és az egység között
8. Hálózati adapter kábel: napelem a fali aljzathoz

Fontos! Az első használat előtt tölts fel a napelemet beltéren legalább 4 órán keresztül. Lásd "A NAPELEM TÖLTÉSE BÉLTÉREN" részt a 3. fejezetben.

1 AZ ALAP ÖSSZESZERELÉSE

A KAR RÖGZÍTÉSE AZ ALAPHOZ

1. Az egyik menetes csavarra a fém mozgatható karon erősítsen egy 10 mm-es anyát, majd a csavart vezesse át a kör alakú talpon.
2. Helyezze fel a második 10 mm-es anyát ugyanarra a menetes csavarra a kör alakú talp belső oldalán, és húzza meg 10 mm-es kulccsal (a 10 mm-es kulcs nem része a csomagnak).

AZ ALAP FELSZERELÉSE

1. A kör alakú talpat napos helyen helyezze el - nem messzebb, mint 3 méter a GoodLife készüléktől, amelyet használ. (A napelemet és a készüléket összekötő kábel hossza 3 méter.)
2. A szilárd felszínre való biztonságos felhelyezéshez használja a csomagban található 3 csavart (5-ös alkatrész felül) vagy a műanyag tipliket a nem szilárd felületekhez.



2 A NAPELEM RÖGZÍTÉSE

1. Húzza meg a mozgatható karon lévő két csavart műanyag pillangóanyák elforgatásával.
2. Csavarozza fel a mozgatható kar felső részére a fém önzáró anyát és a gumialátétet. (Ezek az alkatrészek már rögzítve lehetnek a kar felső részén.)



3. Helyezze a napelem hátsó részét a karon található menetes csavarra és húzza meg a fém önzáró anyát és a gumialátétet, így rögzítve a napelemet.

AZ ÖN NAPELEME MOST MÁR MEGFELELŐEN RÖGZÍTVE VAN.



Megjegyzés: Helyezze el a napelemet úgy, hogy az közvetlen délutáni napfénynek legyen kitéve.

Fontos! A napelemet mindig az elektromos csatlakozókkal lefelé helyezze el, hogy megelőzze az esővíz bejutását és így az esetleges károsodást.

3 CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATHOZ

A 9V DC TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A KÉSZÜLÉKHEZ

Dugja be a 9V DC tápkábel csatlakozóját (7-es számú alkatrész) napelem jobb oldalán található DC csatlakozóba.

MEGJEGYZÉS:

- A nejlon szíj használható a napelem vagy a GoodLife készülék rögzítéséhez töltés közben.
- A napelem hosszabb idő után való feltöltéséhez használja a csomagban található hálózati adaptert.

FIGYELEM:

Enhez a napelemhez csak a csomagban található 9 voltos töltőt használja. Más készülékek nem megfelelőek, és tartós károsodást okozhatnak.

LED FÉNYJELZŐ - Kétszínű LED

A napelem alapegységén elhelyezett fényjelző mutatja az egység aktuális állapotát. A ZÖLD LED jelzőfény azt jelzi, hogy a készülék fel van töltve; a PIROS azt jelzi, hogy az akkumulátor töltés alatt áll.

A NAPELEM TÖLTÉS BELTÉREN

Beltéri töltéshez használja a csomagban található DC tápkábelt (8-as számú alkatrész). Csatlakoztassa a töltőkábelt (sárga végződést) a napelem bal oldalán található 9-12V "IN" jelöléssel és sárga körrel ellátott DC csatlakozóba.

TÁPELLÁTÁSI SPECIFIKÁCIÓK

- Bemeneti feszültség: 9V
- Maximális kimeneti áram: 800 mA
- Hálózati adapter: Bemenet: AC110-220; Kimenet: 9V 1000mA



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu