



Fig A

**DVOJITÁ VÝSUVNÁ LED SVÍTELNA 1 W
POWLI423**

UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

1 POPIS (OBR. A)

1. Hlavní vypínač horního světla
2. Výsuvné strany
3. Uvolňovací knoflík otočné hlavy
4. Ukazatel nabíjení
5. Adaptér AC/DC
6. automobilový adaptér 12 V
7. Magnet

2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- 1 reflektorová svítlna
- 1 nabíječka
- 1 x automobilový adaptér 12 V
- 1 x adaptér AC/DC
- 1 x návod k obsluze



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

3 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Před použitím stroje si přečtěte návod.
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic.

4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte, jsou-li některé části zlomené, ohnuté, prasklé nebo poškozené. Pracovní svítidlo, která se jeví jako jakkoliv poškozená nebo nefunguje obvyklým způsobem, je třeba ihned vyřadit z provozu. Prohlédněte před každým použitím.
- Tato pracovní svítidlo není určena dětem. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nenechávejte pracovní svítidlo zapnuté bez dozoru.
- Nevystavujte svítidlo ohni ani vysokým teplotám; baterie může vybuchnout.
- Nenabíjejte ani nepoužívejte poblíž otevřených plamenů nebo žhoubního popela.
- Nesvíťte nikomu přímo do očí.
- Nikdy čochu a světloomet za provozu nezatařete.
- Neskladujte pracovní svítidlo po delší časové období. Během skladování nabíjejte akumulátor každé tři měsíce.
- Nenabíjejte pracovní svítidlo po delší časové období. Příliš dlouhé nabíjení významně zkracuje životnost akumulátoru.
- Akumulátor pracovní svítidly je třeba po zakoupení dobít.
- Vyhněte se nabíjení při teplotách pod 4 °C.
- Nabíjecí konektor DC se může za provozu silně zahřát. Odpojte ze zásuvky opatrně.

5 PROVOZNÍ POKYNY

5.1 Magnetická základna

Pracovní světlo je dole vybaveno magnetickou základnou, která umožňuje světlo připevnit magneticky k vozidlu nebo jiným kovovým předmětům.



POZNÁMKA Nepokládejte světlo na počítačová zařízení, počítačové disky nebo jiné typy magnetických úložných zařízení nebo do jejich blízkosti, protože silná magnetická pole mohou vymazat nebo poškodit data.

5.2 Různé režimy

5.2.1 Režim světlometu

Můžete vysunout obě strany svítidly. Můžete si vybrat, zda použijete 15 LED nebo 30 LED. Prostě držte svítidlo a vytáhněte dno a/nebo hlavu. LED diody se rozsvítí automaticky. Stisknete-li je v bocích, LED diody se automaticky vypnou.

5.2.2 Režim bodového světla

Pro aktivaci horního světla 1 W jednoduše stiskněte hlavní vypínač umístěný na otočné hlavě. Hlavou můžete otáčet stisknutím uvolňovacího knoflíku a pak hlavu položte na požadovaný stupeň.

5.2.3 Nouzové svítidlo

Nouzové svítidlo lze aktivovat stisknutím hlavního vypínače bodového světla podruhé. Tři červené LED začnou blikat. Vypnutí provedete jednoduchým stiskem hlavního vypínače ještě jednou.

6 POKYNY K NABÍJENÍ



Dvojitá výsuvná svítidla musí být svítidla před prvním použitím plně nabitá. To zaručí, že akumulátor podá maximální výkon jak nyní, tak při příštích opakovaných nabíjeních. Nabíjecí adaptéry AC/DC a 12 V jsou určeny jen k nabíjení baterie. Nelze je použít k přívodu energie do svítidel. Zajistěte, aby bylo světlo při nabíjení vždy vypnuté.

6.1 Použití nabíjecího adaptéru AC / DC

- Postavte svítidlo svisle na základnu a vsuňte konektor zástrčky adaptéru do zásuvky na základně svítidla vedle kontrolky nabíjení.
- Zapojte adaptér do zásuvky 230 V.
- Kontrolka nabíjení se během procesu nabíjení rozsvítí ČERVENĚ.
- Baterie bude plně nabitá za přibližně 6 hodin. Vyjměte adaptér ze síťové zásuvky a odpojte konektor zástrčky ze svítidla.



Nenabíjejte déle než 8 hodin. aby nedošlo k přehřátí.

6.2 Použití adaptéru 12 V DC k nabíjení

- Svítidlo postavte svisle na základnu. Zapojte konektor zástrčky adaptéru do zásuvky na základně svítidla vedle kontrolky nabíjení.
- Adaptér zasuňte do cigaretového zapalovače automobilu 12 V DC nebo do zásuvky na příslušenství.
- Kontrolka nabíjení se během procesu nabíjení rozsvítí ČERVENĚ.
- Baterie bude plně nabitá za přibližně 6 hodin. Adaptér vyjměte ze zásuvky 12 V a odpojte konektor zástrčky ze svítidla.



Nenabíjejte déle než 10 hodin. aby nedošlo k přehřátí.

7 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	POWL1423
Jmenovitá životnost	50,000 hodin
Akumulátor	
Typ akumulátoru	Lithium-iontový
Akumulátor	3.7V-1500mAh
Nabíjecí doba	4-6 hodiny
Horní světlo	
Typ žárovky	1W LED
Doba provozu	8 hodiny
Výsuvné světlo	
Typ žárovky	30*1.8W LED
Pracovní doba v nízkém režimu (15 ks LED)	5 hodiny
Pracovní doba ve vysokém režimu (30 ks LED)	3 hodiny

8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak lze recyklovat.

DŮLEŽITÉ: LIKVIDACE BATERIÍ:

Tento výrobek obsahuje článek Li-ion. Za účelem zachování přírodních zdrojů akumulátory recyklujte nebo je likvidujte podle předpisu. Místní, státní nebo federální zákony mohou zakazovat likvidaci baterií Li-ion s běžným odpadem. Poradte se na svém místním úřadu pro likvidaci odpadu, jaké jsou možnosti recyklace a/nebo likvidace.