

## Automatic Pet Feeder

### Uživatelský manuál

**Bezpečnostní opatření**

**Varování**

- Veškerý obalový materiál jezdě zlikvidujte. Některé předměty mohou být zabaleny do poly bagů, které by mohly způsobit udělení a udržovat je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nedovolte malým dětem, aby si hrály s podavačem domácích zvířat, v jeho okolí nebo kolem něj.
- Chcete-li snížit riziko zranění, pečlivě sledujte, je-li spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nikdy neponoufujte základní část do vody, protože by mohlo dojít k poškození elektronických součástek, jako je ovládací panel.
- Do podavače zvířat nedávejte žádné cizí předměty.
- Nepoužívejte venku. Pravidelně kontrolujte provoz, abyste se ujistili, že se jednotka vydává správně.
- Nepoužívejte mokré ani vlhké konzervy.
- Jednotku nerozberijte jinak, než jak je uvedeno v tomto uživatelském manuálu.
- Nepoužívejte podavač k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Pokud jej nepoužíváte, před čištěním jej vždy odpojte.
- Nikdy netahajte za napájecí kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.
- Pokud se zástrčka tohoto zařízení namočí, vypněte elektrocity do zásuvky. Nepokusíte se odpojovat.
- Po instalaci kontrolejte podavač. Nezapojujte, je-li na napájecím kabelu nebo zástrčce voda.
- Abyste zabránili zakopnutí, vždy umístěte napájecí kabel z cesty pro chodce.

**Pozor**

- Nedovolte domácím zvířatům žvýkat nebo spolknut propustné části. Mátě-li obavy ohledně napájecího kabelu, zakupte si kabel chráněný tvrdým plastovým chráničem v jakémkoliv železářství, aby byl napájecí kabel chráněn.
- Je-li nutno prodloužovací kabel, měla byt použita jedna jednotka se správnou jmenovitou hodnotou.
- Neinstalujte a neskladujte podavač zvířat tam, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům n.
- K napájení používejte alkalické baterie typu D. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Pravidelně kontrolujte baterie. Před odjezdem na delší dobu vždy vyměňte baterie za nové.
- Nezvedejte podavač zvířat za víko, nádrž na jídlo nebo podnos na jídlo. Zvedněte jej a přenášejte oběma rukama a základnou, přičemž jednotku udržujte v nepřímé poloze.
- Vhodný pouze pro suchá jídla, s velikostí granulí od 2 do 10 mm v průměru. Větší granule se mohou zaseknout na vývodu jídla.
- Přečtěte si a dodržujte všechna důležitá upozornění uvedená na podavači zvířat a na obalu.

Před použitím produktu si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovějte ji pro referenci. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.

**Technické parametry**

Kapacita	4/6 liters
Displej	LCD screen
Napájení	DC 5V power adapter; 3 x alkaline D batteries
Napájecí adaptér	AC110-240V input, DC 5V output
Proud	Avg. 80mA
Provozní teplota	-30°C - 50°C / -22°F - 122°F
Externí zásuvka	3.5mm power socket
Hmotnost	2.15kg / 4.74lbs
Rozměry	19 x 19 x 30cm / 7.5 x 7.5 x 12in

## Troubleshooting

### Údržba a péče

**Plnění dávkovače krmiva**

**Nastavení porcí aktuálního jídla**

**Jak použít**

**Technické parametry**

**Varování:** Prosím použijte originální 5V napájecí zdroj

Problem	Řešení
Nemožno stisknutit žádnej tlačítka	Pokud během 15s neprovode žádnu operaci, obrazovka se uzamkne. Stisknutím a odemknutím tlačítka po dobu 3s odemknete obrazovku
Nepamatuje si nastavení jídla	Odemkněte obrazovku, stiskněte tlačítka nastavení a uvidíte zobrazení číslo portce
Jídlo nevyjde z dávkovače ven	- Ujistěte se, že jste vypnili suché jídlo - velikost granule by se měla pohybovat ve výškách od 2 do 10 mm - Zkontrolujte, zda nejsou umístěny jakékoli cizí předměty - demontujte nádrž na potraviny a kontrolejte skluz - Zkontrolujte, zda není vybitá baterie - zde je připojen napájecí adaptér nebo zde nedostá výpadku, pokud není vložena baterie
Nastavení času	- Stisknutím a podržením odemknutého tlačítka po dobu 3s odemkněte obrazovku - Stisknutím tlačítka pro nastavení a ikona času 00:00 bude zobrazena hodiny - Stisknutě a podržte po dobu 3s, dokud neuslyšíte bipnutí. Uvolněte, nahrajte záznam maximálně 10 s a dalším stisknutím ukončte, jakmile bipnutí ukazatel hodi
2. Připojení napájení	- Vložte 5V napájecí adaptér do zásuvky ve zdi - Připojte napájecí zásuvku podavače - Stisknutím a podržením po dobu 3s odemkněte. Když je LCD obrazovka vypnuta, stiskněte tlačítka před dalšími operacemi
Hlasový záznam	- Stiskněte a podržte tlačítka záznamu po dobu 3s, dokud neuslyšíte bipnutí - Nahrajte svůj hlas po dobu kratší než 10 s a uložte jej dalším stisknutím obrazovce obnově všechna nastavení
Nastavení jídla pro domácí mazlíčky	- Po nastavení času stiskněte tlačítka nastavení, LCD displej zobrazí aktuální čas a bílé číslo jídla. Stisknutím tlačítka nahoru / dolu nastavíte 1-4 jídla denně - Baterie není součástí balení - Před připojením k napájení se ujistěte, že jsou všechny části čisté a zcela suché
Obsah batérií	- Opakujte postup a pokudžde změňte své nahrávky - Stisknutím přepínáte mezi nastavením času, jídla a porcí a podržte je několik sekund, dokud na displeji nezačne blikat konkrétní ikona označující, že je připraveno nastavení
Nastavení času a porcí jídla	- Otevřete víko a vložte sáček s vysoušečem do nosiče vysoušeče pod ním - Doporučuje se používat sáček s vysoušelem a v případě plnění je často měnit - Stisknutím tlačítka nahoru a dolu nastavíte a ikona hodin bude blikat
Ruční krmení domácího mazlíčka	- Když je obrazovka odemčená, stiskněte tlačítka podávání, stiskněte a podržte odemčené tlačítka po dobu 3 s a pokudžde se podá jedna část. - Podobným způsobem nastavíte minuty - Před čištěním víka sundejte vysoušeč sáček