

**Obroża sprayowa PatPet**  
[przeznaczona do treningów psów]

**Instrukcja  
obsługi**



Dziękujemy za wybranie nas dla swojego najdroższego przyjaciela, urządzenia rozpylającego z pilotem zdalnego sterowania. Aby jak najefektywniej trenować, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i zachowanie jej po przeczytaniu.

## Informacje o bezpieczeństwie

1. Ten produkt jest odpowiedni dla wszystkich rozmiarów psów (od 6 kg do 45 kg).
2. Nie używaj urządzenia wobec ludzi.
3. Wyłącz lub zdejmij urządzenie przed zabawą z psem.
4. Pies nie powinien nosić urządzenia zbyt długo, najlepiej mniej niż 8 godzin dziennie.

### **UWAGA:**

1. Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia jako zabawki
2. Zawsze trzymaj urządzenie i pojemniki z aerozolem z dala od źródeł ognia i ciepła (kuchenka, mikrofalówka itp.).
3. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać/demontować urządzenia. Samodzielny demontaż może spowodować wyciek i uszkodzenie materiałów wewnętrznych oraz uszkodzenie urządzenia.

### **Ostrzeżenie**

Może prowadzić do poważnych uszkodzeń. W przypadku wadliwych urządzeń prosimy o niezwłoczny kontakt w celu uzyskania zwrotu pieniędzy lub wymiany.

4. Jakiegokolwiek użycie niezgodne z niniejszą instrukcją jest niedozwolone i nie podlega zwrotowi

# Opis produktu



- 1 Przycisk włączania/wyłączania "Power"**  
Włączanie i wyłączenie obroży I przełączanie trybu, tryb pilota lub tryb automatyczny.
- 2 Przycisk ustawienia "Adjust"**  
Ustawienie siły sprayu oraz parowanie produktu.
- 3 Światło LED 1**  
Kontrolka świetlna
- 4 Światło LED 2**  
Kontrolka świetlna
- 5 Dysza rozpylająca**  
Rozpyla spray do korygowania psa lub powstrzymania szczekania.
- 6 Otwór do dodawania sprayu**  
Przez niego uzupełniasz spray
- 7 Port ładowania**  
Urządzenia ładuje się poprzez port USB
- 8 Czujnik dźwięku**  
wykrywa szczekanie psa i uruchamia spray.
- 9 Przycisk CH**  
Zmiana psów/kanału pomiędzy psem A i B
- 10 11 Przyciski ostrzeżenia**  
Wybierz głośność dźwięku.
- 12 13 Przycisku sprayu**  
Wybierz moc sprayu
- 14 Wskaźnik pilota**  
Naciśnięcie przycisku CH powoduje wybranie kanału czerwonego (dla odbiornika A) lub zielonego (dla odbiornika B). Dzięki dwóm kanałom pilot może łączyć się z różnymi odbiornikami i sterować nimi oddzielnie

## Kontrolki świetlne

Na obroży znajdują się 2 wskaźniki LED, które wskazują różne stany pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli:

Stan	LED1/2	Kolor	Tryb migania
<b>Włączanie/wyłączenie</b>	LED 1	Zielony	3 razy
<b>Praca</b>	LED 1	Zielony	Co 7 sekund
<b>Słaba siła</b>	LED 1	Czerwony	stały
<b>Ładowanie</b>	LED 1	Czerwony Zielony	Czerwone światło świeci się podczas ładowania, a zielone po pełnym naładowaniu
<b>Parowanie</b>	LED 2	Niebieski	Tryb parowania
<b>Moc sprayu</b>	LED 2	Niebieski Pomarańczowy	Niebieski dużo spray pomarańczowy mało
<b>Niski poziom sprayu</b>	LED 2	Niebieski Pomarańczowy	Co 2 sekundy



# Instrukcja użytkownika



## 1 Konfiguracja

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Power" przez ponad 3 sekundy, aż dioda LED 1 zacznie migać na zielono i usłyszysz dźwięk "B,B", urządzenie zostanie włączone.



## 2 Użyj pilota

Gdy obroza jest włączona, wypróbuj pilota z wysokimi/niskimi sygnałami dźwiękowymi i dużą/średnią mocą sprayu.



## 3 Przełączeni do trybu automatycznego

Naciśnij szybko przycisk zasilania 3 razy, a dioda LED 2 zacznie migać na niebiesko i czerwono. Obroza jest teraz w trybie automatycznym. Gdy czujnik wykryje szczekanie, obroza automatycznie rozpyli spray.



## 4 Kontrola sprayu

Naciśnij przycisk "Adjust", aby kontrolować moc sprayu, gdy urządzenie pracuje w trybie automatycznym.

Gdy dioda LED 2 miga na niebiesko, urządzenie rozpyla dużą objętość po aktywacji; gdy dioda LED 2 miga na pomarańczowo, urządzenie rozpyla małą objętość po aktywacji.



## 5 Powrót to trybu sterowania pilotem

Naciśnij szybko przycisk zasilania 3 razy, a usłyszysz dwukrotnie "B,B". Obroza powróciła do trybu zdalnego sterowania.



## 6 Wyłączenie obrozy

Naciśnij przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy, aż dioda LED 1 zamiga na zielono przez 3 razy, obroza zostanie wyłączona.

## 7 Dodawanie kolejnej obroży

Do pilota można dodać kolejną obrozę i sterować dwoma psami jednocześnie.  
(Obroża 1: oryginalna obroża; Obroża 2: nowa obroża).



### Krok 1: Odłącz obrozę 1 za pomocą pilota:

Naciśnij przycisk "Adjust" przez ponad 10 sekund, aż usłyszysz głos "B,B" (ignorując miganie diody LED 2). Teraz pilot jest rozłączony z obrożą 1.



### Krok 2 Pair Collar 1 with the remote:

1. Naciśnij szybko przycisk "Power" na obroży 1 przez 3 razy, a usłyszysz "B,B".

2. Naciśnij przycisk "CH" na pilocie, aby wybrać kanały (czerwony/zielony)

Chcesz sparować kanał zielony z obrożą 1, naciskaj "CH", aż zielony LED zaświeci się

3. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk "Adjust", aż dioda LED 2 zacznie migać na niebiesko.

4. Naciśnij wszystkie przyciski sygnału i sprayu na pilocie, jeśli sygnał wychodzi z obroży obroża jest sparowana

5. Poczekaj 30 sekund. Obroża 1 zapamięta ustawienia.



### Krok 3 Parowanie obroży 2 z pilotem:

1. Naciśnij "CH" na pilocie, aby przełączyć na kanał czerwony.

2. Włącz obrozę 2. Naciśnij szybko przycisk "Power" na obroży 2 przez 3 razy, a usłyszysz "B,B".

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Adjust", aż dioda LED 2 zacznie migać na niebiesko.

4. Naciśnij wszystkie przyciski sygnału i sprayu na pilocie jeśli korekty działają na

Obroży 2 obroża 2 jest poprawnie sparowana

### Krok 4 Przetestuj połączenie

Przełączaj kanały i naciskaj przyciski sygnału, aby przetestować połączenie.

\* Parowanie drugiej obroży możliwe jest tylko gdy dokupisz drugą obrozę

# Cechy

## **Zdalne sterowanie w zasięgu do 80 metrów**

Elastyczny i kompaktowy pilot ma zasięg sterowania do 80 metrów

## **Koniec z przypadkową aktywacją sprayu**

Wyposażona w czujnik szczekania obroża o najwyższej czułości, obroża nie rozpyli się przypadkowo.

## **Wodoodporność**

Wodoodporność IPX 3

## **Swobodne przełączanie między dwoma trybami: zdalnym sterowaniem i trybem automatycznym**

Pilot zdalnego sterowania jest bardzo wygodny do treningu na świeżym powietrzu, jeśli chcesz, aby Twój pies pozbył się niewłaściwego zachowania i postępował zgodnie z poleceniami. Tryb automatyczny można włączyć do użytku w pomieszczeniach i automatycznie rozpylać, aby zatrzymać szczekanie.

## **Możliwość korekty 2 psów**

Za pomocą pilota możesz mieć pod kontrolą 2 psy

## **Ostrzeżenie dźwiękowe**

Używaj różnych sygnałów, aby ostrzec psa przed niewłaściwym zachowaniem

## **Ładowanie**

Obroża posiada wbudowaną baterię litową, którą można ładować ponad 1000 razy.

# Wskazówki dot. użytkowania

## Ładowanie i przechowywanie

1. Jeśli odbiornnik nie otrzyma żadnego sygnału zdalnego sterowania przez 5 minut, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Aby go ponownie uruchomić, wystarczy przytrzymać przycisk spryskiwania lub przycisk ostrzegawczy na pilocie przez 3 sekundy.
2. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w pełni naładowane.



## Uzupełnianie sprayu

Dioda LED 2 będzie migać na niebiesko w sposób ciągły, gdy objętość sprayu będzie niska i konieczne będzie jego uzupełnienie.

Przed uzupełnieniem sprayu należy wyłączyć urządzenie. Obrożę można włączyć dopiero po uzupełnieniu sprayu. Dopasuj zbiornik napowietrzający do urządzenia, z poziomo zamocowanym trzpieniem i wciśnij zbiornik napowietrzający do otworu dodającego gaz (w pobliżu dyszy rozpylającej) na 10 sekund.



## Zakładanie obroży

Prawidłowe noszenie jest bardzo ważne dla skutecznego użytkowania. Załóż obroź i upewnij się, że jeden palec można włożyć między obroź a szyję psa, a następnie wyreguluj dyszę rozpylającą na środek (bezpośrednio pod nosem psa), a obroźa jest na swoim miejscu. Pozostałą część paska obroży można usunąć (np. odciąć). Uwaga: Jeśli pies ma długą sierść, przed użyciem należy ją przyciąć, aby zapewnić skuteczny zasięg rozpylania sprayu.



## Wskazówki treningowe

Jeśli urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i używane, trening przyniesie efekty już po kilku sesjach, bez konieczności długotrwałego szkolenia.

1

Przy prawidłowym użytkowaniu urządzenie ostrzega psa natychmiastowym sprayem, gdy pies szczeka, a po ostrzeżeniu uwaga psa zostanie rozproszona i przestanie szczekać. Po kilku sesjach pies zapamięta ostrzeżenia urządzenia i będzie mniej szczekał z samoświadomością.

2

Niektóre psy mogą wykazywać podekscytowanie lub drażliwość podczas noszenia urządzenia, czują się zdezorientowane lub niepewne co do ostrzeżeń w formie sprayu. W tym czasie właściciel jest zobowiązany



delikatnie instruować i pocieszać psa, dając mu pozytywne informacje zwrotne, aby pomóc mu dostosować się do ostrzeżeń. Po pewnym czasie pies przyzwyczai się do tej metody szkolenia.

**3** Obroża waży zaledwie 128 g i jest odpowiednia dla dużych, średnich i małych psów.

**4** Długotrwałe korzystanie z urządzenia może powodować drobne urazy, takie jak odleżyny lub odciski. Aby uniknąć dyskomfortu psa, należy postępować zgodnie z poniższymi metodami:

Regularnie sprawdzaj, czy na szyi psa nie pojawiła się wysypka lub obrzęk skóry. Obserwuj psa przez pierwszy dzień lub dwa dni użytkowania.

Regularnie sprawdzaj psa, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi, wyreguluj obrożę, aby upewnić się, że między szyją psa a obrożą może znajdować się palec.

Czujnik urządzenia należy czyścić co tydzień. Nie próbuj samodzielnie usuwać ani wymieniać żadnych części produktu, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.

Jeśli pies wykazuje skrajny opór lub niebezpieczną reakcję na urządzenie, nawet pod nadzorem użytkownika, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu.

Zalecamy używanie tego produktu u psów starszych niż sześć miesięcy i ważących więcej niż 8 funtów.

Urządzenie treningowe nie powinno być używane w sposób ciągły przez 12 godzin w ciągu dnia.

## FAQ

### **Q: Mam 2 psy, czy mogę dodać kolejny odbiornik do tego urządzenia?**

A: Tak, nadajnik zdalnego sterowania ma 2 kanały sygnału. Można używać kanału światła czerwonego i kanału światła zielonego do sterowania 2 psami oddzielnie.

### **Q: Jaki zasięg ma pilot?**

A: Pokrywa odległość 80 metrów przy braku jakichkolwiek zakłóceń i bezwzględnych przeszkód, ale w naszym użytkowaniu teren, klimat, stacje bazowe, pola magnetyczne, przeszkody, inne urządzenia radiowe, wytrzymałość własnej baterii i inne czynniki będą miały wpływ na efektywną odległość pilota zdalnego sterowania.

### **Q: Jaka jest żywotność baterii litowej urządzenia?**

A: Nasza bateria litowa może być ładowana 1000 razy..

**Q: Jak długi jest pasek obroży?**

A: Całkowita długość obroży wynosi 80 cm. Można ją regulować za pomocą klamry paska w zależności od wielkości psa.

**Q: Urządzenie do tresury psów nie działa lub pies nie reaguje na wysyłany sygnał. Jak powinniśmy rozwiązać ten problem?**

A: Sprawdź, czy pilot i odbiornik są naładowane. Należy również sprawdzić wybrany tryb, potwierdzić, czy jest on w trybie automatycznym, czy w trybie zdalnego sterowania.

## Specyfikacja

**Ładowarka:** Ładowarka USB do telefonów komórkowych

**Bateria litowa:** DC3.7V

**Moc robocza:** DC3.1V-4.2V

**Natężenie czuwania:** 240uA

**Natężenie sprayu:** 10-25mA

**Bateria w pilocie:** Model 12V 27A



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)