

UŽÍVATELSKÝ MANUÁL PATPET 400



FUNKCE:

- Dobíjací akumulátor vysílače a přijímače
- Krátkodobě ponoritelný a vode odolný přijímač
- Dosah až 400 m
- Rychle dobíjení – 2 hodiny do plného nabití baterie
- Výběr z 3 módů - zvuk, vibrácie a impulz
- Možnost rozšíření až na 2 psy
- Podsvícený LCD displej - ukazovateľ sily korekcie, stavu batérie a ukazovateľ zvoleného psa.

TIPY:

- Pred prvým použitím zariadenie plne nabité a vyskúšajte funkčnosť obojku
- Výcvik začínajte vždy na najnižšej úrovni el. výboje a vždy sledujte chovanie vášho psa
- Pred použitím el. výboja skúste najprv psa upozorniť pomocou zvuku alebo vibrácií
- Vždy požadujte vykonanie len jedného povelu, aby pes nebol zmätený. Vo výcviku buďte dôslední a trpezliví zároveň.
- Každý výcvikový obojek musí tesne priliehať ku koži. Elektródy musia priliehať až ku koži pod srstou, ale nesmie škrtiť. Pokiaľ je obojek príliš dlhý, upravte ho pre pohodlie vášho psa. Prehliadajte pravidelne psovi kožu na krku či nedochádza k podráždeniu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

- Vysielačku a prijímač plne nabíte pomocou priloženého duálneho USB kabeľu – po dobu nabíjania bliká na displeji vysielačky ikonka batérie a nad displejom svieti červená kontrolka. Keď batéria neblinká, je vysielačka plne nabitá (cca 2-3hod). Pri prvom nabíjaní je táto doba o polovicu dlhšia.

SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:

- Na prijímači stlačte tlačidlo pro zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund, dokiaľ prijímač nepípne a nerozblinká sa zelená kontrolka. Na vysielačke podržte pravé tlačidlo, po úspešnom dokončení spárovania budete počuť zvukový signál.
- Pokiaľ potrebujete spárovať druhý prijímač, postupujte podľa rovnakých krokov, je ale potrebné prepnúť na 2 kanál psa
- Po dokončenom spárovaní vyskúšajte či všetky funkcie pracujú správne. Pre vyskúšanie el. výboja priložte k elektródam priloženú testovaciu diódu. Po stlačení tlačidla pre el. výboj začne dióda svietiť. Pre vyskúšanie svetla na vysielačke stlačte tlačidlo krátko, pre vyskúšanie na prijímači stlačte dlho.
- Prevlečte obojok prijímačom (pokiaľ chcete, prevlečte šnúрку vysielačkou)



Bezpečnosť: Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, kontrolujte umiestnenie obojku, jeho dostatočné utiahnutie a správne umiestnenie elektród. Kontrolujte tiež kožu v miestach dotyku elektród či sa tam nevyskytuje vyrážka alebo podráždenie. V takom prípade obojok nasadzujte na kratšie časové úseky, poprípade sa poraďte so svojím veterinárom.

NEFUNKČNOSŤ ZARIADENIA:

Zdá sa, že obojok nepracuje správne:

- uistite sa, že je vysielacia a prijímač plne nabitý
- podľa inštrukcii prijímač spárujte s vysielaczkou
- uistite sa, že nie je intenzita korekcie na nulové hodnote
- uistite sa, že máte na vysielacke zvolený správny kanál (1 alebo 2)
- spárujte obojok, nastavte intenzitu a vyskúšajte zariadenie znovu

Prijímač alebo vysielacia sa nenabíja:

- uistite sa, že máte správne zapojené konektory do siete
- otestujte obe zariadenia, či nie je závada v nabíjačke alebo sieti

Môj pes nereaguje na korekcie:

- otestujte prijímač podľa inštrukcii vyššie
- uistite sa, že sa elektródy dotýkajú kože - zvýšte intenzitu korekcie

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-obojky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-obojky.sk