



protect. teach. love.™

Užívateľská príručka
Užívateľská příručka
Használati utasítás

PPA19-16145

Mačacie dvierka s mikročipom
Kočičí dvířka s mikročipem
Macskaajtó mikrochippel



Prosím, prečítajte si celú príručku predtým než začnete.
Prosím, přečtete si celou příručku předtím než začnete.
Kérjük, olvassa el a jelen használati utasítást, mielőtt elkezdné
a készüléket használni.

100

Séria
Série
Sorozat

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. a každá iná pobočka alebo značka Radio Systems Corporation bude ďalej nazývaná kolektívne ako "My.

Dôležité bezpečnostné informácie

Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov v tejto príručke



Symbol „bezpečnostné upozornenie“. Upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Dodržte všetky pravidlá bezpečnosti, nasledujúce tento symbol, aby ste sa vyhlí zraneniu alebo smrti.

⚠ WARNING

VAROVANIE označuje hazardnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo zranenie.

⚠ CAUTION

OPATRNOŠŤ, použité so symbolom bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť malé alebo vážne zranenie.

NOTICE

POZNÁMKA sa týka praktík, ktoré sa nevzťahujú na zranenie osôb.

⚠ WARNING

Ak sú v dome prítomné deti, je dôležité pri ochrane dieťaťa brať do úvahy, že dverka pre zvieratá by dieťa mohlo použiť v účele, na ktoré nie sú určené. Dieťa by tak mohlo čeliť potenciálnym nebezpečenstvám, ktoré sú na druhej strane dverí. Kúpajúci/vlastníci domov s bazénom by mali zabezpečiť, že dverka pre zvieratá sú neustále monitorované a že má bazén adekvátne bariéry pred vstupom. Ak je vo vnútri alebo vonku domu nové potenciálne nebezpečenstvo, ku ktorému sa dá dostať cez dverka pre zvieratá, firma Radio Systems Corporation odporúča, aby ste bránili prístupu k nebezpečenstvu alebo úplne odstránili dverka pre zvieratá. Zatvárací panel alebo zámok je určený pre účely estetickéj a energetickej efektívnosti a nie je určený ako bezpečnostné zariadenie. Radio Systems Corporation nebude zodpovedná za žiadne nechcené použitie a kupujúci tohto produktu akceptuje plnú zodpovednosť za každé nedorozumenie, ktoré by tento otvor mohol vytvoriť.

- Elektrické náradie. Riziko vážneho zranenia; nasledujte všetky bezpečnostné inštrukcie o elektrickom náradí.
- Vždy noste bezpečnostné okuliare.

⚠ CAUTION

Pred montážou musí byť vlastník výrobku oboznámený so všetkými stavebnými predpismi, ktoré by mohli ovplyvniť montáž mačacích dveriek. A tiež spolu s licencovaným odborníkom určiť, či je budova vhodná na montáž takýchto dveriek. Tieto dverka nie sú protipožiarna. Je dôležité, aby vlastník spolu s odborníkom vzali do úvahy všetky riziká, ktoré môžu byť prítomné vnútri alebo vonku dveriek a ako môžu vplývať na používanie produktu, a taktiež vziať do úvahy možné zneužitie dveriek pre zvieratá.

- Pri rezaní kovového povrchu, dávajte pozor na ostré hrany a vyhnete sa tak zraneniu.

NOTICE

- Skladujte tento návod spolu s dôležitými dokumentami; a odovzdajte tieto inštrukcie novému vlastníkovi objektu, kde sú nainštalované dverka.
- Prosíme, dôkladne si prečítajte tieto inštrukcie, predtým ako vytvoríte alebo upravíte otvor vo vami zvolených dverách alebo stene. Veľmi odporúčame, aby boli vaše mačacie dverka s mikročipom nastavené podľa potrieb vašej mačky a aby ste v prvom rade skontrolovali, či zariadenie funguje a spolupracuje s mikročipom v mačke.
- Toto zariadenie pracuje správne iba keď je vonkajšia teplota väčšia ako -25° C a menšia ako 55° C.
- PetSafe® dverka pre zvieratá sú vhodné pre väčšinu dverí, stien alebo priečok, i keď budete možno potrebovať ďalšie materiály. Tento produkt je navrhnutý pre pohodlie vás a vášho domáceho miláčika. Nie je možné úplne garantovať zabránenie prístupu všetkých ostatných zvierat za všetkých okolností. Spoločnosť Radio Systems nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody alebo nepríjemnosti spôsobené zvieratami, ktoré získali nechcený prístup do vášho domu. V súlade so všeobecnými normami o rodičovskej starostlivosti, by mali byť deti vždy pod dozorom.

Ďakujeme vám, že ste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domáci miláčik si zaslužíte spolupatričnosť, ktorá zahŕňa nezapomenuteľné momenty a vzájomné porozumenie. Naše produkty a tréningové pomôcky podporujú vzťah medzi domácimi miláčikmi a ich majiteľmi. **Ak máte akékoľvek otázky o našich produktoch alebo tréningu vášho psa, prosím navštívte našu stránku www.petsafe.net alebo kontaktujte centrum zákazníckeho servisu. Pre zoznam telefónnych čísel navštívte www.petsafe.net**

Aby vás záruka čo najviac ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dní na www.petsafe.net. Registráciou a uschovaním účtenky, si užijete plnú záruku produktu a ak by ste niekedy potrebovali zavolať zákaznícky servis, budeme vám schopní pomôcť rýchlejšie. Najdôležitejšie je, že PetSafe® nikdy neodovzdá ani nepredá vaše osobné informácie. Kompletne informácie o záruke sú dostupné online na www.petsafe.net.

Naprogramovanie mačiek do PetSafe® Mačacích dveriek s mikročipom

Vaše PetSafe® mačacie dverka s mikročipom sú zostavené tak, aby pracovali s väčšinou 15-miestnych mikročipov (FDX-B) používaných pre zvieratá. Predtým ako začnete nastavovať alebo montovať dverka, uistite sa, prosím, že vaša mačka má správny typ mikročipu. Aby dverka mohli fungovať, musia identifikovať unikátne identifikačné číslo mikročipu (ID) vašej mačky. Prosím, nasledujte tieto kroky uvedené nižšie, pre nastavenie dveriek:


1. Dverka budú tovársky prednastavené v uzamknutej pozícii. Uistite sa, že manuálny zámok je nastavený v pozícii dnu (in) a von (out). (Viď Obr.H).
2. Odstráňte kryt batérie, odložte nabok priložený set hardvéru, a vložte 4 alkalické AA batérie (LR6). Zelené LED svetlo zabliká tri (3) krát, čo znamená, že dverka sú v automatickom režime.
3. Aby ste vstúpili do režimu učenia, stlačte a podržte tlačidlo, až kým sa neobjaví červené LED svetlo (asi za 5 sekúnd). Teraz máte 60 sekúnd, aby ste umiestnili hlavu vašej mačky do tunela, kde sa rozpozná identifikačné číslo čipu. Keď ho zariadenie rozpozná a uloží si ho, odomkne sa a červené LED zhasne. Mačacie dverka zostanú v automatickom režime a znova sa zatvoria za 3 sekundy.

Príslušenstvo je dostupné online

4. Keď úspešne nahráte ID číslo, budete pripravený na montáž mačacích dveriek do vašich dverí.

Poznámka: Ak chcete nahrat viac ako jednu mačku, nasledujte tie isté kroky, s tým, že začnete krokom 3. Dverka s mikročipom dokážu uložiť do pamäte až 40 mačiek s mikročipom. Keď je proces pre všetky mačky ukončený, vložte kryt batérie naspäť.


Užitočná rada: Nainštalujte číslo ID mikročipu mačky pred montážou, aby ste tak nemuseli umiestniť mačku dovnútra mačacích dveriek, keď už sú namontované. Ak máte problémy s naprogramovaním čísla ID mikročipu vašej mačky, prosím uistite sa, že jej hlava je v tuneli alebo či sa dokáže zmestiť cez celé mačacie dverka. Mali by ste počuť ako sa dverka odomknú keď si uložia do pamäte číslo mikročipu mačky.



PetSafe® Mačacie dvierka s mikročipom sú vhodné do väčšiny dverí alebo priečok, síce možno budete potrebovať dodatočné materiály a zručnosti kutila. Tieto dvierka sú navrhnuté tak, aby sa jednoducho prispôbili veľkosti otvorov Staywell 200, 300, 400, 500, 900 a sérií Petporte smartflap® mačacích dvierok. Budete potrebovať základné kutilské zručnosti a možno bude treba upraviť otvor alebo použiť ďalšie nástroje.

Montáž – Meranie a značenie



Odmerajte výšku brucha vašej mačky. To je zvyčajne 100 mm – 150 mm. (Obr. A) Zznačte toto meranie na vonkajšiu stranu vašich dverí a nakreslite rovnú horizontálnu čiaru 168 mm dlhú. (Obr. B)



Prosím, berte do úvahy, že táto čiara bude spodnou stranou diery, ktorú vyrežete do vašich dverí. Rám mačacích dvierok bude o 25 mm nižšie. V krajnom prípade bude musieť byť táto línia posunutá vyššie kvôli dizajnu niektorých typov dverí.

Montáž – Drevené, PVC, alebo uPVC dvere

Predtým ako začnete, skontrolujte či vaše dvere nemajú kovové jadro. Ak nájdete kovové jadro alebo kovový plát, pozrite si sekciu Montáž- kovové dvere a dvere s kovovým jadrom tejto príručky (na ďalšej strane).





1. Priložte šablónu výrezu na vonkajšiu stranu vašich dverí v správnej pozícii, tak aby bola v správnej výške a rovine. (Obr. C)

2. Vyvrtajte 4 diery skrz dvere (do rohov) s 12 mm nástavcom vrtačky, ako je vyznačené na šablóne. Zaisťte, aby vrtačka zostala v línii a rovine.

3. S použitím vykrúžovačky alebo tenkej pílkky, režeťe popri prerušovanej čiare, ako je znázornené na šablóne. (Obr. D)


4. Dočasne vložte oba rámy dvierok do výrezu. Vyrovnávajte mačacie dvierka, až kým nie sú v správnej pozícii. Na vonkajšej strane, použite ceruzku na značenie dier na vyvrtanie, strčte ju skrz diery na vonkajšom ráme. (Obr. E) Vyberte dvierka a vyvrtajte diery vrtačkou so 6mm nástavcom. (Obr. F)



5. Odstráňte prach, špinu a iné nečistoty.

6. Vložte zvonku vnútorný rám (ten s pripojeným tunelom) do vyrezanej diery. Narovnajete vonkajší rám podľa vonkajšej strany dverí. Tri (3) rozdielne dĺžky skrutiek sú priložené v balení. Vyberte si vhodnú dĺžku. S použitím manuálneho skrutkovača, priskrutkujte vonkajší rám skrz diery vo vašich dverách ku vnútornému rámu.

Dôležité: Nerežte tunel. Kľúčové komponenty sú umiestnené vo vnútri tunela a každý zásah do tunela ovplyvní funkčnosť produktu.



7. Keď je montáž dvierok dokončená, umiestnite dve krytky na skrutky na vonkajšom ráme. Mačacie dvierka sú pripravené na použitie. (Obr. G)

Montáž – Sklenené dvere, okná alebo steny

Montážny adaptér a predĺžený tunel do steny sú dostupné pre úspešné dokončenie montáže dvierok do sklenených dverí, okien, alebo stien. Prosím, navštívte www.petsafe.com aby ste sa dozvedeli viac o montáži do stien a do skla a aby ste si zakúpili tieto doplnky.

Dôležité: Práca so sklom je práca vyžadujúca si zručnosti a mala by byť vykonaná profesionálnym sklenárom. Nie je možné vyrezať diery do tvrdého skla alebo do dvojskla, jedine počas jeho výroby. Prosíme, poraďte sa so sklenárom.

Montáž – Kovové dvere a dvere s kovovým jadrom


Montáž dvierok do kovových dverí alebo dverí s kovovým jadrom si bude žiadať nejaké úpravy. Prítomnosť kovu môže narušiť fungovanie mačacích dvierok ako aj zníženie rozsahu prečítania mikročipu. Ak zariadenie podáva slabý výkon, budete si musieť zakúpiť a nainštalovať montážny adaptér. Prosím, navštívte www.petsafe.com pre viac informácií.

Základné funkcie - Sprievodca

FUNKCIA	AKTIVÁCIA TLAČIDLOM	LED INDIKÁTOR	AKCIA
Manuálny režim	Stlačíť & Pustiť	Červené svieti 5 sekúnd	Odomkne sa. Použite možnosť 4tého zámku pre prístup zvierat.
Automatický režim	Stlačíť & Pustiť	Zelené svieti 5 sekúnd	Závora sa zamkne a aktivuje sa iba prečítaním uloženého čísla ID mikročipu.
Režim učenia	Stlačte & Držte 5 sekúnd až kým nesvieti LED	Červené svieti až 60 sekúnd	Režim učenia sa vypne keď sa úspešne uloží ID číslo. Odomykne sa po úspešnom naprogramovaní. Opakujte proces pre viac mačiek.
Senzor pohybu	Nie je	Zelené - svieti počas doby používania	Vonku bol zaznamenaný pohyb. Zariadenie hľadá mikročip na prečítanie.
Slabá batéria	Nie je	Červené blikne každých 10 sekúnd	Vymeňte batérie čo najskôr.
Výmena batérie	Nie je	Zelené tri rýchle bliknutia	Zariadenie prejde do automatického režimu.
Továrnsky reset	Stlačte & Držte 15 sekúnd až kým sa neaktivuje LED	Červené päť rýchlych bliknutí	Prejde naspäť do automatického režimu a uzamkne sa. Všetky naprogramované čísla ID budú vymazané z pamäte.
Chyba	Nie je	Červené neustále rýchle blikanie	Vyberte batérie, počkajte 30 sek. a vložte späť. Ak červené svetlo bliká kontaktujte zákaznícky servis. Závora sa skúsi odomknúť, aby sa dala použiť v manuálnom režime.

4-tý manuálny zámok

Tento zámok vám umožňuje kontrolovať prístup vašej mačky do domu a z domu, v každom smere. Kým vaša mačka nie je úplne oboznámená z dverkami, je dobrý nápad používať tento zámok iba v pozícii „dnu alebo von“ (Obr. H).




Dnu alebo von


Obr. H



Iba dnu



Iba von



Zamknuté

Ďalšie informácie

Pre dôkladnejšie informácie o PetSafe® mačacích dvierkach, spolu s informáciami o montáži do skla a stien, užitočných radách o výcviku a dostupnom príslušenstve, navštívte www.petsafe.com a stiahnite si kompletnú príručku o montáži.



Dôležité rady o recyklácii

Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel o elektronickom odpade vo vašej krajine. Toto zariadenie musí byť recyklované. Ak toto zariadenie už viac nepotrebujete, nezhadzujte ho do komunálneho odpadu. Prosíme vás o jeho vrátenie do miesta, kde bolo kúpené, aby mohlo byť zaradené do nášho recyklačného systému. Pre zoznam telefónnych čísel centier zákazníckeho servisu navštívte našu stránku www.petsafe.net.



Likvidácia batérií

Separovaný zber použitých batérií je vyžadovaný v mnohých krajinách; skontrolujte si regulácie o likvidácii batérií vo vašej oblasti predtým než ich vyhodíte. Na konci životnosti produktu, kontaktujte prosím centrum zákazníckeho servisu pre obdržanie inštrukcií o správnej likvidácii batérií. Nevyhadzujte batérie do komunálneho alebo domáceho odpadu.

Súlad



Radio Systems Corporation, týmto prehlasuje, že Petporte smart flap® je v súlade so základnými podmienkami a inými relevantnými bodmi smernice 1999/5/EC (R&TTE). Neautorizované

modifikácie alebo zmeny tohto zariadenia, ktoré neboli schválené spoločnosťou Radio Systems Corporation, sú porušením regulácií EU a môžu zrušiť autoritu vlastníka na používanie tohto zariadenia.

Deklarácia konformity: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Austrália

Zariadenie je v súlade s platnými EMC požiadavkami špecifikovanými v ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Záruka

Trojročná neprenosná limitovaná záruka

Tento produkt má výhodu limitovanej záruky výrobcom. Kompletne informácie môžete nájsť: www.petsafe.net alebo kontaktovaním vášho lokálneho zákazníckeho servisu.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Austrália/Nový Zéland – V súlade s austrálskym spotrebiteľským právom, záruky proti vadám, platného od 1. januára 2012, sú nasledovné detaily záruky tohto produktu: Radio Systems Australia Pty Ltd. (ďalej označované ako "Radio Systems") ručia veľkoobchodnému kupujúcemu alebo inému kupujúcemu alebo majiteľovi produktu, že keď je používaný pre domácu spotrebu a používaný v súlade s normou, bude oslobodený od chýb materiálu alebo výroby po dobu troch (3) rokov od doby zakúpenia. "Originálny kupujúci" je osoba ktorá originálne zakúpi produkt alebo je prijímateľom daru, ktorým je náš nerozbalený produkt. Radio Systems pokrýva náklady za prácu a súčiastky na tri roky používania. Po tejto dobe sa na súčiastky a úpravy softvéru aplikuje cena v súlade s podmienkami spoločnosti.

Limitovaná záruka je neprenosná a automaticky vyprší, ak originálny kupujúci predá výrobok Radio Systems ďalej alebo odovzdá pozemok, na ktorom je Radio Systems produkt nainštalovaný. Táto limitovaná záruka nezahŕňa poškodenie spôsobené žuvaním zvieratka, búrkou, nezodpovednosťou, modifikáciou alebo zneužitím. Kupujúci, ktorí získajú produkt mimo Austrálie, Nového Zélandu alebo od neautorizovaného predajcu, budú musieť vrátiť výrobok na miesto, kde ho získali, ak majú problémy so zárukou.

Prosíme, berte do úvahy, že Radio Systems neposkytuje finančné náhrady, vecné náhrady ani modifikáciu výrobku kvôli zmene názoru alebo ineého dôvodu, ktorý nie je spomenutý v záruke.

Reklamačný poriadok: Všetky reklamácie by mali byť smerované na zákaznícke centrum na www.petsafe.net alebo na distribútora značky pre daný región:

SR / ČR
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, SLOVENSKO
web: www.petsafe.sk
tel: +421 483810311

Príjem reklamácií na adrese:
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko
tel: +421 483810311

Pre vyplnenie reklamácie, musíte poskytnúť účtenku. Bez dôkazu o kúpe, Radio Systems neopraví ani nenahradí poškodené komponenty. Radio Systems žiada spotrebiteľa o kontaktovanie zákazníckeho servisu, kvôli získaniu záručného čísla. Ak tak neučiní môže to spôsobiť meškanie vo veci vybavovania reklamácie.

Ak je produkt poškodený do 30 dní od zakúpenia, Radio Systems zabezpečí náhradu produktu, poslanú popredu ešte pred doručením pokazeného produktu. Balné bude zahrnuté do návratu produktu namiesto poškodeného kusu. Produkt musí byť vrátený do 7 dní od obdržania náhrady. Ak je produkt poškodený po 30 dňoch od zakúpenia, spotrebiteľ ho musí vrátiť na vlastné náklady. Radio Systems otestuje produkt a nahradí poškodenú jednotku a vráti produkt bezplatne so zárukou, že produkt je stále v tej istej dobe záruky. Táto záruka je v doplnku k ostatným právam a náhradám dostupných pre vás zo zákona. Výrobky od Radio Systems majú záruky, ktoré nemôžu byť vynechané z Austrálskeho Spotrebiteľského Práva. Ste povinný nahradiť alebo preplatiť vážnu chybu a kompenzovať sa za akúkoľvek inú predvídateľnú stratu alebo škodu. Ste taktiež povinní, dať si tovar opraviť alebo nahradiť, ak nemá akceptovateľnú kvalitu a poškodenie nepridáva na vážnej chybe.

Ak máte otázky alebo potrebujete viac informácií, prosím kontaktujte naše centrum zákazníckeho servisu na čísle 1800 786 608 (Austrália) alebo 0800 543 054 (Nový Zéland).

Podmienky použitia a limitovaná zodpovednosť

1. Podmienky použitia

Použitie tohto produktu je podmienené vašim prijatím bez modifikácií podmienok a upozornení obsiahnutých tu. Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak ich nechcete akceptovať, prosím vráťte produkt nepoužitý a v originálnom balení, uhradte poštovné a kontaktujte relevantné centrum zákazníckeho servisu i s dokladom a kúpe, aby ste dostali plnú náhradu.

2. Správne použitie

Ak si nie ste istý, či je tento produkt vhodný pre vaše domáce zvierata, prosím konzultujte to s vašim veterinárom alebo certifikovaným trénerom, pred jeho použitím. Správne použitie zahŕňa bez limitácie, prečítanie si celej príručky a akýchkoľvek špecifických bezpečnostných upozornení.

3. Žiadne protizákonné alebo zakázané použitie

Tento výrobok je určený pre použitie s domácimi zvieratami. Použitie tohto výrobku spôsobom, na ktorý nebol určený môže mať za výsledok porušenie federálnych, štátnych alebo regionálnych zákonov.

4. Obmedzená zodpovednosť za škodu

Spoločnosť Radio Systems Corporation ani žiadne z jej partnerských spoločností v žiadnom prípade nebudú zodpovedné za (i) žiadne nepriame, trestné, náhodné, špeciálne alebo následné škody a/alebo (ii) žiadne straty alebo škody, ktoré vznikli v spojení so zneužitím produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené s použitím tohto produktu do ptej miery povolené zákonom.

5. Zmena podmienok

Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku. Ak vám také zmeny boli dané pred použitím výrobku, budú platné na vás a váš produkt.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. A každá jiná pobočka nebo značka Radio Systems Corporation bude dále nazývána kolektivně jako "My".

Důležité bezpečnostní informace

Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů v této příručce



Symbol „bezpečnostní upozornění“. Upozorňuje na potenciální nebezpečí ublížení na zdraví. Dodržte všechna pravidla bezpečnosti, následující tento symbol, abyste se vyhnuli zranění nebo smrti.

⚠ WARNING

VAROVÁNÍ označuje hazardní situaci, které pokud se nevyhnete, může způsobit smrt a nebo zranění.

⚠ CAUTION

OPATRNOST, použité se symbolem bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může způsobit malá nebo vážná zranění.

NOTICE

POZNÁMKA se týká praktik, které se nevztahují na zranění osob.

⚠ WARNING

Pokud jsou v domě přítomny děti, je důležité při ochraně dítěte brát v úvahu dvířka pro zvířata, která by dítě mohlo použít v účelu, na který nejsou určená. Dítě by tak mohlo čelit potenciálním nebezpečím, která jsou na druhé straně dveří. Kupující/vlastníci domů s bazénem by měli zajistit, že dvířka pro zvířata jsou neustále monitorována a že má bazén adekvátní bariéry před vstupem. Pokud je uvnitř nebo venku domu nové potenciální nebezpečí, ke kterému se dá dostat přes dvířka pro zvířata, firma Radio Systems Corporation doporučuje, abyste bránili přístupu k nebezpečí nebo zcela odstranili dvířka pro zvířata. Zavírací panel nebo zámek je určen pro účely estetické a energetické efektivity a není určen jako bezpečnostní zařízení. Radio Systems Corporation nebude zodpovědná za žádné nechtěné použití a kupující tohoto produktu akceptuje plnou odpovědnost za každé nedopatření, které by tento otvor mohl vytvořit.

- Elektrické nářadí. Riziko vážného zranění; následujte všechny bezpečnostní instrukce o elektrickém nářadí.
- Vždy noste bezpečnostní brýle.

⚠ CAUTION

Před montáží musí být vlastník výrobku seznámen se všemi stavebními předpisy, které by mohly ovlivnit montáž kočičích dvířek. A také spolu s licencovaným odborníkem určit, zda je budova vhodná na montáž takových dvířek. Tato dvířka nejsou protipožární. Je důležité, aby vlastník spolu s odborníkem vzali v úvahu všechna rizika, která mohou být přítomna uvnitř nebo venku dvířek a jak mohou ovlivnit používání produktu, a také vzít v úvahu možné zneužití dvířek pro zvířata.

- Při řezání kovového povrchu, dávejte pozor na ostré hrany a vyhněte se tak zranění.

NOTICE

- Skladujte tento návod spolu s důležitými dokumenty; a předejte tyto instrukce novému vlastníkovi objektu, kde jsou nainstalována dvířka.
- Prosíme, důkladně si přečtete tyto instrukce, předtím než vytvoříte nebo upravíte otvor ve vámi zvolených dveřích nebo stěně. Velmi doporučujeme, aby byla vaše kočičí dvířka s mikročipem nastavena podle potřeb vaší kočky, a abyste nejprve zkontrolovali, zda zařízení funguje a spolupracuje s mikročipem na kočce.
- Toto zařízení pracuje správně pouze když je vnější teplota větší než -25° C a méně než 55° C.
- PetSafe® dvířka pro zvířata jsou vhodná pro většinu dveří, stěn nebo příček, i když budete možná potřebovat další materiály. Tento produkt je navržen pro pohodlí vás a vašeho domácího mazlíčka. Není možné zcela garantovat zabránění přístupu všech ostatních zvířat za všech okolností. Společnost Radio Systems nebude nést odpovědnost za žádné škody nebo nepříjemnosti způsobeny zvířaty, která získala nechtěný přístup do vašeho domu. V souladu s obecnými normami o rodičovské péči, by měly být děti vždy pod dozorem.

Děkujeme vám, že jste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domácí mazlíček si zasloužíte sounáležitost, která zahrnuje nezapomenutelné momenty a vzájemné porozumění. Naše produkty a tréninkové pomůcky podporují vztah mezi domácími mazlíčky a jejich majiteli. **Pokud máte jakékoli otázky o našich produktech nebo tréninku vašeho psa, prosím navštivte naši stránku www.petsafe.net nebo kontaktujte centrum zákaznického servisu. Pro seznam telefonních čísel navštivte www.petsafe.net**

Aby vás záruka co nejlépe ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dní na www.petsafe.net. Registrací a uschováním účtenky, si užijete plnou záruku produktu a pokud byste někdy potřebovali zavolat zákaznický servis, budeme vám schopni pomoci rychleji. Nejdůležitější je, že PetSafe® nikdy nepředá ani neprodá vaše osobní informace. Kompletní informace o záruce jsou dostupné online na www.petsafe.net.


Naprogramování koček do PetSafe® Kočičích dvířek s mikročipem

Vaše PetSafe® kočičí dvířka s mikročipem jsou sestavena tak, aby pracovala s většinou 15-místních mikročipů (FDX-B) používaných pro zvířata. Předtím než začnete nastavovat nebo montovat dvířka, ujistěte se, prosím, že vaše kočka má správný typ mikročipu. Aby dvířka mohla fungovat, musí identifikovat unikátní identifikační číslo mikročipu (ID) vaší kočky. Následujte tyto kroky uvedeny níže, pro nastavení dvířek:

1. Dvířka budou v továrně přednastavena v uzamčené pozici. Ujistěte se, že manuální zámek je nastaven v pozici dovnitř (in) a ven (out). (Viz Obr.H).
2. Odstraňte kryt baterie, odložte stranou přiložený set hardwaru, a vložte 4 alkalické AA baterie (LR6). Zelené LED světlo zablíká tři (3) krát, což znamená, že dvířka jsou v automatickém režimu.
3. Abyste vstoupili do režimu učení, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se neobjeví červené LED světlo (asi za 5 sekund). Nyní máte 60 sekund, abyste umístili hlavu vaší kočky do tunelu, kde se rozpozná identifikační číslo čipu. Když ho zařízení rozezná a uloží si ho, odemkne se a červené LED zhasne. Kočičí dvířka zůstanou v automatickém režimu a znovu se zavřou za 3 sekundy.

4. Když úspěšně nahrajete ID číslo, budete připravený na montáž kočičích dvířek do vašich dveří.

Poznámka: Pokud chcete nahrát více než jednu kočku, následujte stejné kroky, s tím, že začnete krokem 3. Dvířka s mikročipem dokážou uložit do paměti až 40 koček s mikročipem. Když je proces pro všechny kočky ukončen, vložte kryt baterie zpět.





Užitečná rada: Nainstalujte číslo ID mikročipu kočky před montáží, abyste pak nemuseli umístit kočku dovnitř kočičích dvířek, když již jsou namontovány. Pokud máte problémy s naprogramováním čísla ID mikročipu vaší kočky, prosím, ujistěte se, že její hlava je v tunelu nebo, zda se dokáže vejít přes celé kočočí dvířka. Měli byste slyšet jak se dvířka odemknou když si uloží do paměti číslo mikročipu kočky.

PetSafe® Kočičí dvířka s mikročipem jsou vhodná do většiny dveří nebo přiček, sice možná budete potřebovat dodatečné materiály a dovednosti kutila. Tato dvířka jsou navržena tak, aby se jednoduše přizpůsobila velikosti otvorů Staywell 200, 300, 400, 500, 900 a sérií Petporte smartflap® kočičích dvířek. Budete potřebovat základní kutilské dovednosti a možná bude třeba upravit otvor nebo použít další nástroje.

Montáž – Měření a značení



Změřte výšku břicha vaší kočky. To je obvykle 100 mm – 150 mm. (Obr. A) Zaznamenejte toto měření na vnější stranu vašich dveří a nakreslete rovnou horizontální čáru 168 mm dlouhou. (Obr. B)



Prosím, berte v úvahu, že tato čára bude spodní stranou díry, kterou vyříznete do vašich dveří. Rám kočičích dvířek bude o 25 mm níže. V krajním případě bude muset tato linie posunuta výš kvůli designu některých typů dveří.

Montáž – Dřevěné, PVC, nebo uPVC dveře

Předtím než začnete, zkontrolujte zda vaše dveře nemají kovové jádro. Pokud najdete kovové jádro nebo kovový plát, přejděte k sekci Montáž- kovové dveře a dveře s kovovým jádrem této příručky (na další straně).





1. Přiložte šablonu výřezu na vnější stranu vašich dveří ve správné pozici, tak aby byla ve správné výšce a rovině. (Obr. C)

2. Vyrvejte 4 díry přes dveře (do rohů) s 12 mm nástavcem vrtačky, jak je vyznačeno na šabloně. Zajistěte, aby vrtačka zůstala v linii a rovině.

3. S použitím vykrúžovačky nebo tenké pilky, řežte vedle přerušované čáry, jak je znázorněno na šabloně. (Obr. D)


4. Dočasně vložte oba rámy dvířek do výřezu. Vyrovnávejte kočičí dvířka, dokud nejsou ve správné pozici. Na vnější straně, použijte tužku na značení dřer na vyvrtání, strčte ji skrz díry na vnějším rámu. (Obr. E) Vyberte dvířka a vyvrtejte díry vrtačkou se 6 mm nástavcem. (Obr. F)



5. Odstraňte prach, špinu a jiné nečistoty.

6. Vložte zvenku vnitřní rám (ten s připojeným tunelem) do vyříznuté díry. Narovnejte vnější rám podle vnější strany dveří. Tři (3) rozdílné délky šroubů jsou přiloženy v balení. Vyberte si vhodnou délku. S použitím manuálního šroubováku, přišroubujte vnější rám přes díry ve vašich dveřích ke vnitřnímu rámu.

Důležité: Neřežte tunel. Klíčové komponenty jsou umístěny uvnitř tunelu a každý zásah do tunelu ovlivní funkčnost produktu.



7. Když je montáž dvířek dokončena, umístěte dvě krytky na šrouby na vnějším rámu. Kočičí dvířka jsou připraveny na použití. (Obr. G)

Montáž – Skleněné dveře, okna nebo stěny

Montážní adaptér a prodloužené tunely do stěny jsou dostupné, pro úspěšné dokončení montáže dvířek do skleněných dveří, oken nebo stěn. Prosím, navštivte www.petsafe.com abyste se dozvěděli více o montáži do stěn a do skla a abyste si zakoupili tyto doplňky.

Důležité: Práce se sklem je práce vyžadující si dovednosti a měla by být provedena profesionálním sklářem. Není možné vyříznout díry do tvrzeného skla nebo do dvojskla, jediné během jeho výroby. Prosíme, poraďte se se sklářem.

Montáž – Kovové dveře a dveře s kovovým jádrem


Montáž dvířek do kovových dveří nebo dveří s kovovým jádrem si bude žádat nějaké úpravy. Přítomnost kovu může narušit fungování kočičích dvířek, jakož i snížení rozsahu přečtení mikročipu. Pokud zařízení podává slabý výkon, budete si muset zakoupit a nainstalovat montážní adaptér. Prosím, navštivte www.petsafe.com pro více informací.

Základní funkce - Průvodce

FUNKCE	AKTIVACE TLAČÍTKEM	LED INDIKÁTOR	AKCE
Manuální režim	Stisknout & Pustit	Červené svítí 5 sekund	Odemkne se. Použijte možnost 4tého zámku pro přístup zvířat.
Automatický režim	Stisknout & Pustit	Zelené svítí 5 sekund	Závora se uzamkne a aktivuje se pouze přečtením uloženého čísla ID mikročipu.
Režim učení	Stiskněte & Držte 5 sekund dokud nesvítí LED	Červené svítí až 60 sekund	Režim učení se vypne když se úspěšně uloží ID číslo. Odemkne se po úspěšném naprogramování. Opakujte proces pro více koček.
Senzor pohybu	Není	Zelené - svítí během doby používání	Venku byl zaznamenán pohyb, zařízení hledá mikročip na přečtení.
Slabá baterie	Není	Červené blikne každých 10 sekund	Vyměňte baterie co nejdříve.
Výměna baterie	Není	Zelené tři rychle bliknutí	Zařízení přejde do automatického režimu.
Tovární reset	Stiskněte & Držte 15 sekund dokud se neaktivuje LED	Červené pět rychlých bliknutí	Přejde zpět do automatického režimu a uzamkne se. Všechny naprogramované čísla ID budou vymazány z paměti.
Chyba	Není	Červené neustále rychle blikání	Vyjměte baterie, počkejte 30 sek. a vložte zpět. Pokud červené světlo bliká kontaktujte zákaznický servis. Závora se zkusí odemknout, aby se dala použít v manuálním režimu.

4-tý manuální zámek

Tento zámek vám umožňuje kontrolovat přístup vaší kočky do domu a z domu, v každém směru. Zatímco vaše kočka není zcela obeznámena z dvířkami, je dobrý nápad používat tento zámek pouze v pozici „dnu nebo ven“. (Obr. H)




Dnu nebo ven


Obr. H



Pouze dnu




Pouze ven



Zamčené

Další informace

Pro důkladnější informace o PetSafe® kočičích dvířkách, spolu s informacemi o montáži do skla a stěn, užitečných radách o výcviku a dostupném příslušenství, navštivte www.petsafe.com a stáhněte si kompletní příručku o montáži.



Důležité rady o recyklaci

Prosíme vás o respektování pravidel o elektronickém odpadu ve vaší zemi. Toto zařízení musí být recyklováno. Pokud toto zařízení již více nepotřebujete, nevyhazujte ho do komunálního odpadu. Prosíme vás o jeho vrácení do místa, kde bylo koupeno, aby mohlo být zařazeno do našeho recyklačního systému. Pokud to není možné, prosíme vás abyste kontaktovali zákaznický servis pro více informací. Pro seznam telefonních čísel center zákaznického servisu navštivte naši stránku www.petsafe.net.



Likvidace baterií

Separovaný sběr použitých baterií je vyžadován v mnoha zemích; zkontrolujte si regulace o likvidaci baterií ve vaší oblasti předtím než je vyhodíte. Na konci životnosti produktu, jedno z center zákaznického servisu pro obdržení instrukcí o správné likvidaci baterií. Nevyhazujte baterie do komunálního nebo domácího odpadu.

Soulad



Radio Systems Corporation, tímto prohlašuje, že Petporte smart flap® je v souladu se základními podmínkami a jinými relevantními body směrnice 1999/5/EC (R&TTE). Neautorizované

modifikace nebo změny tohoto zařízení, které nebyly schváleny společností Radio Systems Corporation, jsou porušením regulací EU a mohou zrušit autoritu vlastníka na používání tohoto zařízení.

Deklarace konformity: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Austrálie

Zařízení je v souladu s platnými EMC požadavky specifikovanými v ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Záruka

Třiletá nepřenosná limitovaná záruka

Tento produkt má výhodu limitované záruky výrobcem. Kompletní informace můžete najít: www.petsafe.net nebo kontaktováním vašeho lokálního zákaznického servisu.

Evropa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Austrálie /Nový Zéland – V – V souladu s australským spotřebitelským právem, záruky proti vadám, platné od 1. Ledna 2012, jsou následující detaily záruky tohoto produktu: Radio Systems Australia Pty Ltd. (dále označované jako "Radio Systems") ručí velkoobchodnímu kupujícímu nebo jinému kupujícímu nebo majiteli produktu, že když je používán pro domácí spotřebu a používán v souladu s normou, bude osvobozen od chyb materiálu nebo výroby po dobu tří (3) let od doby zakoupení. "Originální kupující" je osoba která originálně zakoupí produkt nebo je příjematelem daru, kterým je náš nerozbalený produkt. Radio Systems pokrývá náklady za práci a součástky na tři roky používání. Po této době se na součástky a úpravy softwaru aplikuje cena v souladu s podmínkami společnosti.

Limitovaná záruka je nepřenosná a automaticky vyprší, pokud originální kupující prodá výrobek Radio Systems dále nebo odevzdá pozemek na kterém je Radio Systems produkt nainstalován. Tato limitovaná záruka nezahnuje poškození způsobené žvýkáním zvířátka, bouří, nezdopovědností, modifikací nebo zneužitím. Kupující, kteří získají produkt mimo Austrálie, Nového Zélandu nebo od neautorizovaného prodejce, budou muset vrátit výrobek na místo, kde ho získali, pokud mají problémy se zárukou.

Prosíme, berte v úvahu, že Radio Systems neposkytuje finanční náhrady, věcné náhrady ani modifikaci výrobku kvůli změně názoru nebo jinému důvodu, který není zmíněn v záruce.

Reklamační řád: Všechny reklamace by měly být směrovány na zákaznické centrum na www.petsafe.net nebo na distributora značky pro daný region:

SR / ČR
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, SLOVENSKO
web: www.petsafe.sk
tel: +421 483810311

Přijem reklamaci na adrese: blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko
tel: +421 483810311

Pro vyplnění reklamace, musíte poskytnout účtenku. Bez důkazu o koupi, Radio Systems neopraví ani nenahradí poškozené komponenty. Radio Systems žádá spotřebitele o kontaktování zákaznického servisu, kvůli získání záručního čísla. Pokud tak neučiní může to způsobit zpoždění ve věci vyřizování reklamace.

Pokud je produkt poškozen do 30 dní od zakoupení, Radio Systems zajistí náhradu produktu, poslanou napřed ještě před doručení zkaženého produktu. Balné bude zahrnuto do návratu produktu namísto poškozeného kusu. Produkt musí být vrácen do 7 dnů od obdržení náhrady. Pokud je produkt poškozen po 30 dnech od zakoupení, spotřebitel ho musí vrátit na vlastní náklady. Radio Systems otestuje produkt a nahradí poškozenou jednotku a vrátí produkt bezplatně se zárukou, že produkt je stále ve stejné době záruky. Tato záruka je v doplňku k ostatním právům a náhradám dostupných pro vás ze zákona. Výrobky od Radio Systems mají záruky, které nemohou být vynechány z Australského Spotřebitelského Práva. Jste povinen nahradit nebo proplatit vážnou chybu a kompenzovat se za jakoukoli jinou předvídatelnou ztrátu nebo škodu. Jste také povinni, dát si zboží opravit nebo nahradit, pokud nemá akceptovatelnou kvalitu a poškození nepřidává na vážné chybě.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete více informací, prosím kontaktujte naše centrum zákaznického servisu na čísle 1800 786 608 (Austrálie) nebo 0800 543 054 (Nový Zéland).

Podmínky použití a limitovaná odpovědnost

1. Podmínky použití

Použití tohoto produktu je podmíněno vaším přijetím bez modifikací podmínek a upozornění obsažených zde. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud je nechtete akceptovat, prosím vraťte produkt nepoužitý a v originálním balení, uhradte poštovné a kontaktujte relevantní centrum zákaznického servisu i s dokladem a koupi, abyste dostali plnou náhradu.

2. Správné použití

Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vaše zvíře prosím konzultujte vašeho veterináře nebo certifikovaného trenéra, před jeho použitím. Správné použití zahrnuje bez limitace, přečtení si celé příručky a jakýchkoliv specifických bezpečnostních upozornění.

3. Žádné protizákonné nebo zakázané použití

Tento výrobek je určen pro použití s domácími zvířaty. Použití tohoto výrobku způsobem na který nebyl určen může mít za výsledek porušení federálních, státních nebo regionálních zákonů.

4. Omezená odpovědnost za škodu

Společnost Radio Systems Corporation ani žádné z jejích partnerských společností v žádném případě nebudou zodpovědné za (i) žádné nepřímé, trestní, náhodné, speciální nebo následné škody a / nebo (ii) žádné ztráty nebo škody, které vznikly ve spojení se zneužitím produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu do plné míry povolené zákonem.

5. Změna podmínek

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání výrobku. Pokud vám takové změny byly dány před použitím výrobku, budou platné na vás a váš produkt.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. és minden fióktelepe vagy a Radio Systems Corporation márka a továbbiakban „Mi”-ként szerepel együttesen.

Fontos biztonsági információk

A használati utasításban szereplő figyelmeztető szavak és piktogramok magyarázata



„Biztonsági figyelmeztetések” piktogram. Az testi sérülés potenciális veszélyére figyelmeztet. Tartsa be a biztonsági szabályokat, a következő piktogramokat, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a halált.

⚠ WARNING

FIGYELMEZTETÉS Azt a helyzetet jelöli, amelyet, ha nem kerül el, halált vagy sérülést okozhat.

⚠ CAUTION

ÓVATOSSÁG A biztonsági figyelmeztetés piktogrammal együtt használatos, és azt a veszélyes helyzetet jelöli, amelyet, ha nem kerül el, kisebb vagy súlyos sérülést okozhat.

NOTICE

MEGJEGYZÉS azokat a praktikákat érinti, amelyekhez nem kapcsolódik személyi sérülés.

⚠ WARNING

Ha a házban gyermekek is élnek, a gyermekvédelem érdekében vegye figyelembe, hogy a cicaajtót a gyermek a rendeltetési céllal ellentétes célra is használhatja. A gyermek emiatt az ajtó mögött rá váró potenciális veszélyeknek van kitéve. A medencével rendelkező vevő/háztulajdonos kötelessége annak biztosítása, hogy a cicaajtót folyamatosan ellenőrizze, és hogy a medence megfelelő akadállyal rendelkezik a megközelítéshez. Ha a cicaajtón kívül vagy belül új potenciális veszély van, amelyhez az állat az ajtón át hozzáférhet, a Radio Systems Corporation társaság javasolja, hogy ne tegye ki a háziállatát ezeknek a veszélyeknek vagy teljesen távolítsa el a cicaajtót. A zárópanel vagy a zár az esztétikai és energetikai célokra szolgál, de nem vagyónvédelmi eszköz. A Radio Systems Corporation nem vállalja a felelősséget semmilyen véletlen használatért, és a termék vevője teljes felelősséget vállal a nyílás felügyelet nélkül hagyásáért.

- Elektromos szerszámok. Fennáll a súlyos sérülés kockázata; kövesse az elektromos szerszámok összes biztonsági utasítását.
- Mindig viseljen védőszemüveget.

⚠ CAUTION

A termék összeszerelése előtt a termék tulajdonosa ismerje meg a cicaajtó beszerelését befolyásoló minden építési előírást. Kérje ki az engedéllyel rendelkező szakember tanácsát, hogy az épület alkalmas-e a cicaajtó felszerelésére. A cicaajtó nem tűzvédelmi ajtó. Fontos, hogy a tulajdonosa és a szakember minden olyan kockázatot figyelembe vegyen, amelyek az ajtón kívül és belül előfordulhatnak, és ezek milyen hatással vannak a termék használatára, és szintén vegye figyelembe a cicaajtóval történő esetleges visszaéléseket.

- A fém felület vágásakor ügyeljen az éles szélekre, így elkerülheti a sérüléseket.

NOTICE

- A terméket tárolja együtt a fontos iratokkal; az épület új tulajdonosának adja át ezeket az utasításokat, ahol a terméket telepítette.
- Kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati utasítást, mielőtt kialakítja vagy módosítja az nyílást az ön által kiválasztott ajtóban. Javasoljuk, hogy a mikrochipes cicaajtót a cicája igényei szerint állítsa be, hogy elsősorban ellenőrizze, hogy a berendezés együttműködik-e a cicán lévő mikrochippel.
- Ez a készülék csak akkor működik megfelelően, ha a kültéri hőmérséklet -25°C és $+55^{\circ}\text{C}$ között van.
- A PetSafe® háziállat ajtók beszerelhetők a falak, az ajtók vagy válaszfalak többségébe, bár bizonyos esetben többletanagra lehet szükség. A terméket az Ön és a házi kedvence kényelméért fejlesztettük ki. Semmilyen körülmények között nem garantálható más állat belépése a ház összes helyiségébe. A Radio Systems társaság nem vállalja a felelősséget azokért a károkért vagy kellemetlenségekért, amelyet a nem kívánatos állatok a cicaajtón át a házba lépéssel a gyermekekkel kapcsolatos általános gondoskodási szabályokkal összhangban a gyermekei legyenek mindig felügyelet alatt.

Köszönjük, hogy a PetSafe® márkát választotta. Ön és a kutyája megérdemlik az összetartozást, amely a felejthetetlen pillanatokat és a kölcsönös megértést is magukban foglalják. A termékeink és a kiképző eszközeink támogatják a házi kedvencek és a gazdáik közötti jó viszonyt. Ha bármilyen kérdése van a termékekről vagy a kutyája kiképzésével kapcsolatban, kérjük, látogasson el a www.petsafe.net honlapra, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélközpontunkkal. Az ügyfélközpontok telefonszámát megtalálhatja a honlapunkon: www.petsafe.net. Azért, hogy a jótállás még jobban megvédje, regisztrálja a terméket a vásárlástól számított 30 napon belül a www.petsafe.net honlapunkon. A regisztrációval és a bizonylat megőrzésével jogosulttá válik a termék teljeskörű jótállására, és ha bármikor szüksége van az ügyfélközpont segítségére, gyorsabban tudunk majd segíteni.

A legfontosabb, hogy a PetSafe® soha nem adja át és nem adja tovább a személyes adatait. A jótállásról szóló teljes információ elérhető online a www.petsafe.net honlapon.

A cicák kiképzése a mikrochipes PetSafe® cicaajtóra


A PetSafe® mikrochipes cicaajtókat úgy terveztük, hogy együttműködjenek az állatoknál használt 15 férőhelyes mikrochippel (FDX-B). Mielőtt beállítaná vagy felszerelné a cicaajtót, ellenőrizze, hogy a cicája a megfelelő mikrochippel rendelkezik. Azért, hogy az ajtó megfelelően működjön, azonosítania kell az macskájára helyezett egyedi azonosítójú (ID) mikrochippel. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a cicaajtó beállítására:

1. A cicaajtót gyárilag a bezárt pozícióra állították be. Ellenőrizze, hogy a kézi zár a „be” (in) és a „ki” (out) pozícióra van-e beállítva. (Lásd H. ábra).
2. Távolítsa el az elem burkolatot, tegye félre a mellékelt eszközkészletet, és tegye be a 4 db AA alkáli elemet (LR6). A zöld LED lámpa háromszor villog, amit azt jelenti, hogy az ajtó automatikus üzemmódban van.
3. A tanulási üzemmódba lépéshez nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, amíg kigyullad a piros LED lámpa (kb. 5 másodpercen belül kialszik). Most már 60 másodperce van arra, hogy a cica fejét az alagútba tegye, amely felismeri a chip azonosítószámát. Miután a készülék felismerte, elmenti, kinyit, és a piros LED dióda kialszik. A cicaajtó az automatikus módban marad, és újra bezáródik 3 másodperc múlva.

4. Ha sikeresen betöltötte az ID számot, készen áll a cicaajtó beszerelésére az Ön bejárati ajtajába.

Megjegyzés: Ha több cica mikrochipet szeretne menteni, kövesse ugyanezeket a lépéseket azzal, hogy a 3. lépéssel kezd. A mikrochipes cicaajtó összesen 40 cica mikrochipjét tudja elmenteni a memóriájába. Ha minden cicánál elvégezte a műveletet, helyezze vissza az elemburkolatot.


Hasznos tanács: A cica mikrochipje ID-jét még a cicaajtó beszerelése előtt mentse el a cicaajtóba, hogy ne kelljen az ajtóba helyezni a cicát, amikor már az ajtót beszerelte. Ha gondja van a cicája mikrochipjének ID száma beprogramozásával, ellenőrizze, hogy a cica feje benne van-e az alagútban, és hogy átfér-e a cicaajtón. Hallania kellene, hogy az ajtó kinyílik, amikor elmenti a memóriájába a cica mikrochipjét.



A PetSafe® mikrochipes cicaajtó alkalmas a beszereléshez az ajtók vagy válaszfalak többségébe, bár bizonyos esetekben kiegészítő anyagokra és jó barkácsügyességre lehet szükség. Ezeket a cicaajtókat úgy terveztük, hogy alkalmazkodjanak a Staywell 200, 300, 400, 500, 900 sorozatú, és a Petporte smartflap® sorozatú cicaajtó nyílásméretéhez. Szükség lesz alapvető barkácsügyességre, illetve az ajtókat módosítani kell vagy további szerszámokra lehet szükség.

Beszerelés – Mérés és jelölés


Mérje le a cica hasmagasságát. Ez a magasság rendszerint 100 mm –150 mm. (A. Ábra) Jelölje be a mérést az ajtó külső szélé szerint és rajzoljon egy 168 mm hosszú egyenes vízszintes vonalat.(B. ábra)



Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a vonal lesz az ajtójába vágott nyílás alsó oldala. A cicaajtó kerete ennél 25 mm-rel lesz alacsonyabb. Bizonyos esetekben ezt a vonalat feljebb kell majd húznia néhány ajtó típus formaterve miatt.

Beszerelés – Fa, PVC, vagy uPVC ajtók

Mielőtt elkezdéné a beszerelést, ellenőrizze, hogy az ajtójában nincs fémbetét. Ha az ajtójában fémbetétet talál, olvassa el a használati utasítás „Beszerelés - fémajtók és fémbetetes ajtók” című részét (a következő oldalon).



1. Helyezze a kivágás sablonját az ajtója külső oldalára a megfelelő pozícióba úgy, hogy a megfelelő magasságban és síkban legyen. (C. ábra)



2. Fúrjon ki 4 lyukat az ajtóban (a sarkakba) egy 12 mm-es fúrószárral, ahogy a sablonon látszik. Biztosítsa, hogy a fúró egyenes vonalban és síkban maradjon.

3. Egy gépi vagy kézi szúrófűrészsel vágja ki a szaggatott vonal mentén, ahogy a sablonon látszik. (D. ábra)


4. Helyezze ideiglenesen a cicaajtó mindkét keretét a kivágott nyílásba. Egyenlítse ki a cicaajtót, amíg nem kerül a megfelelő pozícióba. A külső oldalon jelölje be a cicaajtót ceruzával a furatok elkészítésére, dugja át a külső keretben lévő lyukon. (E. ábra). Vegye ki a cicaajtót, és fúrja ki a furatokat 6 mm-es fúrószárral. (F. ábra)

5. Takarítsa fel a port, a piszkot és a keletkezett szennyeződéseket.

6. Helyezze a belső keretét (a csatlakoztatott keretek) a kivágott nyílásba. Egyenlítse ki a külső keretet az ajtó külső oldala szerint. Három (3) eltérő hosszúságú csavar a csomagolás része. Válassza ki a megfelelő hosszúságút. Egy kézi csavarhúzóval csavarozza a külső keretet az ajtójába fúrt furatokon át a belső kerethez.



Fontos: Ne vágja meg az alagutat. Az alagútban kulcsfontosságú elemek vannak, és az alagútba eszközölt beavatkozások befolyásolják az egész készülék működőképességét.



7. Ha kész a cicaajtó szerelése, csavarozza fel a két csavaranyát a külső keretre. A cicaajtó most már készen áll a használatra. (G. ábra)

Beszerelés – Üvegajtók, ablakok vagy falak

A cicaajtó falakba, ablakokba vagy ajtókbá történő sikeres beszerelés érdekében kaphatók szerelőadapterek és meghosszabbított alagutak. Kérjük, látogasson el a www.petsafe.com oldalra a cicaajtó falba és üvegbe történő beszereléséről bővebb információkat szerezzen, illetve megvásárolhatja az ehhez szükséges kiegészítőket.

Fontos: Az üveggel végzett munka nagy ügyességet igényel, ezért javasoljuk, hogy bízva szakemberre - üvegesre. A keményített üvegbe vagy ragasztott duplaüvegbe a cicaajtó csak a gyártásakor vágható ki. Kérjen tanácsot üvegestől.

Beszerelés – Fém ajtók és fémbetetes ajtók


A cicaajtó fémajtókba vagy fémbetetes ajtókbá szerelése átalakításokat igényelhet. A fém jelenléte megzavarhatja a cicaajtó működését és a mikrochip olvasási tartományát is. Ha a készülék gyenge teljesítményt nyújt, szerelőadaptert kell vásárolnia és cserélnie. Kérjük, látogasson el a bővebb információkért a www.petsafe.com honlapunkra.

Alapfunkciók - Útmutató

FUNKCIÓ	AKTIVÁLÁS GOMBBAL	LED KIJELZŐ	AKCIÓ
Kézi mód	Nyomja meg és engedje el	A piros 5 mp-ig világít	Kinyit. Használja a 4 állású zárat a cica belépéséhez.
Automatikus üzemmód	Nyomja meg és engedje el	A zöld 5 mp-ig világít	A csapóajtó bezár, és csak az elmentett mikrochip ID leolvasása után nyit ki.
Tanulási üzemmód	Nyomja meg és tartsa 5mp-ig, amíg nem világít a LED	A piros LED lámpa 60 mp-ig világít.	A tanulási üzemmód kikapcsol, ha sikeresen mentette a mikrochip ID-jét. A sikeres programozás után kinyit. Ha több cicája van, ismételje meg a lépéseket.
Mozgás érzékelő	Nincs	Zöld – világít a használat alatt	Odakint mozgást érzékelt. A készülék keresi a leolvasható mikrochipet.
Gyenge elem	Nincs	A piros LED lámpa 10 másodpercenként villog	Cserélje ki azonnal az elemeket.
Az elemek cseréje	Nincs	A zöld LED háromszor villog	A készülék átvált automatikus módba.
Az alapbeállítások visszaállítása.	Nyomja meg és tartsa 15 mp-ig, amíg nem gyullad ki a LED	A piros LED ötször villog	Átáll az automatikus üzemmódba, és lezár. Minden beprogramozott mikrochip ID törődik a memóriából.
Hiba!	Nincs	A piros LED folyamatosan villog	Vegye ki az elemeket, várjon 30 másodpercet, és helyezze vissza. Ha a piros LED villog, hívja az ügyfélszolgálatot. A csapóajtót megpróbálja kinyitni, hogy kézi módban legyen használható.

4- állású kézi zár

Ez a zár lehetővé teszi a cica bejutásának ellenőrzését a házba, illetve kijutását a házból, mindkét irányban. Amíg a cicája nem ismerkedett meg teljesen a cicaajtóval, ezt a zárat előnyös, ha csak be vagy „ki” vagy a „be” pozícióban használja (H. ábra).



BE vagy KI

Csak BE

Csak KI

ZÁRVA

H. Ábra

További információk

A PetSafe® cicaajtókról szóló bővebb információért, illetve az üvegbe vagy falba történő beszerelésről szóló információkért, a hasznos tanácsokért és a kiképzésért, valamint az elérhető tartozékokért látogasson el a www.petsafe.com honlapra, és töltsen le a teljes beszerelési kézikönyvet.



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük az országában érvényes elektronikus hulladékról szóló jogszabályok betartását. A készüléket újra kell hasznosítani. Ha a készülékre már nincs szüksége, ne dobja a kommunális hulladékba. Kérjük, adja vissza arra a helyre, ahol vásárolta, hogy besorozhassuk az újrahasznosítási rendszerünkbe. Az ügyfélszolgálatunk telefonszámainak jegyzékéért keresse fel a www.petsafe.net honlapunkat.



Elemek ártalmatlanítása

Számos országban előírás az elemek szelektív gyűjtése; ellenőrizze az előírásokat a saját országában, mielőtt az elemeket kidobja. A készülék élettartamának végén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal az elemek megfelelő ártalmatlanításának utasításai érdekében. Ne dobja a használt elemet a háztartási hulladékba.

Megfelelőség



A Radio Systems Corporation ezennel kijelenti, hogy a Petporte smart flap® összhangban áll az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelvének alapvető feltételeivel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről.

A készüléken végzett, a Radio Systems Corporation társaság által kifejezetten nem autorizált vagy engedélyezett átalakítások vagy változtatások esetén megszűnhet a felhasználó készülékhasználati jogosultsága.

Megfelelőségi nyilatkozat: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Ausztrália

A készülék megfelel az ACMA (Ausztrál Távközlési és Média Hatóság - Australian Communications and Media Authority) érvényes EMC követelményeinek.

Jótállás

Hároméves nem átruházható korlátozott jótállás

A termék előnye a gyártó által korlátozott jótállás. A teljes információért keresse fel a www.petsafe.net honlapunkat, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Ausztrália/Új-Zéland – Összhangban áll az ausztrál fogyasztói jogokkal, a hibákkal szembeni garanciákkal, amely 2012. január 1-től érvényes, és a következő garanciákat nyújtják a termékre: Radio Systems Australia Pty Ltd. (a továbbiakban „Radio Systems”) kezességét vállal a nagykereskedelmi forgalmazónak vagy más vevőnek vagy a termék tulajdonosának, hogy ha a terméket házi fogyasztásra és a szabvánnyal összhangban használják, mentes lesz az anyaghibáktól vagy a gyártási hibáktól a vásárlástól számított három éven belül. „Az eredeti vásárló” olyan személy, aki eredetileg megvásárolta a terméket vagy az ajándékozott, aki a mi termékünket kicsomagolatlan állapotban átvette.A Radio Systems fedezi a használat kezdetétől számított három évig a szerelési munka és az alkatrész költségeit. Ezután az időszak után a termékekre és a szoftver módosításaira a társaság feltételei szerinti árakat érvényesítik.

A korlátozott jótállás nem ruházható át, és automatikusan megszűnik, ha az eredeti vevő eladja a Radio Systems termékét, vagy átadja a telket, amelyen a Radio Systems terméket telepítették. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik az állat rágásai, a vihar, a felelőtlenység, az átalakítás vagy a visszaélés által okozott károkra. A vevők, akik Ausztrálián, Új-Zélandon kívüire vagy nem engedéllyel rendelkező forgalmazótól vásárolják meg a terméket, vissza kell adniuk a terméket arra a helyre, ahonnan megvásárolták, ha gondjaik merülnek fel a jótállással.

Vegye figyelembe, hogy a Radio Systems semmilyen anyagi térítést, tárgyi térítést, sem a termék átalakítását nem nyújtja a jótállásban nem szereplő vélemény változás vagy más okok miatt.

Panaszkezelési rend: A panaszaival forduljon az ügyfélközpontunkhoz a www.petsafe.net honlapon vagy az adott régió márkaforgalmazójához:

Szlovák Köztársaság / Cseh Köztársaság
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, SZLOVÁKIA
web: www.petsafe.sk
tel: +421 483810311

Reklamációk fogadása:
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Szlovákia
tel: +421 483810311

A reklamáció kitöltéséhez be kell mutatnia a vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárlás igazolása nélkül a Radio Systems nem javítja meg a terméket, és nem nyújt térítést a sérült elemekre. A Radio Systems felkéri a fogyasztót az ügyfélközponttal történő kapcsolatfelvételre a jótállási szám beszerzése érdekében. Ha ezt elmulasztja, a reklamáció ügyintézésében késésbe kerülhet.

Ha a terméken sérülést észlel a vásárlástól számított 30 napon belül, a Radio Systems biztosítja a termék pótlását, amelyet a sérült termék elküldése előtt elküld. A csomagolási díjat a termék visszaadásakor beszámítják a sérült darab helyébe. A terméket a póttermék átvételét követő 7 napon belül vissza kell adni. Ha a terméken 30 napon túl észleli a sérülést, a terméket a fogyasztó a saját költségeire köteles visszaküldeni. A Radio Systems teszteli a terméket, és pótolja a sérült egységet, majd díjtalanul jótállással együtt visszaküldi azzal, hogy a termékre azonos jótállási idő vonatkozik. Ez a jótállás kiegészül az Önre a jogszabályokból érvényes további jogokkal és térítésekkel. A Radio Systems termékei olyan jótállással rendelkeznek, amelyek nem hagyhatók ki az Ausztrál Fogyasztói Felügyelőségből. Ön köteles megtéríteni vagy átfizetni a súlyos hibát, és kompenzálni bármilyen egyéb előrelátható veszteséget vagy kárt. Köteles a terméket megjavíttatni vagy pótolni, ha nem rendelkezik elfogadható minőséggel és a sérülés nem tesz hozzá a súlyos hibájához.

Ha kérdése van, vagy bővebb információra van szükséges, kérjük lépjen kapcsolatba az ügyfélközpontunkkal a következő telefonszámokon: 1800 786 608 (Ausztrália) vagy 0800 543 054 (Új-Zéland).

A használat feltételei és a korlátozott felelősség

1. A használat feltételei

A termék használata a jelen használati utasításban szereplő feltételek és figyelmeztetések változtatások nélküli elfogadásához kötött. A termék használatával beleegyezését adja a megadott feltételekkel. Ha ezeket nem fogadja el, kérjük vigye vissza a nem használt terméket eredeti csomagolásban, fizesse ki a postaköltséget vagy lépjen kapcsolatba az illetékes ügyfélközponttal, és a bizonylat bemutatása ellenében visszakapja a teljes vételárát.

2. A helyes használat

Ha nem biztos abban, hogy a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, a használata előtt forduljon az állatorvosához vagy a tanúsítvánnyal rendelkező kutyakiképzőhöz. A helyes használat feltételezi a teljes használati utasítás és a specifikus figyelmeztetése átolvasását.

3. A jogszerűtlen vagy a tiltott felhasználás

A termék csak a kutyákon történő használatra szolgál. A termék rendeltetési céllal ellentétes használata a szövetségi, állami vagy regionális törvények és szabályok megszegését eredményezheti.

4. Korlátozott kárfelelősség

A Radio Systems Corporation sem az egyéb partnervállalata semmilyen körülmények között nem vállalja a felelősséget a (i) közvetett, a büntetőjogi, a véletlenszerű, a különleges vagy a következményes károkért, és/vagy (ii) a termékkel való visszaéléssel kapcsolatban keletkezett veszteségekért vagy károkért. A vevő vállalja a termékhasználatból eredő a teljeskörű felelősséget a jogszabályi mértékben.

5. A feltételek változása

A Radio Systems® Corporation fenntartja a termékhasználat megadott feltételeinek változtatását.



protect. teach. love.™

Všetky dvierka PetSafe™ sú vhodné na každé dvere, stenu alebo priečku, i keď si to môže vyžadovať extra materiály. Tento produkt je navrhnutý pre benefit vás a vášho domáceho miláčika. Nie je možné plne garantovať vylúčenie všetkých ostatných zvierat vo všetkých okolnostiach. Radio Systems Corporation nebude zodpovedať za žiadnu škodu alebo neprijemnosť spôsobenú inými zvieratami, ktoré získali neželaný prístup do vášho domu. Podľa štandardov starostlivosti o deti, deti by mali byť neustále pod dozorom pri tomto produkte.

Všetchna dvířka PetSafe™ jsou vhodná na každé dveře, stěnu nebo příčku, i když si to může vyžadovat extra materiály. Tento produkt je navržen pro benefit vás a vašeho domácího mazlíčka. Nelze plně garantovat vyloučení všech ostatních zvířat ve všech okolnostech. Radio Systems Corporation nebude odpovídat za žádnou škodu nebo nepříjemnost způsobenou jinými zvířaty, které získaly nechtěný přístup do vašeho domu. Podle standardů péče o děti, děti by měly být neustále pod dozorem při tomto produktu.

Minden PetSafe™ ajtó bármilyen ajtóhoz, falhoz vagy válaszfalhoz alkalmas, bár ehhez további anyagok szükségesek. Ez a termék az Ön és kedvence javára szolgál. Nem lehet minden körülmények között teljes mértékben garantálni az összes többi állat kizárását. A Radio Systems Corporation nem vállal felelősséget más állatok által okozott károkért vagy kellemetlenségekért, akik nem kívánt módon jutottak be otthonába. A gyermekgondozási előírások szerint a gyermekeket mindig felügyelni kell erre a termékre.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404

petsafe.com

L400-2125-19

©2017 Radio Systems Corporation