

# PetSafe® ScoopFree™ SmartSpin™ - Manual de Usuario

## Antes de comenzar

Al ensamblar su nueva caja de arena, tenga en cuenta:

- **Algunos gatos necesitan tiempo para adaptarse.**
- **Su gatito necesita cuidados especiales.**

Algunos gatos se adaptan inmediatamente, pero para otros puede tomar un poco más de tiempo. Aquí tiene algunos consejos para empezar con el pie derecho:

- Coloque la nueva caja de arena autolimpiable ScoopFree™ SmartSpin™ junto a la caja que su gato usa actualmente (se deshará de la antigua pronto).
- Deje que la caja de arena vieja se ensucie. La mayoría de los gatos prefieren una caja limpia y se sentirán atraídos rápidamente por la nueva.
- Aunque la ScoopFree™ SmartSpin™ es silenciosa y solo funciona después de su uso, en algunos casos es mejor dejarla desenchufada hasta que el gato se acostumbre a ella.

**Importante:** Si tiene un gatito, deje la caja desconectada de la corriente (o desactive la función de limpieza automática en la aplicación) y limpie los desechos manualmente hasta que el gato pese al menos 1,1 kg y tenga 6 meses de edad. Puede colocar una caja o un escalón frente a la entrada para facilitar el acceso.

---

## Componentes y Accesorios

- **Esfera frontal y Esfera trasera**
- **Dispositivo de captura de desechos**
- **Alfombrilla para el suelo**
- **Rejilla para la arena**
- **Base y Patas**
- **Carcasa (panel central y paneles laterales)**
- **Cajón para desechos**
- **Bolsas de desechos (x10) y Desodorantes (x2)**
- **Herramienta roja de alineación, Tornillos (x8), Destornillador, Guantes, Adaptador de corriente**

**Lo que necesita:** Router inalámbrico (2.4 GHz), Conexión a internet de alta velocidad, Smartphone.

## Instrucciones de Ensamblaje

### 1. Ensamblaje de la base

1. Coloque la base boca abajo sobre una superficie plana. Use la bolsa de plástico debajo para evitar rayones.
2. Inserte las cuatro patas en los orificios inclinados, girándolas hasta que queden completamente fijas.
3. Voltee la base y verifique la estabilidad.
4. Inserte el soporte en la parte trasera de la base y presione para bloquearlo.
5. Coloque el desodorante en el compartimento del cajón de desechos y coloque una bolsa de basura en el interior.
6. Inserte el cajón en la base.

### 2. Ensamblaje de la esfera

1. Coloque la parte frontal de la esfera en el suelo.
2. Inserte el dispositivo de captura de desechos, alineando la etiqueta **A** con la de la esfera.
3. Inserte la alfombrilla del suelo, alineando la etiqueta **B**.
4. Inserte la herramienta roja de alineación en el orificio del dispositivo de captura.
5. Coloque la parte trasera de la esfera encima, asegurándose de que la herramienta roja pase por el orificio trasero.
6. Fije las dos mitades con los 8 tornillos en forma de cruz.
7. Retire la herramienta roja después del ensamblaje.

### 3. Instalación de la rejilla y montaje en la base

1. Inserte la varilla de la rejilla (etiqueta **C**) en el orificio de la parte trasera de la esfera y fije la parte frontal en el clip.
2. Abra el pestillo del soporte de la base.
3. Coloque la esfera sobre la base, insertando el botón trasero en el pestillo y ciérrelo.

### 4. Carcasa y Alimentación

1. Ensamble los tres paneles de la carcasa alineando las etiquetas **D** y **E**.
2. Coloque la carcasa sobre la esfera; los imanes la fijarán a la base.
3. Conecte el adaptador de corriente. La caja realizará un ciclo de autoverificación de aproximadamente 2 minutos.

## Uso y Aplicación

1. **Añadir arena:** Mantenga presionado el botón de limpieza por 3 segundos para entrar al modo "Añadir arena" (la pantalla mostrará la letra **A**). Llène hasta la línea **MAX**.

[www.reedog.es](http://www.reedog.es)

[www.electro-collares.es](http://www.electro-collares.es)

2. **Conexión a la aplicación:** Escanee el código QR para descargar la aplicación PetSafe® SmartSpin™. Mantenga presionado el botón Wi-Fi por 3 segundos para emparejar.
3. **Funcionamiento:** Los sensores detectan al gato. Una vez que el gato sale, comienza una cuenta regresiva de 3 minutos, seguida del ciclo de limpieza.

## Mantenimiento y Limpieza

- **Vaciado de desechos:** Se recomienda una vez a la semana para un solo gato.
- **Limpieza profunda:** Desenchufe la caja, retire la carcasa y la esfera. Lave los componentes (excepto la base, que contiene electrónica) con agua tibia y jabón suave. No use lejía (cloro) ni químicos fuertes.

reedog

[www.reedog.es](http://www.reedog.es)

[www.electro-collares.es](http://www.electro-collares.es)

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: [www.electro-collares.es](http://www.electro-collares.es) Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.  
Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10  
+34900963443  
[info@reedog.es](mailto:info@reedog.es)

reedog