



Tractive DOG 6XL

Uživatelský manuál

Začínáme



Audio průvodce



Zapněte svůj tracker

1

Zapněte tak, že podržíte tlačítko napájení stisknuté po dobu 3 sekund.




tractive.com/start-dog6

2

Stáhněte si aplikaci

Stáhněte si aplikaci Tractive GPS pro iOS nebo Android.



3

Aktivujte svůj tracker

Při nastavování trackeru postupujte dle pokynů v aplikaci.

A



4

Přípevněte tracker

Vyberte si způsob A nebo B podle šířky obojku.



Standardní
nabíjecí kabel
USB-C



NABÍJENÍ TRACKERU

Nabíjte tracker tak, že připojíte kabel USB-C do portu, jak je znázorněno na obrázku. Během nabíjení se spodní LED pásek postupně rozsvítí zleva doprava.

Tracker je plně nabitý, když svítí celý LED pásek. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

Poznámka: Zařízení zůstává vodotěsné i v případě ztráty ochranného krytu. Pro více informací nás kontaktujte na adrese help.tractive.com.



REŽIMY SLEDOVÁNÍ

K dispozici jsou 2 různé režimy sledování: výchozí a živé sledování.

Výchozí sledování

Jakmile zapnete sledovací zařízení, přepne se do režimu „výchozího sledování“. To znamená, že odesílá aktualizace polohy každých 2–10 minut. Tím šetří baterii.

Poznejte své zařízení

Živé sledování

Na obrazovce s mapou v aplikaci stiskněte tlačítko LIVE, abyste přepnuli do režimu živého sledování a získali aktualizace polohy v reálném čase. Spuštění by mělo proběhnout rychle, ale může trvat až asi 30 sekund. Jelikož režim živého přenosu spotřebovává více energie, po 5 minutách se automaticky vypne (tuto dobu však můžete v aplikaci prodloužit).



VIRTUÁLNÍ PLOTY

V aplikaci si pro svého mazlíčka nastavte bezpečné a zakázané zóny, abyste dostali upozornění, když z nich váš mazlíček odejde nebo do nich vstoupí.



SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A UPOZORNĚNÍ*

Jakmile máte sledovací zařízení nastavené, nechte ho několik týdnů nepřetržitě připevněné na obojku vašeho psa – i během odpočinku. Získáte tak přehled o tom, jak se váš pes cítí, a budete dostávat zdravotní upozornění, pokud se v jeho aktivitě nebo spánku objeví neobvyklé změny.



VÝDRŽ BATERIE

Chcete-li prodloužit výdrž baterie vašeho lokátoru, nastavte si doma úspornou zónu pomocí Wi-Fi nebo Tractive základnové stanici (Base Station). Dokud se lokátor nachází v dosahu, ví, že je na „bezpečném území“, a šetří tak baterii při aktualizacích polohy.

Více informací o našich funkcích najdete na help.tractive.com

Řešení problémů



STATUS LED KONTROLEK

Krátce stiskněte tlačítko napájení. Pokud je tracker zapnutý, kontrolky zobrazují stav připojení a stav baterie.

Status	Zelená-zelená
	1 2
Co to znamená	Zelená barva vlevo (1) znamená, že síť funguje dobře. Zelená barva vpravo (2) znamená, že GPS funguje dobře. Sledovací zařízení zná svou polohu podle GPS a může ji odeslat do vašeho telefonu.
Co dělat	Všechno funguje tak, jak má. Můžete začít se sledováním.

Řešení problémů

STATUS LED KONTROLEK

Status	Červená-zelená  
Co to znamená	Sledovací zařízení zná svou polohu podle GPS, ale nemůže se připojit k mobilní síti, aby ji odeslalo do vašeho telefonu.
Co dělat	Přeneste své zařízení do místa s dobrým signálem mobilní sítě.

Status	Zelená-červená  
Co to znamená	Sledovací zařízení je připojeno k mobilní síti, ale nedokáže určit svou polohu pomocí GPS. Vaše zařízení se pravděpodobně nachází v interiéru nebo v oblasti s omezeným pokrytím GPS, např. v lese.
Co dělat	Pokud se právě nacházíte uvnitř s vaším zařízením, jděte ven, počkejte chvíli a stiskněte tlačítko napájení, abyste znovu zkontrolovali stav GPS.

Řešení problémů

STATUS LED KONTROLEK

Status	Červená–červená  
Co to znamená	Sledovací zařízení nezná svou GPS polohu a nemůže se připojit k mobilním sítím.
Co dělat	Pokud jste uvnitř, jděte ven, počkejte chvíli a stiskněte tlačítko napájení, abyste znovu zkontrolovali stav GPS a připojení k síti.

Status	Bílá–bílá  
Co to znamená	Sledovací zařízení se nachází v úsporném režimu a je připojeno k vaší Wi-Fi síti nebo základnové stanici Tractive.
Co dělat	Režim živého sledování v reálném čase bude opět k dispozici, jakmile se váš sledovací zařízení přesune mimo zónu úspory energie.

Řešení problémů

STATUS LED KONTROLEK

Status	Modrá-modrá  
Co to znamená	V portu USB-C vašeho zařízení je voda a zařízení nelze nabíjet.
Co dělat	Otevřete nabíjecí port a nechte jej vyschnout.

Status	Bílé spodní světlo 
Co to znamená	Světelná lišta ve spodní části zobrazuje stav baterie vašeho trackeru. 25%  50%  75%  100% 
Co dělat	Před delší procházkou klepněte na tlačítko napájení a zkontrolujte stav baterie. Pokud je baterie téměř vybitá, dobijte ji.

Řešení problémů



NEFUNGUJE GPS NEBO SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ?

Pokud červená kontrolka nahoře (1 + 2) stále svítí, zkuste aplikaci restartovat a tracker resetovat:

1. Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 10 sekund.
2. Uvolněte tlačítko napájení. LED dioda se rozsvítí na 2 sekundy a ozve se vysoký tón, což znamená, že se váš tracker úspěšně resetoval.
3. Po resetování počkejte asi 10 minut, než se tracker připojí k místním mobilním sítím a určí přesnou polohu GPS.
4. Vyzkoušejte krátkou zkušební procházku venku s trackerem v ruce a aktivovaným živým sledováním.



POTŘEBUJETE DALŠÍ POMOC?

Pokud potíže přetrvávají, navštivte prosím naše Centrum nápovědy na adrese **help.tractive.com**



JSOU SPONY PŘÍLIŠ MALÉ NA VÁŠ OBOJEK NEBO POSTROJ?

Náhradní příslušenství, jako jsou například větší upevňovací spony, si můžete zakoupit v našem obchodě na adrese **tractive.com**

***Upozornění:** Tractive není zdravotnický prostředek. Ačkoli Tractive sleduje trendy a vzorce v oblasti zdraví vašeho mazlíčka, není určen k diagnostice zdravotních stavů. Doporučujeme vždy vyhledat odbornou radu u veterináře.



Navrženo společností Tractive v Rakousku. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Tractive GmbH, Poststraße 4,
4061 Pasching, Austria

Model: TG6XLC