

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PETHEY F300

KERÍTÉS ÉS EDZŐGALLÉR



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Az alapnak 1m-nél magasabban kell lennie a talaj felett és szabad térben, mert bármilyen szerkezet/akadály/sorompó, például falak, fák és kerti fészerek befolyásolhatják a rádiójel átvitelét
- A készülék nem alkalmas agresszív vagy agresszív viselkedésre hajlamos kutyák számára
- Ha nem biztos abban, hogy a készülék használata megfelelő-e kutyája számára, lépjen kapcsolatba állatorvos, vagy oktató
- A távadó egységet/alapot csak beltéren szabad használni vagy arra helyezni száraz hely. Vízzel nem érintkezhet!
- A kutya nyakának bőrének irritációjának vagy sérülésének elkerülése érdekében a nyakörvet soha nem szabad napi 8 óránál tovább viselni. Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakának bőrét. Hagyja abba a készülék használatát, amint az irritáció jeleit észleli.
- A vevőkészüléket mindig száraz és megtisztított kutya nyakára helyezze

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKOK LEÍRÁSA



KEZDJÜK

- Kapcsolja be a vezérlőt, és nyomja meg a gombot az üzemmód kiválasztásához
- Válassza ki, hogy kerítés módot vagy edzésmódot kíván-e használni
 - Ha a kijelzőn a30, 60, 90, 150, 300 számok jelennek meg, akkor beállította a kerítés módot.
 - Ha a 001 002 003 világít akijelzőn, az edzésmód aktív

VÍVÓ MÓD

- 5távolság beállítási mód: 30 =33 méter, 60 = 66 méter, 90 = 99 méter, • 150 = 150 méter, 300 = 300 méter
- Avevő párosítás nélkül válaszol akerítésre
- Ha a kutya belép a figyelmeztető zónába, a vevő sípol, és a piros lámpa gyorsan villog. A figyelmeztető zónán túlhaladva avevő korrekciós impulzust küld.
- Amikor a kutya visszatér afigyelmeztető zónába, az impulzusok leállnak, és a piros lámpa gyorsan villog. A biztonságos zónába való visszatéréskor avevő nem ad ki hangot vagy nem javít, és a jelzőfény nem villog
- Kerítés módhoz korlátlan számú vevő használható

MÁSIK VEVŐ PÁROSÍTÁSA

- Kapcsolja be a vevőt - a piros jelzőfény kigyullad
- Kapcsolja be az adót, és állítsa be a 001, 002 vagy 003 értéket
- Nyomja meg egyszerre a be-/kikapcsoló gombot avevőegységen és a módválasztó gombot abázison
- Abázisállomás és a vevőegység egyszerre kezd pirosan villogni
- Tegye ugyanezt a002-es, 003-as gallérral

FUNKCIÓS VIZSGÁLAT

- Kapcsolja be a vevőt •
Kapcsolja be a bázist/adót
- Amódválasztó gombbal állítsa be a kerítés módot (30,60,90,150,300)
- Állítsa be a megengedett zóna hosszát a „+” vagy „-” gombokkal
- Helyezze a tesztdiódát avevő elektródáira és tesztelje a működőképességet (funkcionális impulzusokkal, az izzó világít)
- Ha a vevő reakciója rendben van, tegye a vevőt a kutya nyakára

TÖLTÉS

Vevő

Lítium akkumulátor DC 5V 3.7V 400mAh. Teljes feltöltéssel 2-3 órát bír (zöld fény). Ha arádióerősítőt 5 percre nem használják, alvó üzemmódba lép, és készenléti állapotba kerül. Gyengéd rezgések vagy mozdulatok azonnal aktiválhatják agallért.

Adó

Lítium akkumulátor DC 5V 3.7V 2500mah. Ha az akkumulátor majdnem lemerült, tölts fel teljesen az akkumulátor körülbelül 4-5 órát bír (piros LED).

GALLÉR BEÁLLÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS

Nagyon fontos, hogy anyakörv megfelelően illeszkedjen a kutya nyakához. Pozíciója lehetővé teszi a nyakörv funkciók, azaz hang, rezgés és impulzus küldését. A nyakörv nyak körüli helyzetét mindig így kell megvalósítani: úgy helyezzük a nyakörvet a kutya nyakára, hogy az érintkezési pontok a kutya nyaka alatt és a bőréhez érjenek. Ellenőrizze a nyakörv feszességét úgy, hogy az egyik ujját az érintkezési pont vége és a kutya nyaka közé helyezi. Jól illeszkednie kell, de nem túl szorosan. Hagyja, hogy kutyája néhány percre viselje a nyakörvet, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ellenőrizze, hogy a kutya jól érzi-e magát a nyakörvvel.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Adó

Vízálló: Nincs védelem

Méret: Sz 8 x Ma 12 x Mé 3 cm

Súly: 130g

Vevő

Vízálló: Rövid ideig merülő

Méret: Sz 4 x Ma 7 x Mé 3 cm

Súly: 63g

Korrekció: impulzus, hang, rezgés

Javítási szint: 6

Gallér hossza: 72 cm-ig

GARANCIA ÉS GARANCIA UTÁNI SZERVIZ

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető az importőr honlapján, kérésre az importőrtől és az importőr üzletében.

Az acím, ahol az aktuális letöltési utasításokat megtalálja:

<https://www.elektro-objky.cz/bezdratove-ohradniky/PETHEY-f300-ohradnik-a-vyckvikovy-objek>

A műszaki paraméterek, jellemzők és anyomtatási hibák változtatása fenntartva

A garanciális és a garancián túli javításokat az importőr biztosítja:

Reedog s.r.o

Hét ház 459/8

Prága 101 00

Információs vonal: 216 216 106

E-mail: info@elektro-objky.cz

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu