

intezze


ZERO

Wireless bluetooth headset



Návod k obsluze

Popis sluchátek



Obsah balení

- bluetooth sluchátka
- nabíjecí pouzdro
- microUSB nabíjecí kabel
- návod k obsluze
- silikonové nástavce (S,M,L)

Specifikace

- Model: Intezze Zero
- Bluetooth: verze Bluetooth 5.0
- Baterie: 3.7 V / 45 mAh (sluchátka), 3.7 V / 280 mAh (pouzdro)
- Podporované režimy: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
- Citlivost: 105 dB ± 3 dB SPL / 1 kHz
- Dosah signálu BT: 10 metrů
- Pohotovostní doba: cca 80 h
- Doba nabíjení: cca 1 h

Používání sluchátek

1. Zapnutí

Sluchátka se zapnou automaticky po vyjmutí z pouzdra. Pro manuální zapnutí přidržeťte obě MFB tlačítka na sluchátkách zhruba 3 sekundy.

2. Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po opětovném uložení do pouzdra. Pro manuální vypnutí přidržeťte obě MFB tlačítka zhruba 5 sekund.

3. Opětovné zapnutí a připojení

Byla-li sluchátka již dříve úspěšně spárována, pokusí se po vyjmutí z pouzdra automaticky připojit k poslednímu spárovanému zařízení (telefonu).

4. Play / Pauza

Pro pozastavení / opětovné spuštění přehrávání krátce stiskněte MFB tlačítko na levém nebo pravém sluchátku.

5. Přepínání skladeb

Pro přepnutí na předchozí skladbu přidržeťte během přehrávání 2 sekundy levé MFB tlačítko. Přidržení pravého tlačítka umožní skok na skladbu následující.

6. Nastavení hlasitosti

Hlasitost zvýšíte rychlým dvojitým stisknutím levého MFB tlačítka. Snížení hlasitosti provedete dvojitým stiskem tlačítka pravého.

7. Přijetí hovoru

Během vyzvánění stiskněte levé nebo pravé MFB tlačítko.

8. Ukončení hovoru

Během hovoru stiskněte levé nebo pravé MFB tlačítko.

9. Odmitnutí hovoru

Během vyzvánění přidržeťte cca 2 sekundy levé nebo pravé MFB tlačítko.

10. Vytočení posledního volaného čísla

Pro vytočení naposled volaného čísla stiskněte rychle 3x levé MFB tlačítko.

11. Hlasový asistent

Pro aktivaci funkce hlasového asistenta stiskněte rychle 3x pravé MFB tlačítko.

12. Zjištění zbývající energie v bateriích sluchátek

Pokud jsou baterie ve sluchátku téměř vybité, ozve se každých 30 sekund varovný tón.

Párování sluchátek

1. Vyjměte obě sluchátka z pouzdra, nebo je ručně zapněte přidržením MFB tlačítek. Během několika sekund dojde k jejich vzájemnému spárování - pravé sluchátko začne blikat střídavě červeně a modře. Levé sluchátko bliká pomalu modře.

2. Na telefonu zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte dostupné BT zařízení označené „Zero“. Zvolte tuto položku pro spárování. Po spárování se ozve hlášení „Connected“ a pravé sluchátko začne blikat pomalu modře (levé zhasne).

3. Sluchátka mohou být používána také samostatně (jedno sluchátko, režim Mono). V tom případě zapněte a spárujte pouze požadované sluchátko.

Nabíjení

1. Nabíjení pouzdra

Počet svítících diod uvnitř pouzdra signalizuje množství zbývající energie v pouzdře (ubývají zleva doprava). Svítí-li všechny 4 diody, je pouzdro plně nabitě.

2. Nabíjení sluchátek

Sluchátka se začnou automaticky nabíjet, jakmile je vložíte do pouzdra. Během nabíjení svítí diody na sluchátkách červeně. Po úplném nabití diody zhasnou.

Pokud sluchátka více než 2 týdny nepoužíváte, pravidelně je spolu s pouzdrém nabíjejte.

Upozornění

1. Po úplném nabití pouzdro co nejdříve odpojte od nabíječky / USB portu, aby nedošlo k poškození baterií příliš dlouhým nabíjením.

2. Nepoužívejte sluchátka dlouho při vysoké hlasitosti. Hrozilo by nevratné poškození sluchu.

3. Rušení od okolních přístrojů (televizory a podobně) může způsobit výpadky signálu Bluetooth. V takovém případě přesuňte sluchátka nebo odstraňte zdroj rušení.

4. Sluchátka nepoužívejte v příliš horkém ani vlhkém prostředí, aby nedocházelo k přílišnému opotřebenosti elektrických součástí.

TIPY

Během poslechu venku vždy dobře sledujte své okolí. Nepoužívejte sluchátka při obsluze strojů ani při řízení vozidel.

Změny obsahu vyhrazeny

www.intezze.com