

- › po neúspěšném připojení k telefonu
- › hraje-li pouze jedno sluchátko

1. Odeberte „Intezze CLIQ“ ze seznamu spárovaných zařízení na telefonu. Ideálně také na telefonu vypněte funkci Bluetooth.



2. Vyměňte obě sluchátka z pouzdra. LED diody na obou sluchátkách začnou blikat **modře** a ve sluchátkách se ozve hlášení „Pairing“. U první generace sluchátek bliká modře pouze jedno sluchátko.



3. 5x rychle poklepejte dotykovou plošku jednoho ze sluchátek. LED diody na obou sluchátkách se nakrátko rozsvítí **ružově** a následně zhasnou. Ve sluchátkách se ozve hlášení „Power off“ a sluchátka se vypnou. U první generace sluchátek se žádné hlášení neozve.



4. Zapněte obě sluchátka současným přidržením obou dotykových plošek cca 3 sekundy (je možné zapnout také nejdříve jedno a následně druhé). Ve sluchátkách se ozve hlášení „Power on“ a LED diody na sluchátkách začnou blikat střídavě **červeně** a **modře**.



5. Sluchátka položte vedle sebe tak, abyste na ně viděli. Po cca 8–10 sekundách začnou LED diody na obou sluchátkách blikat **modře**. U první generace se během 5 s ozve hlášení „Paring successful“ a následně hned „Pairing“, načež začne blikat modře pouze jedno sluchátko. Sluchátka jsou nyní opět vzájemně spárovaná.



6. Tím je reset úspěšně dokončený a sluchátka mohou být opět spárovaná s telefonem.

