tractive

MANUAL DE UTILIZARE COMPLET

Tractive GPS DOG 6 XL

1. GHID DE INIȚIALIZARE (ZAČÍNÁME)

1 Pornirea localizatorului



Apăsați și țineți apăsat butonul principal de alimentare timp de **3 secunde** pentru a porni sau opri dispozitivul.

2 Descărcarea aplicației



Descărcați aplicația Tractive GPS pentru iOS sau Android scanând codul QR sau accesând **tractive.com/start-dog6**.

3 Activarea localizatorului



Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a conecta și activa localizatorul Tractive GPS cu un abonament.

4 Fixarea pe zgardă



Alegeți clema din cauciuc potrivită în funcție de lățimea zgărzii câinelui dumneavoastră.

5 Încărcarea dispozitivului (Încărcarea localizatorului)

Fixați cablul de încărcare furnizat la partea din spate a localizatorului. Lumina LED va indica starea de încărcare: va clipi în timpul încărcării și va rămâne aprinsă **verde continuu** când dispozitivul este complet încărcat (durată aproximativă 3 ore).

Atenție: Dispozitivul nu trebuie încărcat cu încărcătoare rapide (Fast Chargers). Utilizați doar un adaptor USB de 5V standard. Pentru detalii suplimentare accesați *help.tractive.com*.

2. CUNOAȘTE-ȚI DISPOZITIVUL (POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ)

Localizare LIVE: În modul LIVE Tracking, locația se actualizează în timp real la fiecare 2-3 secunde. Puteți activa acest mod din aplicație direct din ecranul principal. Se oprește automat după 5 minute pentru a economisi baterie.

Radar de căutare: Vă ajută să găsiți câinele în spații acoperite sau la distanțe mici prin semnal Bluetooth când semnalul GPS este slab.

Monitorizarea Sănătății & Alertă de Activitate: Dispozitivul înregistrează automat timpul activitate și somn (minim 60 min/zi). Veți primi alerte dacă apar modificări neobișnuite în nivelul de activitate sau tiparele de somn ale câinelui.

Gard Virtual & Zonă de Economisire a Bateriei: Setați o Zonă Sigură (Safe Zone) și primiți alerte când câinele intră sau părăsește zona. Conectarea la rețeaua Wi-Fi de acasă activează automat modul de economisire a bateriei.

3. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ȘI SEMNIFICAȚIA LED (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ)

Apăsați scurt butonul de alimentare (sub 1 secundă). LED-ul va lumina de două ori succesiv indicând starea conexiunii celulare și a semnalului GPS:

Status LED	🔴 **Roșu –** 🟢 **Verde**
Ce înseamnă	Localizatorul nu are conexiune la rețeaua celulară, dar semnalul GPS este disponibil și funcțional.
Ce trebuie să faceți	Verificați dacă sunteți într-o zonă cu acoperire mobilă slabă. Mutați-vă într-o zonă deschisă afară.

Status LED	🟢 **Verde –** 🔴 **Roșu**
Ce înseamnă	Localizatorul este conectat la rețeaua celulară, dar nu poate recepționa semnal GPS.
Ce trebuie să faceți	Mutați-vă în spațiu deschis, departe de clădiri înalte, copaci deși sau structuri metalice. Așteptați câteva minute.

Status LED	🔴 **Roșu –** 🔴 **Roșu**
Ce înseamnă	Fără semnal de rețea celulară și fără semnal GPS. Localizatorul nu poate transmite locația.
Ce trebuie să faceți	Verificați dacă bateria este încărcată. Reporniți dispozitivul (apăsați lung 10 secunde) și testați afară.

Status LED	🔵 **Turcoaz –** 🔵 **Turcoaz /** ⚪ **Alb**
Ce înseamnă	Dispozitivul se află într-o **Zonă de Economisire a Bateriei (Power Saving Zone)** conectată la rețeaua Wi-Fi.
Ce trebuie să faceți	Stare normală. Dispozitivul economisește bateria cât timp câinele este acasă. Urmărirea GPS se reactivează la ieșire.

Status LED	⚪ **Lumină Albă Continuă (Lumină de Noapte)**
Ce înseamnă / Opțiuni	Funcția de luminozitate pentru noapte este activată. Puteți seta nivelul de intensitate din aplicație.
Ce trebuie să faceți	Apăsați butonul de alimentare sau dezactivați din aplicație pentru a stinge lumina de noapte.

4. RESETARE ȘI ASISTENȚĂ SUPORT

Procedură de repornire (Resetare)

1. Ieșiți afară într-o zonă deschisă și așteptați 1-2 minute.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de **10 secunde** până când LED-ul clipește.
3. Asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la cablul de încărcare în timpul resetării.

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE, prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: **www.zgarzi-electro.ro**.

Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate.

Stație de distribuție: Reedog, s.r.o. | Sedmidomky 459/8, 101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337 | E-mail: info@zgarzi-electro.ro