

RYCHLÝ NÁVOD TC-021



1 **Zapnutí:** stisknutím tlačítka na přijímači a vysílači zapnete zařízení.



2 **Výběr psa -** stiskněte tlačítko pro přepnutí kanálů psa pro přepínání mezi 1-2-3 kanály.



3 **Funkce zvuku:** stiskněte tlačítko zvuku, přijímač vydá pípnutí. Dlouhým stisknutím tlačítka zvuku provedete funkci bez přerušení.



4 **Funkce vibrace:** stiskněte tlačítko vibrace, přijímač začne vibrovat. Dlouhým stisknutím tlačítka vibrace provedete funkci bez přerušení.




5 **Funkce impulsu:** stiskněte tlačítko impulsu a přijímač vyšle elektrostatický impuls. Impuls je možné nastavovat v 16 úrovních.



RYCHLÝ NÁVOD TC-021



1 **Přijímač:** Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko zapnutí po dobu 5 sekund, abyste vstoupili do stavu párování, přičemž červená a zelená kontrolka budou střídavě blikat. V tomto okamžiku uvolněte tlačítko a přijímač čeká na párovací signál.



2 **Vysílač:** Vyberte požadovaný kanál psa na vysílači, poté, co je přijímač připraven ke spárování, stiskněte a podržte tlačítko **V** na dálkového ovládání po dobu 3 sekund, dálkové ovládání vyšle signál párování.



3 **Automatické párování:** Když přijímač přijme signál párování, přestanou střídavě blikat červené a zelené světlo a zazní 3 pípnutí, což znamená, že párování bylo úspěšné. Současně bude na 3 sekundy blikat také číslo kanálu dálkového ovládání, což znamená, že spárování bylo úspěšné.

