

Bezprzewodowy system ogrodzenia dla zwierząt

Przed rozpoczęciem przeczytaj cały ten przewodnik



Pet Fence System sprawi, że Twój pies będzie bezpieczny na podwórku.

Opis produktu i recenzje

Bezprzewodowe ogrodzenie to najbezpieczniejsza i najprostsza forma odizolowania zwierząt. Natychmiastowy Z -

ogrodzenie działa na takich samych zasadach jak ogrodzenie podziemne, a jednocześnie jest całkowicie bezprzewodowe. To bezprzewodowe ogrodzenie można ustawić w

jest natychmiastowy i całkowicie przenośny, dlatego świetnie sprawdza się w podróży lub podczas przeprowadzki do nowego domu.

Bezprzewodowe ogrodzenie wykorzystuje stały sygnał radiowy do utworzenia „strefy pobytu”. Obroża odbiorcza noszona na psie odbiera sygnał. Jeśli Twój pies opuści „bezpieczną strefę”, co zdarza się bardzo rzadko, jeśli zostanie odpowiednio przeszkolony, usłyszy dźwięk ostrzegawczy, po którym nastąpi lekka, statyczna korekta, która zaskoczy Twojego psa, ale będzie całkowicie bezpieczna i humanitarna.

Dzięki krótkiemu, prostemu i szybkiemu szkoleniu Twój zwierzak poznaje swoje granice i będzie bezpieczny w domu. Ustawienie granicy ogrodu zajmuje tylko kilka minut poprzez regulację zasięgu nadajnika w promieniu od kilku metrów do nawet 100 metrów.

Funkcje ogrodzenia bezprzewodowego:

- Całkowicie bezprzewodowy system
 - Pole sygnałowe to okrągła granica
 - Powinien być trzymany w odległości co najmniej 5 metrów od skrzynki narzędziowej lub dużych urządzeń
 - Maksymalny zasięg to promień 150 metrów – można go zwiększyć za pomocą dodatkowych nadajników – patrz poniżej
 - Minimalny zasięg wynosi 20 metrów od nadajnika
 - Zaprojektowany, aby nie korygować podczas przerwy w dostawie prądu
 - Odbiornik cały czas szuka sygnału
 - Poprawi się tylko wtedy, gdy odbiornik straci sygnał z nadajnika
 - 100 poziomów regulacji z możliwością regulacji
 - Można używać z nieograniczoną liczbą zwierząt domowych, każde noszące obrozę
 - Obszar przechowywania można zwiększyć do dowolnego rozmiaru za pomocą dodatkowych nadajników
 - Funkcje bezpieczeństwa obejmują: Ochrona przed fałszywymi sygnałami. Tylko nasze nadajnik może aktywować odbiornik. Odbiornik odporny na awarie w przypadku awarii zasilania systemu
- Wyłącza kołnierz
- Wodoodporny kołnierz odbiornika
 - Lampka kontrolna niskiego poziomu baterii

Bezprzewodowe ogrodzenie dla psa obejmuje:

- Nadajnik z zasilaczem
- Odbiornik z regulowanym kołnierzem
- Instrukcja obsługi
- Przetestuj narzędzie światła

WAŻNA UWAGA :

Podczas burzy zalecamy odłączenie nadajnika i przewodu ogrodzeniowego .



Skonfiguruj odbiornik obroży

Przed użyciem naszego akumulatorowego i wodoodpornego odbiornika z obrożą przy pierwszym użyciu należy go ładować przez co najmniej 4 godziny. Włącz przycisk zasilania na odbiorniku, a czerwona dioda LED zaświeci się. Gdy lampka kontrolna zacznie migać na czerwono, oznacza to, że bateria się wyczerpuje i należy ją naładować.

**Użyj tego samego zasilacza
jeden jako adapter nadajnika
do ładowania obroży.**



WAŻNA UWAGA:

NIE umieszczaj odbiornika obroży na swoim psie, dopóki system ogrodzeniowy nie zostanie przetestowany i nie zostanie wyregulowane pole sygnału.

Zwiększ zasięg bezprzewodowego ogrodzenia dla psów dzięki

Dodatkowe nadajniki

Zasięg bezprzewodowego ogrodzenia dla psów można zwiększyć, stosując dwa lub więcej nadajników. Spowoduje to utworzenie przecinających się okręgów, a sygnał zostanie anulowany w miejscu przecięcia się okręgów. Dzięki temu Twoje zwierzę będzie miało dostęp do całego obszaru. Jeden dodatkowy nadajnik utworzyłby granicę o szerokości do 5 metrów i długości do metrów.

Potwierdzenie tożsamości:

Baterie nadajnika potwierdzają działanie, następnie bateria odbiornika.

Automatyczne uśpienie odbiornika:

Dzięki przełącznikowi indukcji wibracji odbiornik włączy się automatycznie po potrząśnięciu, a następnie przejdzie w stan gotowości. Odbiornik zostanie automatycznie wyłączony, jeśli pozostanie w bezruchu przez ponad 2 do 3 minut, aby oszczędzać energię elektryczną. Dlatego należy często sprawdzać baterie, obserwując lampkę kontrolną. Aby przedłużyć żywotność baterii, gdy nie chcesz korzystać z odbiornika, zdejmij odbiornik z obrozą i umieść go w miejscu pozbawionym wibracji. Można także wyjąć z niego baterie. Czerwona kontrolka niskiego poziomu baterii odbiornika miga co sekundę i emituje sygnał dźwiękowy „bb”.

Jak działa bezprzewodowe ogrodzenie błyskawiczne:

Bezprzewodowe ogrodzenie natychmiastowe to rewolucyjna koncepcja zapewniająca najbezpieczniejszą i najprostszą w historii formę przetrzymywania zwierząt. Podłącz nadajnik w niepozornym miejscu w domu. Nadajnik emituje sygnał radiowy o częstotliwości 433 Hz w całym domu. Twoje zwierzę nosi lekką obrozę z odbiornikiem, która „nasłuchuje” sygnału. Kiedy obroza odbiera sygnał, pies może swobodnie biegać i bawić się na podwórku. Gdy zbliży się do granicy obszaru sygnału, usłyszy sygnał ostrzegawczy. Jeśli Twój pies nie wróci, otrzyma korektę statyczną, która rozpoczyna się, ale nie jest szkodliwa. Dzięki prostemu szkoleniu Twój pies szybko nauczy się swoich granic.

Konfiguracja bezprzewodowego ogrodzenia błyskawicznego zajmuje zaledwie kilka minut. Nadajnik można podłączyć do dowolnego standardowego gniazdka 110 V. Ponieważ sygnał będzie niezawodnie transmitowany przez ściany i inne przeszkody, można go umieścić w dowolnym dogodnym i dyskretnym miejscu, zazwyczaj w garażu lub szafie. Po skonfigurowaniu bezprzewodowego ogrodzenia błyskawicznego możesz teraz dostosować zasięg odpowiedni dla Twojego psa i ogrodu.

Szkolenie psa jest szybkie i łatwe, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami szkoleniowymi dołączonymi do bezprzewodowego płotu błyskawicznego. Po dostosowaniu sygnału dożądanego obwodu zaznacz granicę, umieszczając flagi szkoleniowe na krawędzi sygnału. Każde ogrodzenie bezprzewodowe natychmiastowe jest dostarczane z nadajnikiem, jednym odbiornikiem, 50 flagami granicznymi do szkolenia Twojego zwierzątka oraz instrukcją wyjaśniającą instalację i szkolenie. Kupując dodatkowe odbiorniki, możesz umieścić nieograniczoną liczbę zwierząt w bezprzewodowym ogrodzeniu błyskawicznym.

Główne cechy:

- ˆ Impulsowy bodziec proporcjonalny — im bardziej pies zbliży się do granicy, tym silniejszy będzie szok;
- ˆ Bodziec tonem progresywnym — najpierw zostanie wydany sygnał ostrzegawczy, a następnie bodziec szokowy, jeśli pies będzie nadal zbliżał się do granicy;
- ˆ Sterowanie zmienną szerokością pola — umożliwia precyzyjną kontrolę szerokości pola sygnałowego;
- ˆ Funkcja wykrywania prędkości zapobiegająca przejechaniu — im szybciej porusza się pies, tym szybciej aktywowany jest wyższy poziom intensywności;
- ˆ Obsługa wielu obroży — dodaj tyle obroży, ile chcesz, aby pomieścić tyle zwierząt, ile masz. Nie ma ograniczeń co do liczby obroży, które może kontrolować.
- ˆ Zasięg do metrów

Ostrożność

Przed pierwszym użyciem prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z instrukcją obsługi . Aby uzyskać najlepsze rezultaty, postępuj zgodnie z poniższymi ważnymi zasadami:

- ♦ Elektroniczna obroża dla psa jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u psów.
- ♦ Niski poziom naładowania baterii może powodować przerywaną pracę. NIE UŻYWAJ, jeśli podejrzewasz, że bateria jest słaba.
- ♦ Zanim zaczniesz trenować, pozwól swojemu psu przyzwyczaić się do obroży. Chcesz, aby Twój pies zaakceptował obrożę jako część rutyny, a nie kojarzył ją z korektą.
- ♦ NIE zostawiaj obroży na psie dłużej niż 10 godzin dziennie.

- ♦ NIGDY nie wykonuj czynności konfiguracyjnych, gdy pies ma na sobie obrożę.
- ♦ Obroża elektroniczna powinna być używana wyłącznie pod ścisłym nadzorem właściciela psa.
- ♦ TRZYMAĆ Z DAŁA OD DZIECI.
- ♦ Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.

WAŻNY

Pamiętaj, że ponieważ poszczególne psy mają niepowtarzalny temperament, nie wiadomo, jak Twój pies zareaguje na zapoznanie się z tym produktem. Dla bezpieczeństwa Twojego psa, wstępne szkolenie powinno odbywać się na długiej smyczy, abyś miał kontrolę nad sytuacją. Należy także pamiętać, że agresywne zwierzę może zwrócić się przeciwko przewodnikowi po otrzymaniu bodźca. Dlatego też, jeśli uważasz, że Twój pies zachowuje się agresywnie i/lub miał w przeszłości agresywne zachowanie, przed użyciem tego produktu powinieneś skonsultować się z certyfikowanym behawiorystą zwierząt.

WAŻNA UWAGA:

Nigdy nie zostawiaj odbiornika obroży na psie dłużej niż 10 godzin dziennie. Pozostawienie obroży na psie przez dłuższy czas może spowodować podrażnienie skóry. okresowo sprawdzaj szyję psa pod kątem podrażnienia skóry.

A. próbować

- ♦ upewnij się, że obie sondy stykają się ze skórą psa. W razie potrzeby niewielkie usunięcie lub przerzedzenie włosów poprawi kontakt sondy ze skórą.
- ♦ Dokręć sondy palcami, a następnie obróć je o jeden dodatkowy obrót, nie dokręcaj zbyt mocno.
- ♦ Regularnie sprawdzaj szczelność sond, aby zapobiec zgubieniu skrzynki odbiorczej.

B. pasek na kołnierz

- ♦ aby zapobiec przypadkowej korekcie w domu, zdejmij obrożę z szyi psa, gdy wejdzie on do środka.
- ♦ Załóż obrożę na szyję psa tak, aby odbiornik znajdował się pod brodą. kołnierz musi być stosunkowo ciasny, aby sondy miały kontakt ze skórą i nie utrudniały oddychania. powinieneś być w stanie wsunąć tylko jeden palec pod pasek z tyłu szyi psa.
- ♦ Zawsze upewnij się, że obroża działa prawidłowo PRZED założeniem jej psu .
- ♦ Jeśli pies nosi obrożę zabezpieczającą, zdejmij inne metalowe obroże. metalowe obroże mogą zakłócać prawidłowe działanie.

- ♦ Zdejmij kołnierz i odetnij nadmiar paska.

JAK DZIAŁA KOREKCJA

1. dźwięk ostrzegawczy poprzedzający korektę: gdy pies dotrze do krawędzi pola sygnałowego, usłyszy dźwięk ostrzegawczy trwający około dwóch sekund. jeśli pies nie powróci do bezpiecznego obszaru, otrzyma ciągłą korektę z ostrzeżeniem, aby nie było wstrząsów statycznych, dopóki nie powróci do bezpiecznego obszaru.
2. zapobieganie przebicium: odbiornik automatycznie zwiększa korektę, gdy pies wejdzie w pole sygnałowe. pies nie może „przebiec” przez pole sygnałowe bez otrzymania silnej korekty.

SZKOLENIE PSA

- ♦ Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu zabezpieczającego podczas treningu, należy pamiętać o następujących wskazówkach:
aby zapobiec przypadkowej korekcie w domu, zdejmij obrozę z szyi psa, gdy wejdzie on do środka.
- ♦ Zawsze upewnij się, że obroża działa prawidłowo PRZED założeniem jej psu. sprawdź, czy system działa prawidłowo i czy szerokość pola jest odpowiednia, jak opisano w sekcji 1, krok 11, wyreguluj szerokość pola sygnału.
- ♦ Podczas sesji treningowej zachowaj pozytywne nastawienie i dobrą zabawę.
- ♦ Staraj się, aby sesje szkoleniowe były krótkie. Nigdy nie kontynuuj sesji, gdy pies straci zainteresowanie. Zrób sobie przerwę na odpoczynek lub zabawę.
- ♦ ZAWSZE chwal psa za dobre zachowanie.

PIERWSZA POPRAWKA

1. przed założeniem obroży na psa należy zresetować szerokość pola sygnału. postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 1, krok 11, dostosuj szerokość pola sygnału.
2. umieść odbiornik obroży na swoim psie w bezpiecznej części podwórka.
3. załóż psu długą smycz. baw się z psem w bezpiecznej części podwórka.
4. idź w stronę flag. jeśli Twój pies próbuje unikać flag, pochwal go i uspokój.
5. powtórz ten krok w innych miejscach dziedzińca.
6. dopuszczać nie więcej niż trzy poprawki dziennie lub siedem w tygodniu. zależy to od tolerancji psa na stres. większość psów otrzymuje tylko kilka poprawek w fazie szkolenia, reakcja na sygnał jest bardzo szybka.
7. nagradzaj psa, gdy unika flag. nawet jeśli zostanie wystawiona sprostowanie.

8. przed zakończeniem sesji szkoleniowej pobaw się ze swoim psem w bezpiecznej strefie.

DODATKI NA SMYCZY

1. Mając psu obrozę i włączony nadajnik, baw się z psem (na smyczy) w bezpiecznym miejscu. po kilku minutach zabawy przerzuć zabawkę lub smakołyk przez flagi 10
2. Jeśli Twój pies biegnie przez flagi w pogoni za zabawką, poczekaj na zaskoczenie i odciągnij psa z powrotem do bezpiecznego obszaru. Chwal i nagradzaj swojego psa.
3. wzmocnij trening, potrząsając flagą. powiedzieć „zła flaga” tonem dezaprobaty. rozważ zwiększenie obszaru pola sygnału. według własnego wyboru, aby zwiększyć obszar pola sygnału, zdejmij obrozę z psa, zwiększ pole sygnału i przetestuj ponownie, patrz sekcja 1, krok 11, wyreguluj pole sygnału.
4. powtórz to ćwiczenie w innych miejscach podwórka.
5. chwal psa, gdy unika flag. Podczas sesji treningowej zachowaj pozytywne nastawienie i dobrą zabawę.
6. jeśli Twój pies odmówi przebiegnięcia przez flagi 20 razy z rzędu, przejdź do następnego kroku.

ZABEZPIECZENIE ZE SMYCZY

1. postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku 3, sprawdzanie na smyczy, z wyjątkiem upuszczania smyczy na ziemię. będzie dostępny, jeśli będziesz musiał odzyskać psa.
2. Jeśli w tej fazie Twój pies przejdzie przez pole sygnałowe, szybko zdejmij obrozę i zabierz psa z powrotem do bezpiecznego obszaru. Załóż z powrotem obrozę naszemu psu. zintensyfikować szkolenie w zakresie „złej flagi”. chwal i nagradzaj swojego psa.
3. Powtarzaj to szkolenie bez smyczy, aż będziesz mieć pewność, że Twój pies zignoruje pokusy poza obszarem przechowawczym.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI SYSTEMU

Twój system wymaga bardzo niewielkiej konserwacji. Zasilany bateryjnie odbiornik obroży jest wodoodporny i nie należy go zanurzać w żadnej cieczy. przyczyną są uszkodzenia nie objęte gwarancją producenta. Nadajnik nie jest wodoodporny i należy go chronić przed warunkami atmosferycznymi. Bliskie uderzenie pioruna może spowodować uszkodzenie urządzenia. podczas burzy należy odłączyć nadajnik i odłączyć przewody.

Nie próbuj demontować ani naprawiać żadnego elementu systemu, gdyż

spowoduje to unieważnienie gwarancji producenta. Testuj system raz w tygodniu, aby upewnić się, że odbiornik obroży działa prawidłowo. Testowanie systemu pozwoli również sprawdzić, czy ustawienie szerokości pola jest prawidłowe. Aby przetestować, podłącz dostarczoną lampę testową do sond odbiornika kołnierza. trzymając odbiornik za obudowę, a nie za sondy, wejdź w pole sygnału. poczekać, aż zabrzmi sygnał ostrzegawczy i zaświeci się lampka kontrolna.

WYTTCZNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

pies nie reaguje na uwagi:

Dopasuj dopasowanie kołnierza.

Przytnij sierść psa, aby zapewnić lepszy kontakt ze skórą.

Wymień baterię w odbiorniku obroży.

Szkolenie

Regulacja kołnierza

Szczelność kołnierza jest krytyczna. Kołnierzyk powinien być dopasowany, ale nie zbyt ciasny. WSZYSTKIE punkty kontaktowe muszą dotykać skóry zwierzęcia.

Luźny kołnierz umożliwia pocieranie się wkładek kontaktowych o skórę w tę i z powrotem, co może powodować podrażnienia.

Zalecamy zdejmowanie obroży z odbiornikiem na noc, aby umożliwić skórze psa stopniowe przystosowanie się do styków i uniknąć potencjalnego podrażnienia skóry.

Reakcja Twojego psa na stymulację

Stymulacja elektryczna jest bezpieczną i skuteczną częścią warunkowania zachowania psów od ponad dwudziestu lat. nie zaszkodzi Twojemu zwierzątkowi. Wszystkie psy reagują inaczej, gdy odczuwają łagodną stymulację elektryczną. Niektóre psy mogą wykazywać niewielką reakcję, jeśli w ogóle, inne mogą skowyczeć i/lub odskakiwać, a niektóre psy „zamarzają”. Nie próbuj pocieszać swojego zwierzątko po otrzymaniu stymulacji elektrycznej, ponieważ wzmocni to jego niepokój.

Ważni ochroniarze

- ♦ Przed rozpoczęciem instalacji i szkolenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- ♦ przechowuj urządzenie i wszystkie akcesoria poza zasięgiem małych dzieci. małe części mogą spowodować zadławienie lub poważne obrażenia w przypadku połknięcia.

- ♦ Unikaj wystawiania urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 C lub powyżej 45 C). Ekstremalne temperatury mogą spowodować deformację urządzenia oraz zmniejszyć pojemność ładowania i żywotność urządzenia.
- ♦ Unikaj używania światła urządzenia w pobliżu oczu dzieci i zwierząt.
- ♦ Nie używaj urządzenia podczas burzy. Burze mogą spowodować awarię urządzenia i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
- ♦ Nigdy nie reguluj nadajnika, gdy zwierzę ma na sobie obrozę z odbiornikiem.
- ♦ odłącz nadajnik, jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas.
- ♦ produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz.

Szkolenie

Zapewni to zrozumienie filozofii stojącej za „treningiem unikania” i przestrzeganie zasad podczas treningu

- Ty i Twoje zwierzę maksymalnie wykorzystujecie możliwości swojego systemu.

Twój zwierzak nie wie intuicyjnie, że nie jest mile widziany we wszystkich obszarach domu.

- Pamiętaj, że zwierzęta są wrażliwe na Twoje nastawienie i nastrój. Zachowaj optymizm podczas sesji treningowej, a Twój zwierzak będzie bardziej otwarty na trening.
- Nagradzaj i wzmacniaj dobre zachowanie zwierzęcia.
Nie pocieszaj swojego zwierzaka po tym, jak otrzyma korektę, ponieważ wzmocnisz niepokój.
- Nawet jeśli uważasz swojego zwierzaka za przyjaciela, skuteczny trening zależy od tego, czy jesteś liderem, a zwierzę naśladowcą.
- Bądź konsekwentny! Nie łam zasad szkolenia, nawet przy specjalnych okazjach, gdy masz ochotę wpuścić swojego zwierzaka do obszaru granicznego „tylko ten jeden raz”. Upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny przestrzegają tych zasad.

Instrukcje krok po kroku

Skuteczne korzystanie z systemu opiera się na technikach „treningu unikania”. Jeśli Twoje zwierzę wejdzie do strefy unikania, otrzyma ostrzeżenie dźwiękowe. Jeśli posunie się dalej w stronę unikania, po dźwiękowym ostrzeżeniu szybko następuje łagodna stymulacja elektryczna lub korekta nieprzyjemnego, ale bezpiecznego doświadczenia. W miarę postępu szkolenia Twój zwierzak szybko nauczy się

trzymać z daleka od obszarów, które kojarzą mu się z ostrzeżeniem dźwiękowym.

A Upewnij się, że nadajnik i przewód ograniczający są prawidłowo zainstalowane, a obroża odbiornika jest odpowiednio dopasowana do Twojego zwierzaka.

Umieść flagi graniczne na krawędzi obszaru unikania, w miejscu, w którym obroża odbiornika odbiera sygnał dźwiękowy. Flagi graniczne służą jako wizualne wskazówki dla Twojego zwierzaka, podczas gdy uczy się, które obszary są bezpieczne, a których należy unikać.

A Przymocuj smycz do zwykłej obroży swojego zwierzaka i podejdź do obszaru unikania. Zbliżając się do flag, potrząśnij przed nim flagą graniczną i stanowczo powiedz: „Uważaj!” lub „Uważaj!”

Pozwól swojemu zwierzakowi przejść obok flag granicznych. Gdy wejdzie w obszar unikania, otrzyma ostrzeżenie dźwiękowe, po którym wkrótce nastąpi stymulacja elektryczna. Natychmiast zawołaj „uważaj” i wyciągnij zwierzaka ze strefy unikania.

A Ponownie pozwól swojemu zwierzakowi zbliżyć się do flag granicznych. Jeśli wycofa się po usłyszeniu ostrzeżenia dźwiękowego, wzmocnij to zachowanie pochwałą i uczuciem. Jeśli Twój zwierzak nie zatrzyma się po usłyszeniu ostrzeżenia dźwiękowego, potrząśnij flagą i powiedz „uważaj”, gdy zbliża się do strefy unikania. Użyj smyczy, aby odciągnąć go z powrotem do strefy bezpieczeństwa, zanim całkowicie przejdzie do strefy unikania.

Rozwiązywanie problemów

rozwiązywanie problemów

Jeśli Twoje zwierzę wejdzie w obszar unikania, nie reagując na sygnał korekcyjny, upewnij się, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik są włączone i działają. Jeśli zarówno nadajnik, jak i odbiornik działają prawidłowo, może być konieczne zwiększenie zasięgu sygnału w nadajniku lub poziomu korekcji na obroży.

Przypomnienie: nigdy nie reguluj nadajnika, gdy zwierzę ma na sobie obrożę z odbiornikiem.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

