

reedog



Tractive DOG 6

Uživatel'ská príručka

www.reedog.sk
www.elektricke-objky.sk



1

Zapnete svoj tracker

Pre zapnutie stlačte a podržte tlačítko napájania po dobu 3 sekundy.



tractive.com/start-dog6

2

Stiahnite si aplikáciu

Stiahnite si aplikáciu Tractive GPS pre iOS alebo Android.



3

Aktivujte svoj tracker

Pri nastavení trackeru postupujte podľa pokynov v aplikácii.

A



B



4

Pripevnite tracker

V závislosti od šírky obojku zvolte metódu A alebo B.



Štandardný
nabíjací kábel
USB-C



NABÍJANIE TRACKERU

Nabíjajte tracker vložení kábla USB-C do portu podľa obrázku. Spodná LED dióda bude postupne svietiť zľava doprava, ako sa zariadenie nabíja.

Tracker je plne nabitý, keď sa rozsvieti celý pruh LED. Plné nabitie trvá približne 2 hodiny.

Poznámka: Zariadenie je stále vodotesné, ak sa stratí ochranný kryt. Náhradný diel môžete k zariadeniu znovu pripojiť. Ďalšie informácie nájdete na stránkach help.tractive.com.

Poznajte svoje zariadenie



REŽIMY SLEDOVANIA

Existujú 2 rôzne režimy sledovania: predvolené a živé sledovanie.

Predvolené sledovanie

Od okamihu, kedy je vaše sledovacie zariadenie zapnuté, je v režimu „predvolené sledovanie“. To znamená, že odosiela aktualizácie polohy každé 2-10 minút. Týmto spôsobom šetrí batériu.

Poznajte svoje zariadenie

Živé sledovanie Stlačením tlačidla LIVE na obrazovke mapy v aplikácii prejdete do režimu živého vysielania a získate aktualizáciu polohy v reálnom čase. Malo by sa spustiť rýchlo, ale môže trvať až 30 sekúnd. Režim živého sledovania spotrebováva viac batérii, preto sa po 5 minútach vypne (v aplikácii však môžete tento časový limit predĺžiť).



VIRTUÁLNE PLOTY

Nastavte si v aplikácii bezpečné zóny a zóny zákazu vstupu pre svojho maznáčika a nechajte sa upozorniť, keď niektorú z nich opustí alebo do nich vstúpi.



SLEDOVANIE WELLNESS A ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIE Ako náhle je váš tracker spustený, používajte ho pravidelne po dobu niekoľkých týždňov, aspoň 12 hodín denne. Týmto spôsobom získate skóre wellness, aby ste mohli kontrolovať pohodu svojho psa, a aktivujete zdravotné upozornenie v prípade, že aktivita a spánok vášho psa vykazujú neobvyklé zmeny.



ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE Ak chcete predĺžiť životnosť batérie sledovacieho zariadenia, nastavte si doma úspornú zónu s Wi-Fi alebo Tractive Base Station. Kým je v dosahu, váš tracker vie, že sa jedná o „dôveryhodné územie“, a šetrí batériu pri aktualizácii polohy.

Ďalšie informácie o našich funkciách nájdete na webových stránkach help.tractive.com.

Riešenie problémov



LED KONTROLKY

Krátko stlačte tlačidlo napájania. Ak je sledovacie zariadenie í zapnuté kontrolky ukazujú stav pripojenia a batérie.

Stav	zelená - zelená 1 2
Čo to znamená	Zelená vľavo (1) signalizuje dobrú sieť. Zelená vpravo (2) signalizuje dobrý GPS. Sledovacie zariadenie vie svoju GPS polohu a môže ju odoslať do vášho telefónu. .
Čo robiť	Všetko funguje, ako má. Môžete začať sledovať.

Riešenie problémov

LED KONTROLKY

Stav	červená - zelená  
Čo to znamená	Sledovacie zariadenie pozná svoju polohu GPS, ale nemôže sa pripojiť k mobilným sieťam a odoslať ju do vášho telefónu.
Čo robiť	Presuňte zariadenie do oblasti s dobrým pripojením k mobilným sieťam.

Stav	zelená - červená  
Čo to znamená	Sledovacie zariadenie je pripojené k mobilným sieťam, ale nedokáže zistiť svoju polohu GPS. Zariadenie sa môže nachádzať v interiéri alebo v oblasti s obmedzeným pokrytím GPS, napríklad v lese.
Čo robiť	Ak sa nachádzate vnútri, vyjdite von, počkajte minútu a stlačením tlačidla napájania znovu skontrolujte stav GPS.

Riešenie problémov

LED KONTROLKY

Stav	červená - červená  
Čo to znamená	Sledovacie zariadenie nepozná svoju polohu GPS a nemôže sa pripojiť k mobilným sieťam.
Čo robiť	Ak ste vnútri, vyjdite von, von, počkajte minútu a stlačením tlačidla napájania znovu skontrolujte stav GPS a siete.

Stav	biela - biela  
Čo to znamená	Sledovacie zariadenie sa nachádza v úspornej zóne viazané na vaše Wi-Fi alebo Tractive Base Station.
Čo robiť	Režim živého sledovania bude opäť dostupný, ako náhle sa zariadenie presunie z úspornej zóny.

Riešenie problémov

LED KONTROLKY

Stav	modrá - modrá  
Čo to znamená	V portu USB-C vášho zariadenia je voda a zariadenie nepôjde nabíjať.
Čo robiť	Otvorte nabíjací port a nechajte ho vyschnúť.

Stav	biele spodné svetlo 
Čo to znamená	Spodný svetelný prúžok zobrazuje úroveň nabití batérie vášho trackeru. 25%  50%  75%  100% 
Čo robiť	Pred ďalšou prechádzkou skontrolujte stav batérie klepnutím na tlačidlo napájania. Ak je stav batérie nízky, dobite ho.

Riešenie problémov



ŽIADNY GPS ALEBO SIEŤOVÉ PRIPOJENIE?

Ak červené kontrolky hore (1 + 2) pretrvávajú, skúste reštartovať aplikáciu a znovu nastaviť tracker:

1. Podržte tlačidlo napájania stlačené po dobu 10 sekúnd.
2. Uvoľnite tlačidlo napájania. Kontrolka LED sa na 2 sekundy rozsvieti a uslyšíte vysoký tón, čo znamená, že váš tracker bol úspešne resetovaný.
3. Po resetovaní poskytnite trackeru približne 10 minút na pripojenie k miestnym mobilným sieťam a určenie presnej polohy GPS.
4. Vyskúšajte krátkou skúšobnou prechádzkou vonku s trackerom v ruke a aktivovaným živým sledovaním.



POTREBUJETE DALŠIU POMOC?

Ak sa aj naďalej stretnete s ťažkosťami, navštívte náš centrum nápovedí na adrese [tractive.com](https://www.tractive.com).



SÚ SPONY PRÍLIŠ MALÉ PRE VAŠE OBOJKY ALEBO POSTROJE?

Kúpte si náhradné príslušenstvo ako sú aj väčšie spony v našom obchode na adrese [tractive.com](https://www.tractive.com).



Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. **Tractive GmbH**, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6A

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou **CE**. Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach: www.elektricke-objky.sk. Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o. Sedmidomky

459/8 101 00 Praha 10

Tel: +421 322 601 057