



Reedog UL10 ugatásgátló készülék



Ha a Reedog UL10 ugatásgátló készülék az ugató kutya közelében van, az érzékeny rész - a készülék két elülső hangszórója érzékeli a hangot, majd az eszköz automatikusan aktiválódik, és magas frekvenciájú hangot ad ki. A magas frekvenciájú hangot csak a kutyák hallják, az emberek nem. A kutya megijed a magas hangtól, ami biztonságos és hatékony, abbahagyja az ugatást, mert az ugatását összeköti ezzel a kellemetlen hanggal. Ha a kutya abbahagyja az ugatást, az ultrahang leáll. Az ugatásgátló készülék hatékony és humánus megoldást nyújt kedvence kiképzésére, hogy abbahagyja az ugatást.

Fő funkciók:

- A nem kívánt ugatás megakadályozására magas frekvenciájú hangot használ
- 3 szinten állítható hatótávolság (5, 9 a 15m)
- 9V-os elemmel működik
- A készülék víz- és időjárásálló
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas
- Kétszínű LED fényjelző - tápellátás és lemerült elem
- Akasztó faágra, falra vagy kerítésoszlopokra való felakasztáshoz.
- **A készülék méretei:** 9,9 x 6,4 x 11,6 cm

Kétszínű LED fényjelző: Mutatja az elem töltöttségét és a működési módot

Normál: A zöld LED 5 másodpercenként egyet villan. Ultrahang kibocsátása esetén a LED pirosan világít.

Gyenge elem: A piros LED másodpercenként egyszer villan.

Teszt üzemmód: A zöld LED másodpercenként egyszer villan, a piros LED világít.

Négyfokozatú vezérlőkapcsoló:

Teszt üzemmód - A mikrofon és a hangszórók tesztelésére szolgál

1 = alacsony hatótávolság – akár 5 méter

2 = közepes hatótávolság – akár 10 méter

3 = magas hatótávolság - akár 15 méter

Hogy működik az ugatásgátló készülék?

Beszerezés és beállítás

A Reedog ugatásgátló készüléket a kutyával szemben kellene elhelyezni hatótávolságon belül. Maximum 1,5 méteres magasságig kellene elhelyezni. Felakasztható fára, oszlopra, kerítésoszlopra stb. A legjobb eredmény elérése érdekében nem szabadna a kutya és a készülék között semmilyen nagy akadálnak elhelyezkednie.

Az elem cseréje

A Reedog ugatásgátló készülék 9V-os elemmel működik. Ha az elem rendben van, a zöld LED 5 másodpercenként egyet villan. Ha az elem gyenge, a LED dióda gyakran villog. Ha a LED nem világít, ideje kicserélni az elemet. Az elem cseréjéhez nyissa ki az elemtároló ajtaját. Az elem akár 30 napos élettartammal bír.

Működési módok

Az ugatásgátló készüléket alacsony szinten kezdje használni ("1"), ha a kutya nem reagál, emelje közepes szintre ("2"). Ha a kutya nem reagál a közepes szintre ("2"), emelje magas szintre ("3"). Kapcsolja teszt üzemmódba, hogy meggyőződjön róla, hogy az ugatásgátló készülék megfelelően működik.

Próbálja ki a Reedog ugatásgátló készüléket

Tekerje a kapcsolót "T" helyzetbe. Tartsa úgy a készüléket, hogy a fényjelző Ön felé irányuljon. A készüléknek karnyújtásnyira kellene lennie a szájától. Az eszköz aktiválásához mondja hangosan "Vau" a mikrofon irányába. A LED fényjelző pirosan fog villogni és hangjelzést ad, ami azt jelzi, hogy megfelelően működik. Az ultrahangos készülék használata előtt kapcsolja át a kapcsolót alacsony szintre "1".

Fontos figyelmeztetés

1. Tartsa karnyújtásnyira az emberi fültől, hogy elkerülje a halláskárosodást, ha a kutya elkezdene ugatni, amikor épp beállítja, szereli vagy felakasztja az ultrahangos készüléket.
2. Az embereknek kerülniük kellene, hogy túl közel álljanak az ultrahangos készülékhez, amikor az be van kapcsolva.
3. Ez az eszköz kizárólag kutyák számára alkalmas. Soha ne próbálja más célra használni, mint ami ebben az útmutatóban le van írva.
4. Nem alkalmas gyermekeknek.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Reedog ugatásgátló készülék hatótávolsága?

Az ugatásgátló készülék akár 15 méteres hatótávolságon belül érzékeli az ugatást, és ultrahangot küld.

Az ugatásgátló készülék minden kutyánál hatékony?

Az eszköz nem működik siket vagy halláskárosult kutyáknál.

Működni fog az ugatásgátló készülék több kutya esetén is?

Igen. Minden kutyanál hatásos, akik a hatótávolságon belül vannak.

Megszokhatja a kutya az ultrahangot?

Léteznek helyzetek, amikor a kutya megszokja. Hogy ezt elkerülje, csak a nem kívánt ugatás ideje alatt kapcsolja be a készüléket.

Hallhatják az emberek az ultrahangot?

Az ultrahangot az emberek nem hallják. A hangszóró néha rezeghet, ami adhat ki hangot.

Problémamegoldás

A zöld LED befejezte a villogást, és nem világít piros fény sem.

- Győződjön meg róla, hogy az elem megfelelően a helyén van
- Cserélje ki az elemet
- Ha a zöld LED továbbra sem villog, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu